



Inspiron 15

3000 Series



[Prikazi](#)

[Specifikacije](#)

Autorsko pravo © 2015 Dell Inc. Sva prava pridržana. Ovaj proizvod je zaštićen autorskim pravima po SAD i međunarodnim ugovorima intelektualnog vlasništva. Dell™ i logotip Dell su trgovački znakovi tvrtke Dell Inc. u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. Svi ostali znakovi i nazivi koji su navedeni ovdje mogu predstavljati zaštićene znakove odgovarajućih tvrtki.

2015 - 12 Izmijenjeno izdanje. A00

Regulatorni model: P47F | Tip: P47F001

Model računala: Inspiron 15-3558

NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.



Prednja strana



Prednja strana



Lijevo



Desno



Postolje



Zaslon



1 Svjetla statusa napajanja i baterije/svjetlo aktivnosti tvrdog pogona

Naznačuje status napunjenosti baterije ili aktivnosti tvrdog pogona.

NAPOMENA: Pritisnite Fn+H za prebacivanje svjetla između svjetla statusa baterije i aktivnosti tvrdog pogona.

Indikator aktivnosti tvrdog pogona

Uključuje se kada računalo učitava s ili zapisuje podatke na tvrdi pogon.

Svjetlo statusa baterije

Naznačuje stanje baterije.

- | | |
|-------------|--|
| Puno bijelo | Adapter napajanja je priključen i baterija ima više od 5% napunjenosti. |
| Žuto | Računalo radi preko baterije, a baterije ima manje od 5% napunjenosti. |
| Isključeno | <ul style="list-style-type: none">• Adapter napajanja je priključen i baterija je potpuno napunjena.• Računalo radi preko baterije, a baterije ima više od 5% napunjenosti.• Računalo je u načinu rada spavanja, hibernacije ili isključeno. |



Prednja strana



Lijevo



Desno



Postolje



Zaslon

Lijevo



1 Ulaz adaptera za napajanje

Priključite adapter za napajanje kako biste napajali računalo i punili bateriju.

2 Mrežni priključak

Priključite Ethernet (RJ45) kabel iz usmjernika ili širokopojasnog modema za mrežu ili pristup internetu.

3 HDMI ulaz

Priključite TV prijamnik ili drugi omogućeni uređaj za HDMI ulaz. Pruža video i audio izlaz.

4 Ulaz za USB 3.0

Priključite periferne uređaje poput uređaja za pohranu, pisače itd. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

5 Čitač medijske kartice

Čita s i piše na medijske kartice.



Prednja strana



Lijevo



Desno



Postolje



Zaslon

Desno



1 Ulaz za slušalice

Priključite slušalice, mikrofonski ili kombinirane slušalice (kombinaciju mikrofona i slušalica).

2 Ulazi za USB 2.0 (2)

Priključite periferne uređaje poput uređaja za pohranu, pisače itd. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 480 Mbps.

3 Optički pogon

Čita i piše na CD-ove i DVD-ove.

4 Utor za sigurnosni kabel

Priključite sigurnosni kabel kako biste spriječili neovlašteno pomicanje računala.



Postolje

Prednja strana



Lijevo



Desno



Postolje



Zaslón



1 Područje za lijevi klik mišem

Pritisnite za klik lijeve tipke.

2 Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za klik lijeve tipke.

3 Područje za desni klik mišem

Pritisnite za klik desne tipke.

4 Gumb za uključivanje/isključivanje

Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja.

Pritisnite za postavljanje računala u stanje mirovanja ako je uključeno.

Pritisnite i držite 10 sekunda za prisilno isključivanje računala.

NAPOMENA: Možete prilagoditi ponašanje gumba za uključivanje/isključivanje u opcijama za napajanje. Za više informacija pogledajte *Ja i moje Dell računalo* na www.dell.com/support/manuals.



Zaslon



Prednja strana



Lijevo



Desno



Postolje



Zaslon



1 Kamera

Omogućuje vam video razgovor, snimanje fotografija i snimanje videozapisa.

2 Svjetlo statusa kamere

Uključuje se kad se koristi kamera.

3 Mikrofon

Pružaju visokokvalitetan digitalni ulaz zvuka za audio snimanje, glasovne pozive itd.





Specifikacije

Dimenzije i težina

Visina	23,65 mm (0,93 in)
Širina	380 mm (14,96 in)
Dubina	260,30 mm (10,25 in)
Težina (maksimalno)	2,22 kg (4,89 lb)

NAPOMENA: Težina vašeg prijenosnog računala ovisit će o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.












Specifikacije

Informacije o sustavu

Model računala	Inspiron 15-3558
Procesor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron• Intel Pentium• 5. generacija Intel Core i3• 5. generacija Intel Core i5
Set čipova	Integrirano u procesor





Memorija

Utor	Dva SODIMM utora
Tip	Dvokanalni DDR3L
Brzina	1600 MHz
Podržane konfiguracije	2 GB, 4 GB, 6 GB i 8 GB



Dimenzije i težina

Informacije
o sustavu

Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio



Skladištenje

Čitač medijske
kartice

Zaslon




Tipkovnica



Kamera

Podloga osjetljiva
na dodir

Baterija

Adapter za
napajanjeOkruženje
računala








Ulazi i priključci

Vanjski:

Mreža	Jedan RJ45 ulaz
USB	<ul style="list-style-type: none">• Dva ulaza za USB 2.0• Jedan ulaz za USB 3.0
Audio/video	<ul style="list-style-type: none">• Jedan HDMI ulaz• Jedan ulaz za slušalice (kombinirani ulaz za slušalice i mikrofoni)

Unutarnji:

M.2	Jedan utor M.2 za kombiniranu Wi-Fi i Bluetooth karticu
-----	---





Komunikacije

Ethernet

10/100 Mbps Ethernet kontroler ugrađen na matičnoj ploči

Bežično

- Wi-Fi 802.11ac
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi



Dimenzije i težina



Informacije
o sustavu



Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio



Skладиštenje



Čitač medijske
kartice



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Podloga osjetljiva
na dodir



Baterija



Adapter za
napajanje






Okruženje
računala



Specifikacije

Video

Upravljački uređaj:	Intel HD Graphics
Integrirano	<ul style="list-style-type: none">Intel HD GraphicsIntel HD Graphics 4400Intel HD Graphics 5500
Diskretno	NVIDIA GeForce 920M
Memorija:	
Integrirano	Djeljiva memorija sustava
Diskretno	2 GB DDR3









Specifikacije

Audio

Kontroler	Realtek ALC3234 s Waves MaxxAudio
Zvučnici	Dva
Izlaz zvučnika:	
Prosjek	2 W
Vršno	2,5 W
Mikrofon	Jedan digitalni mikrofon u sklopu kamere
Kontrola glasnoće	Tipke za reprodukciju medija





Skladištenje

Tvrdi pogon:

Tip Jedan 2,5-inčni pogon

Sučelje SATA 6 Gbps

Optički pogon:

Tip Jedan 9,5 mm DVD+/-RW pogon

Sučelje SATA 1,5 Gbps



Dimenzije i težina



Informacije
o sustavu



Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijske
kartice



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Podloga osjetljiva
na dodir



Baterija



Adapter za
napajanje



Okruženje
računala



Čitač medijske kartice

Tip

Jedan utor za SD karticu



Dimenzije i težina



Informacije
o sustavu



Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio



Skладиštenje



Čitač medijske
kartice



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Podloga osjetljiva
na dodir



Baterija



Adapter za
napajanje










Okruženje
računala



Zaslon

Tip	<ul style="list-style-type: none">• 15,6-inčni s dodirnim zaslonom Truelife• 15,6-inčni s običnim zaslonom Truelife
Rezolucija (maksimalno)	1366 x 768
Dimenzije:	
Visina	225,06 mm (8,86 in)
Širina	366,63 mm (14,43 in)
Dijagonalno	396,24 mm (15,60 in)
Gustoća piksela	0,2520 mm
Učestalost osvježavanja	60 Hz
Radni kut	0 stupnjeva (zatvoreno) do 135 stupnjeva
Kut pogleda	160 stupnja
Kontrole	Jačinu osvjetljenja možete kontrolirati korištenjem prečaca na tipkovnici.





Tipkovnica

Tip

Chiclet tipkovnica

Tipke prečaca

Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku.

NAPOMENA: Možete promijeniti ponašanje tipki prečaca na način da pritisnete Fn+Esc ili promijenite **Ponašanje funkcijskih tipki** u programu za postavljanje sustava.

[Popis tipki prečaca.](#)



Dimenzije i težina



Informacije
o sustavu



Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijske
kartice



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Podloga osjetljiva
na dodir



Baterija



Adapter za
napajanje



Okruženje
računala



Tipke prečaca

	Isključi zvuk
	Smanjenje glasnoće
	Povećanje glasnoće
	Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja
	Reprodukcija/Pauza
	Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja
	Prebaci na vanjski zaslon
	Pretraži
	Smanjivanje svjetline
	Povećavanje svjetline

	Prebacivanje zaključavanja tipke Fn
	Isključi/uključi bežično
	Otvorite izbornik aplikacije
	Spavanje
	Pauza/odmor
	Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetlo aktivnosti tvrdog pogona
	Zahtjev sustava
	Prebacivanje funkcije zaključavanja listanja










Specifikacije

Kamera

Rezolucija:

Slika	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) na 30 fps (maksimalno)
Kut dijagonalnog pogleda	74 stupnja





Podloga osjetljiva na dodir

Rezolucija:

Vodoravno	2040
Okomito	1240

Dimenzije:

Širina	105 mm (4,13 in)
Visina	65 mm (2,56 in)



Dimenzije i težina

Informacije
o sustavu

Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio



Skladištenje

Čitač medijske
kartice

Zaslon




Tipkovnica



Kamera

Podloga osjetljiva
na dodir







Baterija

Adapter za
napajanjeOkruženje
računala



Baterija







Tip	<ul style="list-style-type: none">• 4 ćelija 40 WHr smart litij• 4 ćelija 47 WHr smart litij
Dimenzije:	
Širina	270 mm (10,63 in)
Dubina	37,50 mm (1,48 in)
Visina	20 mm (0,79 in)
Težina (maksimalno):	
40 WHr	0,250 kg (0,551 lb)
47 WHr	0,255 kg (0,562 lb)
Napon	14,80 VDC
Vrijeme punjenja (približno)	4 sata (kad je računalo isključeno)
Vrijeme rada	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.
Vijek trajanja (približno)	300 ciklusa punjenja/praznjenja
Raspon temperatura:	
Radna	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Skladištenje	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Baterija na matičnoj ploči	CR-2032





Adapter za napajanje

Tip	<ul style="list-style-type: none">• 45 W• 65 W
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC
Ulazna frekvencija	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja	1,30 A/1,60 A/1,70 A
Izlazna struja	2,31 A/3,34 A
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC
Raspon temperatura:	
Radna	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Skladištenje	Od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)





Specifikacije

Okruženje računala

Razina onečišćenja zraka	G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985	
	Radna	Skладиštenje
Raspon temperatura	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	Od 10% do 90% (bez kondenzacije)	Od 0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalno)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	110 G†	160 G‡
Nadmorska visina (maksimalno)	Od -15,2 m do 3048 m (od -50 stopa do 10.000 stopa)	-15.2 m do 10.668 m (od -50 stopa do 35.000 stopa)

* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničko okruženje.

† Izmjereno korištenjem 2 ms polusinusnog impulsa prilikom korištenja tvrdog pogona.

‡ Izmjereno korištenjem 2 ms polusinusnog impulsa pri zaustavljenom položaju glave tvrdog pogona.

