

Inspiron 15




5000 Series

Servicehåndbok

Datamaskinmodell: Inspiron 15–5559
Forskriftmessig modell: P51F
Forskriftmessig type: P51F004



Merknader, forholdsregler og advarsler

-  **MERK:** En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre.
 -  **FORSIKTIG:** En FORHOLDSREGEL angir enten potensiell fare for maskinvaren eller for tap av data og forteller hvordan du kan unngå problemet.
 -  **ADVARSEL:** En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.
-

Copyright © 2015 Dell Inc. Med enerett. Dette produktet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover og regler om copyright og intellektuell eiendom. Dell™ og Dell-logoen er varemerker som tilhører Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiksjoner. Alle andre merker og navn som er nevnt i dette dokumentet kan være varemerker som eies av deres respektive bedrifter.

Innholdsfortegnelse

Gjør følgende før du foretar arbeid inne i datamaskine:...	10
Før du begynner	10
Sikkerhetsanvisninger.....	10
Anbefalte verktøy.....	11
Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.....	13
Ta ut batteriet.....	14
Fremgangsmåte.....	14
Sette inn batteriet.....	15
Fremgangsmåte.....	15
Ta ut den optiske disken.....	16
Før jobben.....	16
Fremgangsmåte.....	16
Sette inn den optiske stasjonen.....	19
Fremgangsmåte.....	19
Etter jobben.....	19
Ta av bunndekselet.....	20
Før jobben.....	20
Fremgangsmåte.....	20
Sette på bunndekselet.....	22
Fremgangsmåte.....	22
Etter jobben.....	22

Ta ut minnemodulene.....	23
Før jobben.....	23
Fremgangsmåte.....	23
Sette inn minnemodulene.....	25
Fremgangsmåte.....	25
Etter jobben.....	26
Ta ut harddisken.....	27
Før jobben.....	27
Fremgangsmåte.....	27
Sette inn harddisken.....	31
Fremgangsmåte.....	31
Etter jobben.....	31
Ta ut trådløskortet.....	32
Før jobben.....	32
Fremgangsmåte.....	32
Sette inn trådløskortet.....	34
Fremgangsmåte.....	34
Etter jobben.....	34
Ta ut klokkebatteriet.....	35
Før jobben.....	35
Fremgangsmåte.....	35
Sette inn klokkebatteriet.....	37
Fremgangsmåte.....	37
Etter jobben.....	37

Ta av tastaturet.....	38
Før jobben.....	38
Fremgangsmåte.....	38
Sette på tastaturet.....	41
Fremgangsmåte.....	41
Etter jobben.....	41
Fjerne datamaskinbasen.....	42
Før jobben.....	42
Fremgangsmåte.....	42
Sette på datamaskinbasen.....	47
Fremgangsmåte.....	47
Etter jobben.....	47
Ta ut mellomstykket på den optiske stasjonen.....	48
Før jobben.....	48
Fremgangsmåte.....	48
Sette inn mellomstykket på den optiske stasjonen.....	50
Fremgangsmåte.....	50
Etter jobben.....	50
Ta av høyttalerne.....	51
Før jobben.....	51
Fremgangsmåte.....	51
Sette inn høyttalerne.....	53
Fremgangsmåte.....	53
Etter jobben.....	53


Ta ut I/U-kortet.....	54
Før jobben.....	54
Fremgangsmåte.....	54
Sette inn I/U-kortet.....	56
Fremgangsmåte.....	56
Etter jobben.....	56
Ta ut varmeavlederenheten.....	57
Før jobben.....	57
Fremgangsmåte.....	57
Sette inn varmeavlederenheten.....	59
Fremgangsmåte.....	59
Etter jobben.....	59
Ta ut strømknappmodulen.....	61
Før jobben.....	61
Fremgangsmåte.....	61
Sette inn strømknappmodulen.....	64
Fremgangsmåte.....	64
Etter jobben.....	64
Fjerne hovedkortet.....	65
Før jobben.....	65
Fremgangsmåte.....	65
Sette inn hovedkortet.....	70
Fremgangsmåte.....	70
Etter jobben.....	70

Ta av skjermenheten.....	72
Før jobben.....	72
Fremgangsmåte.....	72
Sette på skjermenheten.....	75
Fremgangsmåte.....	75
Etter jobben.....	75
Ta av skjermmrammen.....	76
Før jobben.....	76
Fremgangsmåte.....	76
Sette på skjermmrammen.....	78
Fremgangsmåte.....	78
Etter jobben.....	78
Ta av skjermpanelet.....	79
Før jobben.....	79
Fremgangsmåte.....	79
Sette på skjermpanelet.....	82
Fremgangsmåte.....	82
Etter jobben.....	82
Ta av skjermhengslene.....	83
Før jobben.....	83
Fremgangsmåte.....	83
Sette på skjermhengslene.....	85
Fremgangsmåte.....	85
Etter jobben.....	85

Fjerne skjermkabelen.....	86
Før jobben.....	86
Fremgangsmåte.....	86
Sette inn skjermkabelen.....	88
Fremgangsmåte.....	88
Etter jobben.....	88
Fjerne skjermens bakdeksel og antenneenheten.....	89
Før jobben.....	89
Fremgangsmåte.....	89
Sette på skjermens bakdeksel og antenneenheten.....	91
Fremgangsmåte.....	91
Etter jobben.....	91
Fjerne kameraet.....	92
Før jobben.....	92
Fremgangsmåte.....	92
Sette inn kameraet.....	94
Fremgangsmåte.....	94
Etter jobben.....	94
Ta ut strømadapterporten.....	95
Før jobben.....	95
Fremgangsmåte.....	95
Sette inn strømadapterporten.....	97
Fremgangsmåte.....	97
Etter jobben.....	97



Ta av håndleddstøtten.....	98
Før jobben.....	98
Fremgangsmåte.....	98
Sette på håndleddstøtten.....	100
Fremgangsmåte.....	100
Etter jobben.....	100
Flash-oppdatere BIOS.....	101

Gjør følgende før du foretar arbeid inne i datamaskine:

 **FORSIKTIG:** For å unngå å skade komponenter og kort må du holde dem i kantene og unngå å berøre pinner og kontakter.










 **MERK:** Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen din, og dette avhenger av konfigurasjonen du har bestilt.

Før du begynner

- 1 Lagre og lukk alle åpne filer og avslutt alle åpne programmer.
- 2 Slå av datamaskinen.
 - Windows 8.1: På **Start**-skjermen klikk på eller ta hurtig på strømikonet  > **Slå av**.
 - Windows 7: Klikk eller ta hurtig på **Start > Shut down (Slå av)**.
-  **MERK:** Hvis du bruker et annet operativsystem, må du se dokumentasjonen til operativsystemet for å finne instruksjoner for hvordan du avslutter og slår av.
- 3 Koble datamaskinen og alt tilkoblet utstyr fra strømuttakene.
- 4 Koble fra alle kabler som telefonkabler, nettverkskabler, osv. fra datamaskinen.
- 5 koble fra alle tilkoblede enheter og perifert utstyr som tastatur, mus, skjerm, osv. fra datamaskinen.
- 6 Fjern eventuelle minnekort og optiske plater fra datamaskinen.
- 7 Når alt er koblet fra, trykker du på og holder inne strømknappen i ca. fem sekunder for å jorde hovedkortet.

Sikkerhetsanvisninger

Følg disse retningslinjene for sikkerhet for å verne om din egen sikkerhet og beskytte datamaskinen mot mulig skade.

-  **ADVARSEL:** Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.
-  **ADVARSEL:** Koble fra alle strømkilder før du åpner datamaskindekselet eller paneler. Når du er ferdig med arbeidet inni datamaskinen, setter du plass alle deksler, paneler og skruer før du kobler til strømkilden.
-  **FORSIKTIG:** Sørg for at arbeidsflaten er jevn og ren slik at du ikke skader datamaskinen.
-  **FORSIKTIG:** For å unngå å skade komponenter og kort må du holde dem i kantene og unngå å berøre pinner og kontakter.
-  **FORSIKTIG:** Du skal bare utføre feilsøking og reparasjon når Dells tekniske assistanseteam gir deg lov til å gjøre det eller gir beskjed om å gjøre det. Servicearbeid som utføres uten tillatelse fra Dell, dekkes ikke av garantien. Se sikkerhetsinstruksjonene som ble levert sammen med produktet eller på dell.com/regulatory_compliance.
-  **FORSIKTIG:** Før du berører noe inne i datamaskinen bør du jorde deg selv ved å berøre en ulakkert metallflate, f.eks metallet på baksiden av datamaskinen. Mens du arbeider bør du ved jevne mellomrom berøre en ulakkert metallflate for å utlade statisk elektrisitet som kan skade de interne komponentene.
-  **FORSIKTIG:** Når du kobler fra en kabel, må du trekke i kontakten eller uttrekkstappen, ikke i selve kabelen. Enkelte kabler har kontakter med sperretapper eller tommelskruer som må kobles fra før kabelen kobles fra. Når du kobler fra kabler, må du trekke dem rett og jevnt ut for å unngå å bøye kontaktpinnene. Når du skal koble til kabler, må du først kontrollere at portene og kontaktene er riktig orientert og innrettet.
-  **FORSIKTIG:** Når du skal koble fra en nettverkskabel, må du først koble kabelen fra datamaskinen og deretter fra nettverksenheten.
-  **FORSIKTIG:** Trykk inn og løs ut eventuelle kort fra mediekortleseren.


Anbefalte verktøy

Veiledningene i dette dokumentet kan kreve at du bruker følgende verktøy:

- En stjerneskrutrekker

- Plastspiss

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen

 **FORSIKTIG:** Hvis du lar løse skruer ligge igjen inne i datamaskinen din, kan dette skade datamaskinen slik at den ikke fungerer.

- 1 Skru inn alle skruene, og kontroller at det ikke er noen løse skruer inne i datamaskinen.
- 2 Koble til alle eksterne enheter, perifert utstyr og kabler som ble koblet fra under arbeid med datamaskinen.
- 3 Sett inn alle mediekort, plater og andre deler som ble fjernet under arbeid med datamaskinen.
- 4 Koble til datamaskinen og alle tilkoblede enheter i strømuttakene.
- 5 Slå på datamaskinen.


Ta ut batteriet



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

Fremgangsmåte

- 1 Lukk skjermen, og snu datamaskinen.
- 2 Skyv batterilåsen til ulåst posisjon.
- 3 Bruk fingertuppene for å løfte batteriet i en vinkel, og fjern batteriet fra datamaskinbasen.



1 batteri

2 batterilås

3 datamaskinbase

- 4 Snu datamaskinen, åpne skjermen, og trykk på strømknappen i fem sekunder for å jorde datamaskinen.

Sette inn batteriet



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

Fremgangsmåte

Juster tappene på batteriet med sporene i batterirommet, og klikk batteriet på plass.

Ta ut den optiske disken



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.


Før jobben

Ta ut [batteriet](#)

Fremgangsmåte

- 1 Skru ut skruen som fester den optiske stasjonen til datamaskinbasen.
- 2 Bruk en plastspiss, og skyv den optiske stasjonen gjennom sporet for å løsne den optiske stasjonen fra stasjonsbrønnen.

- 3** Skyv den optiske stasjonsheten ut av stasjonsbrønnen.



1 optisk stasjonsenhet


2 optisks stasjonsspor

3 plastspiss

4 skrue

- 4** Trekk forsiktig rammen til den optiske stasjonen, og ta den bort fra den optiske stasjonen.

- 5 Fjern skruene som fester braketten til den optiske stasjonen, og fjern braketten til den optiske stasjonen.



- | | | | |
|---|----------------------------|---|----------------|
| 1 | ramme på optisk stasjon | 2 | optisk stasjon |
| 3 | brakett til optisk stasjon | 4 | skruer (2) |
| 5 | tapp | | |

Sette inn den optiske stasjonen



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

Fremgangsmåte

- 1 Juster skru hullene på den optiske stasjonsbraketten etter skru hullene på den optiske stasjonen.
- 2 Skru inn skruene som fester braketten til den optiske stasjonen til den optiske stasjonen.
- 3 Juster tappene på stasjonsrammen etter sporene på den optiske stasjonen, og klikk stasjonsrammen på plass.
- 4 Skyv den optiske stasjonsenheten på plass i det optiske stasjonsstativet, og juster skru hullet på braketten etter skru hullet i datamaskinbasen.
- 5 Skru inn skruen som fester den optiske stasjonsenheten til datamaskinbasen.

Etter jobben

Sett inn [batteriet](#).

Ta av bunndekselet



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.


Før jobben

Ta ut [batteriet](#)

Fremgangsmåte

- 1 Lukk skjermen, og snu datamaskinen.
- 2 Ta ut skruene som fester bunndekselet til datamaskinbasen.
- 3 Bruk fingertuppene til å lirke bunndekselet. Start med den øverste kanten ut av datamaskinbasen.

4 Løft bunndekselet av datamaskinsokkelen.



1 skruer (2)

2 bunndeksel

Sette på bunndekselet



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

Fremgangsmåte

- 1 Skyv dekselet på datamaskinbasen, og klikk dekselet på plass.
- 2 Sett tilbake skruene som fester bunndekslet til datamaskinens base.

Etter jobben

Sett inn [batteriet](#).

Ta ut minnemodulene



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

Før jobben

- 1 Ta ut [batteriet](#)
- 2 Ta av [bunndekslet](#).


Fremgangsmåte



MERK: Antall minnemoduler kan være annerledes på din datamaskin, avhengig av konfigurasjonen du bestilte.

- 1 Bruk fingertuppene til å skille festeklipsene forsiktig fra hverandre på hver ende av minnemodulsporet, helt til minnemodulen spretter opp.

2 Ta minnemodulen ut av minnemodulsporet.



1

1 festeklemmer (2)

2 minnemodulspor

3 minnemodul

Sette inn minnemodulene





ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

Fremgangsmåte

- 1 Juster hakket på minnemodulen med tappen på minnemodulsporet.

- 2 Skyv minnemodulen godt inn i kontakten i en vinkel, og trykk minnemodulen ned slik at den klikker på plass.

 **MERK:** Hvis du ikke hører et klikk, må du ta ut minikortet og sette det inn på nytt.



1 minnemodul

2 festeklemmer (2)

3 minnemodulspor

Etter jobben

- 1 Sett på [bunndekselet](#).
- 2 Sett inn [batteriet](#).

Ta ut harddisken



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.



FORSIKTIG: Harddisker er skjøre. Vær forsiktig når du håndterer harddisken.



FORSIKTIG: For å unngå tap av data må du ikke ta ut harddisken mens datamaskinen er slått på eller i hvilemodus.


Før jobben

- 1 Ta ut [batteriet](#)
- 2 Ta av [bunndekslet](#).

Fremgangsmåte


- 1 Løft låsen og koble harddiskkabelen fra hovedkortet ved bruk av uttrekkstappen.
- 2 Skru ut skruene som fester harddiskenheten til datamaskinbasen.

- 3** Løft harddiskenheten ut av datamaskinbasen ved hjelp av harddisk-uttrekkstappen.



- | | | | |
|---|---------------|---|-------------------------|
| 1 | skruer (4) | 2 | Harddisk-uttrekkstappen |
| 3 | harddiskenhet | 4 | harddiskkabel |
| 5 | uttrekkstapp | 6 | lås |

4 Koble mellomstykket fra harddisken.




1 harddiskenhet

2 mellomstykke

5 Fjern skruene som fester harddisken til harddiskbraketten.

6 Ta harddiskbraketten av harddisken.




1 skruer (4)

2 harddiskbrakett

3 harddisk

Sette inn harddisken

 **ADVARSEL:** Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

 **FORSIKTIG:** Harddisker er skjøre. Vær forsiktig når du håndterer harddisken.

Fremgangsmåte

- 1 Sett harddiskbraketten på harddisken.
- 2 Juster skru hullene på harddiskbraketten med skru hullene på harddisken.
- 3 Skru inn skruene som fester harddiskbraketten til harddisken.
- 4 Fest mellomstykket til harddisken.
- 5 Skyv harddiskenheten inn i datamaskinbasen, og juster skru hullene på harddiskenheten etter skru hullen på datamaskinbasen.
- 6 Skru inn skruene som fester harddiskenheten til datamaskinbasen.
- 7 Skyv kabelen til harddisken inn i kontakten, og trykk ned på låsen for å feste kabelen til hovedkortet.

Etter jobben

- 1 Sett på [bunndekselet](#).
- 2 Sett inn [batteriet](#).

Ta ut trådløskortet



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.


Før jobben

- 1 Ta ut [batteriet](#)
- 2 Ta av [bunndekslet](#).

Fremgangsmåte

- 1 Skru ut skruen som fester braketten til trådløskortet til hovedkortet.
- 2 Løft braketten til trådløskortet av trådløskortet.
- 3 Koble antennekablene fra trådløskortet.

4 Skyv trådløskortet ut av sporet til trådløskortet.




1 antennekabler (2)

3 skrue


2 brakett til trådløskortet

4 trådløskort

Sette inn trådløskortet

 **ADVARSEL:** Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

Fremgangsmåte

 **FORSIKTIG:** For å unngå skade på trådløskortet må du ikke legge noen kabler under det.

- 1 Juster hakket på trådløskortet etter tappen på sporet til trådløskortet.
- 2 Juster skruehullet på trådløskortet etter skruehullet på hovedkortet.
- 3 Skyv trådløskortet inn i sporet til trådløskortet.
- 4 Koble antennekablene til det trådløskortet.

Tabellen nedenfor viser fargeplanen for antennekablene til trådløskortet som datamaskinen støtter.

Kontakter på det trådløskortet	Farge antennekabel
Hoved (hvit trekant)	Hvit
Hjelpekontakt (svart trekant)	svart

- 5 Plasser braketten til trådløskortet på trådløskortet og innrett skruehullene på braketten til trådløskortet med skruehullet på hovedkortet.
- 6 Skru inn skruen som fester trådløskortet til hovedkortet.

Etter jobben

- 1 Sett på [bunndekselet](#).
- 2 Sett inn [batteriet](#).

Ta ut klokkebatteriet



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.



FORSIKTIG: Når du tar ut klokkebatteriet, blir BIOS-innstillingene tilbakestilt til standardverdiene. Det anbefales at du noterer ned BIOS-innstillingene før du tar ut klokkebatteriet.

Før jobben

- 1 Ta ut [batteriet](#)
- 2 Ta av [bunndekslet](#).

Fremgangsmåte

Bruk en plastspiss til å lirke klokkebatteriet forsiktig ut av batterikontakten på hovedkortet.



1 plastspiss

2 klokkebatteri

3 batterikontakt

Sette inn klokkebatteriet



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

Fremgangsmåte

Vend den positive siden opp, og klikk klokkebatteriet i batterikontakten på hovedkortet.

Etter jobben

- 1 Sett på [bunndekselet](#).
- 2 Sett inn [batteriet](#).

Ta av tastaturet



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.


Før jobben

Ta ut [batteriet](#)

Fremgangsmåte

- 1 Snu datamaskinen, og åpne skjermen.
- 2 Bruk en plastspiss til å lirke tastaturet ut ved å trykke på festeklemme.


- 3** Skyv tastaturet oppover for å løsne det fra tappene på håndleddsstøtten.



- | | | | |
|---|------------------|---|------------|
| 1 | festeklemmer (5) | 2 | plastspiss |
| 3 | tastatur | 4 | tapper (6) |
| 5 | håndleddsstøtte | | |

- 4** Snu tastaturet, og legg det på håndleddsstøtten.

5 Løft låsene, og koble tastaturkabelen og baklyskabelen fra hovedkortet.



1 baklyskabel

2 låser (2)

3 tastaturkabel

4 tastatur

6 Løft tastaturet av håndleddstøtten.

Sette på tastaturet



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

Fremgangsmåte

- 1 Skyv tastaturkabelen og baklyskabelen inn i kontaktene på hovedkortet, og trykk ned låsene for å feste kablene.
- 2 Snu tastaturet.
- 3 Skyv tappene på tastaturet inn i sporene på håndleddstøtten, og klikk tastaturet på plass.

Etter jobben

Sett inn [batteriet](#).

Fjerne datamaskinbasen



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.


Før jobben

- 1 Ta ut [batteriet](#)
- 2 Ta ut den [optiske stasjonen](#).
- 3 Ta av [bunndekslet](#).
- 4 Ta ut [harddisken](#).
- 5 Ta ut [trådløskortet](#).
- 6 Ta av [tastaturet](#).

Fremgangsmåte

- 1 Løft opp låsen, og koble den optiske stasjonskabelen fra hovedkortet.

- 2** Fjern skruene som fester datamaskinbasen til håndleddstøtten.



1 skruer (5)


3 lås

2 optisk stasjonskabel

- 3** Lukk skjermen, og snu datamaskinen.

- 4** Koble høyttalerkabelen fra kontakten på hovedkortet.

5 Fjern skruene som fester datamaskinbasen til håndleddsstøtten.




1 skruer (15)

2 høyttalerkabel

6 Bruk fingertuppene til å lirke opp datamaskinbasen fra håndleddsstøtten. Start med området rundt skjermhengslene.

- 7** Løft datamaskinbasen av håndleddstøtten, og skyv antennekablene gjennom datamaskinbasen.




- 1 datamaskinbase
3 antennekabler


- 2 tapper

- 8** Følg fremgangsmåten fra trinn 2 til trinn 4 i "[Ta ut høyttalerne](#)".

- 9 Løft mellomstykket til den optiske stasjonen sammen med kablen av datamaskinbasen.



- 1 mellomstykke til den optiske stasjonen



- 1 datamaskinbase

Sette på datamaskinbasen



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

Fremgangsmåte

- 1 Sett inn mellomstykket på den optiske stasjonen på datamaskinbasen.
- 2 Følg fremgangsmåten fra trinn 1 til trinn 3 i "[Sette inn høyttalerne](#)".
- 3 Sett antennekablene inn gjennom sporet på datamaskinbasen.
- 4 Trykk på datamaskinbasen ned langs kantene slik at den klikker på plass.
- 5 Sett inn skruene som fester bunndekselet til håndleddstøtten.
- 6 Snu datamaskinen opp ned, og åpne skjermen.
- 7 Sett inn skruene som fester bunndekselet til håndleddstøtten.
- 8 Skyv kabelen til den optiske stasjonen inn i kontakten, og trykk ned på låsen for å feste kabelen.

Etter jobben

- 1 Sett på [tastaturet](#).
- 2 Sett inn [trådløskortet](#).
- 3 Sett inn [harddisken](#).
- 4 Sett på [bunndekselet](#).
- 5 Sett inn den [optiske stasjonen](#).
- 6 Sett inn [batteriet](#).

Ta ut mellomstykket på den optiske stasjonen



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.


Før jobben

- 1 Ta ut [batteriet](#)
- 2 Ta ut den [optiske stasjonen](#).
- 3 Ta av [bunndekslet](#).
- 4 Ta ut [harddisken](#).
- 5 Ta ut [trådløskortet](#).
- 6 Ta av [tastaturet](#).

Fremgangsmåte

- 1 Følg fremgangsmåten fra trinn 1 til trinn 7 i "Ta av [datamaskinbasen](#)".

- 2 Løft mellomstykket på den optiske stasjonen sammen med kabelen av datamaskinbasen.



1 datamaskinbase

2 mellomstykke til den optiske stasjonen

Sette inn mellomstykket på den optiske stasjonen



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

Fremgangsmåte

- 1 Sett inn mellomstykket på den optiske stasjonen på datamaskinbasen.
- 2 Følg fremgangsmåten fra trinn 3 til trinn 8 i "[Sette inn datamaskinbasen](#)".

Etter jobben

- 1 Sett på [tastaturet](#).
- 2 Sett inn [trådløskortet](#).
- 3 Sett inn [harddisken](#).
- 4 Sett på [bunndekselet](#).
- 5 Sett inn den [optiske stasjonen](#).
- 6 Sett inn [batteriet](#).

Ta av høyttalerne



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.


Før jobben

- 1 Ta ut [batteriet](#)
- 2 Ta ut den [optiske stasjonen](#).
- 3 Ta av [bunndekslet](#).
- 4 Ta ut [harddisken](#).
- 5 Ta ut [trådløskortet](#).
- 6 Ta av [tastaturet](#).

Fremgangsmåte

- 1 Følg fremgangsmåten fra trinn 1 til trinn 7 i "Ta av [datamaskinbasen](#)".
- 2 Snu datamaskinbasen.
- 3 Noter deg hvordan høyttalerkabelen er lagt, og posisjonen til gummiringene på datamaskinbasen.

4 Løft høyttalerne sammen med høyttalerkabelen ut av datamaskinbasen.



1 høyttalere (2)

3 høyttalerkabel

5 datamaskinbase

2 gummiringer (4)

4 kabelføringer

Sette inn høyttalerne



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

Fremgangsmåte

- 1 Plasser høyttalerne på datamaskinbasen ved hjelp av justeringspinnene på datamaskinbasen.
- 2 Før antennekabelen gjennom kabelføringene i datamaskinbasen.
- 3 Sett på gummiringene hvis de ble skjøvet da høyttalerne ble byttet ut.
- 4 Følg fremgangsmåten fra trinn 3 til trinn 8 i "[Sette inn datamaskinbasen](#)".

Etter jobben

- 1 Sett på [tastaturet](#).
- 2 Sett inn [trådløskortet](#).
- 3 Sett inn [harddisken](#).
- 4 Sett på [bunndekselet](#).
- 5 Sett inn den [optiske stasjonen](#).
- 6 Sett inn [batteriet](#).

Ta ut I/U-kortet



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.


Før jobben

- 1 Ta ut [batteriet](#)
- 2 Ta ut den [optiske stasjonen](#).
- 3 Ta av [bunndekslet](#).
- 4 Ta ut [harddisken](#).
- 5 Ta ut [trådløskortet](#).
- 6 Ta av [tastaturet](#).
- 7 Følg fremgangsmåten fra trinn 1 til trinn 7 i "Ta av [datamaskinbasen](#)".

Fremgangsmåte

- 1 Skru ut skruen som fester I/U-kortet til håndleddstøtten.
- 2 Løft I/U-kortet, og snu det opp ned.
- 3 Løft låsen, og koble I/U-kortkabelen fra I/U-kortet ved bruk av uttrekkstappen.

4 Løft I/U-kortet ut av håndleddstøtten.



1 I/U-kort

3 lås

5 I/U-kortkabel

2 skrue

4 uttrekkstapp

Sette inn I/U-kortet



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

Fremgangsmåte

- 1 Skyv I/U-kortkabelen inn i I/U-kortkabelkontakten, og trykk ned på låsen for å feste kabelen.
- 2 Snu I/U-kortet, og juster skruehullet på I/U-kortet etter skruehullet på håndleddstøtten.
- 3 Sett inn skruen som fester I/U-kortet til håndleddstøtten.

Etter jobben

- 1 Følg fremgangsmåten fra trinn 3 til trinn 8 i "[Sette inn datamaskinbasen](#)".
- 2 Sett på [tastaturet](#).
- 3 Sett inn [trådløskortet](#).
- 4 Sett inn [harddisken](#).
- 5 Sett på [bunndekselet](#).
- 6 Sett inn den [optiske stasjonen](#).
- 7 Sett inn [batteriet](#).

Ta ut varmeavlederenheten



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.



ADVARSEL: Varmeavlederenheten kan bli svært varm under normal drift. La varmeavlederen bli kald nok før du tar på den.



FORSIKTIG: For å sikre maksimal avkjøling av prosessoren må du ikke berøre varmeoverføringsområdene på varmeavlederen. Olje fra huden din kan redusere varmeoverføringsegenskapene til kjølepastaen.

Før jobben

- 1 Ta ut [batteriet](#)
- 2 Ta ut den [optiske stasjonen](#).
- 3 Ta av [bunndekslet](#).
- 4 Ta ut [harddisken](#).
- 5 Ta ut [trådløskortet](#).
- 6 Ta av [tastaturet](#).
- 7 Følg fremgangsmåten fra trinn 1 til trinn 7 i "Ta av [datamaskinbasen](#)".


Fremgangsmåte



MERK: Antall skruer og utseendet til varmeavlederenheten kan være annerledes ut på din datamaskin, avhengig av konfigurasjonen du bestilte.

- 1 Koble viftekabelen fra hovedkortet.
- 2 Løsne i rekkefølge (angitt på varmeavlederen) festeskruene som fester varmeavlederenheten til hovedkortet.
- 3 Løsne i rekkefølge (angitt på varmeavlederenheten) festeskruene som fester varmeavlederenheten til hovedkortet.

4 Løft varmelederenheten vekk fra hovedkortet.



1 skruer (3)

3 varmeavlederenhet

5 hovedkort

2 viftekabel

4 festeskruer (3)

Sette inn varmeavlederenheten



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.



FORSIKTIG: Feil justering av varmeavledereren kan forårsake skade på hovedkortet og prosessoren.



MERK: Det opprinnelige smørefettet kan brukes på nytt hvis det opprinnelige hovedkortet og viften installeres på nytt sammen. Hvis hovedkortet eller viften skiftes ut, skal den termiske puten som følger med settet, brukes for å sikre at det oppnås termisk konduktivitet.

Fremgangsmåte

- 1 Plasser varmeavledereren på hovedkortet.
- 2 Juster skruehullene på varmeavlederenheten etter skruehullene på hovedkortet.
- 3 Skru inn festeskruene som fester varmeavlederenheten til hovedkortet i rekkefølge (angitt på varmeavlederenheten).
- 4 Trekk til i rekkefølge (angitt på varmeavledereren) festeskruene som fester varmeavledereren til hovedkortet.
- 5 Koble viftekabelen til hovedkortet.

Etter jobben

- 1 Følg fremgangsmåten fra trinn 3 til trinn 8 i "[Sette inn datamaskinbasen](#)".
- 2 Sett på [tastaturet](#).
- 3 Sett inn [trådløskortet](#).
- 4 Sett inn [harddisken](#).
- 5 Sett på [bunndekselet](#).
- 6 Sett inn den [optiske stasjonen](#).

7 Sett inn [batteriet](#).

Ta ut strømknappmodulen



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.


Før jobben

- 1 Ta ut [batteriet](#)
- 2 Ta ut den [optiske stasjonen](#).
- 3 Ta av [bunndekslet](#).
- 4 Ta ut [harddisken](#).
- 5 Ta ut [trådløskortet](#).
- 6 Ta av [tastaturet](#).
- 7 Følg fremgangsmåten fra trinn 1 til trinn 7 i "Ta av [datamaskinbasen](#)".

Fremgangsmåte

- 1 Snu datamaskinen opp ned, og åpne skjermen.
- 2 Koble kabelen til strømknappkortet fra hovedkortet.

- 3** Skyv kabelen til strømknappkortet gjennom sporet i håndleddsstøtten.




1 spor

2 kabel til strømknappkort

- 4** Lukk skjermen, og snu datamaskinen.
5 Skru ut skruen som fester strømknappkortet til håndleddsstøtten.
6 Fjern teipen fra strømknappkortet.

- 7 Løft strømknappkortet i en vinkel sammen med kabelen av håndleddstøtten.



1 kabel til strømknappkort

2 skrue

3 teip

4 strømknappkort

Sette inn strømknappmodulen



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.


Fremgangsmåte

- 1 Juster skruetaket på strømknappkortet etter skruetaket på håndledstøtten.
- 2 Fest teipen på strømknappkortet.
- 3 Skru inn skruen som fester strømknappkortet til håndledstøtten.
- 4 Skyv skjermkabelen gjennom sporet i håndledstøtten.
- 5 Snu datamaskinen opp ned, og åpne skjermen.
- 6 Koble kabelen til strømknappkortet til hovedkortet.


Etter jobben


- 1 Følg fremgangsmåten fra trinn 3 til trinn 8 i "[Sette inn datamaskinbasen](#)".
- 2 Sett på [tastaturet](#).
- 3 Sett inn [trådløskortet](#).
- 4 Sett inn [harddisken](#).
- 5 Sett på [bunndekselet](#).
- 6 Sett inn den [optiske stasjonen](#).
- 7 Sett inn [batteriet](#).

Fjerne hovedkortet

 **ADVARSEL:** Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

 **MERK:** Datamaskinens servicemerke er lagret inne i hovedkortet. Servicemerket må legges inn i BIOS-oppsettprogrammet etter at hovedkortet er byttet ut.

 **MERK:** Når hovedkortet fjernes, fjernes alle endringer som er gjort til BIOS ved bruk av BIOS-oppsettprogrammet. Endringene må gjøres på nytt etter at hovedkortet er satt inn.

 **MERK:** Før du kobler kablene fra hovedkortet, må du merke deg plasseringen av kontaktene, slik at du kan koble riktig til igjen etter at du har skiftet ut hovedkortet.


Før jobben

- 1 Ta ut [batteriet](#)
- 2 Ta ut den [optiske stasjonen](#).
- 3 Ta av [bunndekslet](#).
- 4 Ta ut [harddisken](#).
- 5 Ta ut [trådløskortet](#).
- 6 Ta av [tastaturet](#).
- 7 Følg fremgangsmåten fra trinn 1 til trinn 7 i "Ta av [datamaskinbasen](#)".
- 8 Ta ut [I/U-kortet](#).

Fremgangsmåte

- 1 Snu datamaskinen opp ned, og åpne skjermen.
- 2 Koble kabelen til strømknappkortet fra hovedkortet.

- 3 Løft låsen, og koble kabelen til styreplaten fra kontakten på hovedkortet.



1 kabel til strømknappkort


2 styreplatekabel

3 lås

- 4 Lukk skjermpanelet, og snu datamaskinen.

- 5 Løft låsen, og koble skjermkabelen fra kontakten på hovedkortet.

- 6 Fjern skruen som holder hovedkortet til håndleddsstøtten.



1 skrue


2 skjermkabel

3 lås

4 hovedkort

- 7 Løft hovedkortet fra den innvendige kanten, og løsne portene fra sporene i håndleddsstøtten.

8 Snu hovedkortet.




1 hovedkort

9 Løft låsen, og koble fra I/U-kortkabelen fra hovedkortet.

10 Koble kabelen til strømadapterporten fra hovedkortet.

11 Løft hovedkortet av håndleddstøtten.




1 lås


3 hovedkort


2 I/U-kortkabel

4 kabel til strømadapterport

Sette inn hovedkortet

 **ADVARSEL:** Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

 **MERK:** Datamaskinens servicemerke er lagret inne i hovedkortet. Servicemerket må legges inn i BIOS-oppsettprogrammet etter at hovedkortet er byttet ut.

 **MERK:** Når hovedkortet fjernes, fjernes alle endringer som er gjort til BIOS ved bruk av BIOS-oppsettprogrammet. Endringene må gjøres på nytt etter at hovedkortet er satt inn.

Fremgangsmåte

- 1 Koble kabelen til strømadapterporten til hovedkortet.
- 2 Skyv I/U-kortkabelen inn i kontakten, og trykk ned på låsen for å feste kabelen til hovedkortet.
- 3 Snu hovedkortet.
- 4 Skyv portene på hovedkortet inn i sporene på håndleddsstøtten, og plasser hovedkortet på håndleddsstøtten.
- 5 Juster skruehullet på hovedkortet etter skruehullet på håndleddsstøtten.
- 6 Sett inn skruen som fester hovedkortet til håndleddsstøtten.
- 7 Skyv skjermkabelen inn i kontakten, og trykk ned på låsen for å feste kabelen til hovedkortet.
- 8 Snu datamaskinen opp ned, og åpne skjermen.
- 9 Skyv kabelen til styreplaten inn i kontakten på styreplaten, og trykk ned låsen for å feste kabelen.
- 10 Koble kabelen til strømknappkortet til hovedkortet.

Etter jobben

- 1 Sett inn [I/U-kortet](#).
- 2 Følg fremgangsmåten fra trinn 3 til trinn 8 i "[Sette inn datamaskinbasen](#)".

- 3** Sett på [tastaturet](#).
- 4** Sett inn [trådløskortet](#).
- 5** Sett inn [harddisken](#).
- 6** Sett på [bunndekselet](#).
- 7** Sett inn den [optiske stasjonen](#).
- 8** Sett inn [batteriet](#).

Ta av skjermenheten



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.


Før jobben

- 1 Ta ut [batteriet](#)
- 2 Ta ut den [optiske stasjonen](#).
- 3 Ta av [bunndekslet](#).
- 4 Ta ut [harddisken](#).
- 5 Ta ut [trådløskortet](#).
- 6 Ta av [tastaturet](#).
- 7 Følg fremgangsmåten fra trinn 1 til trinn 7 i "Ta av [datamaskinbasen](#)".

Fremgangsmåte

- 1 Noter deg hvordan antennekabelen er lagt, og fjern kablene fra kabelføringene.
- 2 Løft låsen opp og koble skjermkabelen fra hovedkortet.

- 3** Noter deg hvordan skjermkabelen er lagt, og fjern kablene fra kabelføringene.




- 1 antennekabler
3 hovedkort
5 lås

- 2 kabelføringer
4 skjermkabel

- 4** Snu datamaskinen.
5 Åpne skjermen i en vinkel på 90 grader.
6 Plasser datamaskinen på kanten av bordet med håndleddstøtten på bordet slik at skjermenheten strekker seg forbi bordkanten med skjermhengslene vendt oppover.
7 Skru ut skruene som fester skjermhengslene til håndleddstøtten.

8 Løft skjermenheten av håndleddstøtten.



1 håndleddstøtte
3 skjermenhet

2 skruer (4)

Sette på skjermenheten



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

Fremgangsmåte

- 1 Plasser håndleddstøtten på kanten av bordet med klokkebatteriet vendt bort fra kanten.
- 2 Juster skruerhullene på skjermhengslene med skruerhullene på håndleddsstøtten.
- 3 Sett inn skruene som fester skjermhengslene til håndleddsstøtten.
- 4 Lukk skjermen, og snu datamaskinen.
- 5 Før skjermkabelen gjennom kabelføringene på håndleddsstøtten.
- 6 Skyv skjermkabelen til kontakten, og trykk ned på låsen for å koble skjermkabelen til hovedkortet.
- 7 Før antennekabelen gjennom kabelføringene på håndleddsstøtten.

Etter jobben

- 1 Følg fremgangsmåten fra trinn 3 til trinn 8 i "[Sette inn datamaskinbasen](#)".
- 2 Sett på [tastaturet](#).
- 3 Sett inn [trådløskortet](#).
- 4 Sett inn [harddisken](#).
- 5 Sett på [bunndekselet](#).
- 6 Sett inn den [optiske stasjonen](#).
- 7 Sett inn [batteriet](#).

Ta av skjermmrammen



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

Før jobben

- 1 Ta ut [batteriet](#)
- 2 Ta ut den [optiske stasjonen](#).
- 3 Ta av [bunndekslet](#).
- 4 Ta ut [harddisken](#).
- 5 Ta ut [trådløskortet](#).
- 6 Ta av [tastaturet](#).
- 7 Følg fremgangsmåten fra trinn 1 til trinn 7 i "Ta av [datamaskinbasen](#)".
- 8 Ta av [skjermmenheten](#).

Fremgangsmåte

- 1 Bruk fingertuppene til forsiktig å lirke opp den innvendige kanten på skjermmrammen.

2 Ta skjermmrammen ut av bakdekselet på skjermen.



1 skjermmramme

2 skjermens bakdeksel

Sette på skjermrammen



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

Fremgangsmåte

Juster skjermrammen etter det bakre skjermdekselet, og klikk skjermrammen forsiktig på plass.

Etter jobben

- 1 Sett på [skjermenheten](#).
- 2 Følg fremgangsmåten fra trinn 3 til trinn 8 i "[Sette inn datamaskinbasen](#)".
- 3 Sett på [tastaturet](#).
- 4 Sett inn [trådløskortet](#).
- 5 Sett inn [harddisken](#).
- 6 Sett på [bunndekselet](#).
- 7 Sett inn den [optiske stasjonen](#).
- 8 Sett inn [batteriet](#).

Ta av skjermpanelet



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.


Før jobben

- 1 Ta ut [batteriet](#)
- 2 Ta ut den [optiske stasjonen](#).
- 3 Ta av [bunndekslet](#).
- 4 Ta ut [harddisken](#).
- 5 Ta ut [trådløskortet](#).
- 6 Ta av [tastaturet](#).
- 7 Følg fremgangsmåten fra trinn 1 til trinn 7 i "Ta av [datamaskinbasen](#)".
- 8 Ta av [skjermenheten](#).
- 9 Ta av [skjermmrammen](#).

Fremgangsmåte

- 1 Skru ut skruene som fester skjermpanelet til skjermens bakdeksel.

2 Løft skjermpanelet forsiktig, og snu det opp-ned.




1 skruer (4)

2 skjermpanel

3 Fjern teipen som er festet over skjermkabelen.

- 4 Koble skjermkabelen fra kontakten på skjermpanelet.



1 skjermpanel
3 teip

2 skjermkabel

- 5 Løft skjermen ut av skjermens baksdeksel.

Sette på skjermpanelet



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

Fremgangsmåte

- 1 Koble skjermkabelen til kontakten på skjermpanelet.
- 2 Fest teipen som fester skjermkabelen.
- 3 Plasser skjermpanelet forsiktig ned i skjermens bakdekel, og juster deretter skruerhullene på skjermpanelet med skruerhullene på skjermens bakdeksel.
- 4 Skru inn skruene som fester skjermpanelet til skjermens bakdeksel.

Etter jobben

- 1 Sett på [skjermrammen](#).
- 2 Sett på [skjermenheten](#).
- 3 Følg fremgangsmåten fra trinn 3 til trinn 8 i "[Sette inn datamaskinbasen](#)".
- 4 Sett på [tastaturet](#).
- 5 Sett inn [trådløskortet](#).
- 6 Sett inn [harddisken](#).
- 7 Sett på [bunndekselet](#).
- 8 Sett inn den [optiske stasjonen](#).
- 9 Sett inn [batteriet](#).

Ta av skjermhengslene



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.


Før jobben

- 1 Ta ut [batteriet](#)
- 2 Ta ut den [optiske stasjonen](#).
- 3 Ta av [bunndekslet](#).
- 4 Ta ut [harddisken](#).
- 5 Ta ut [trådløskortet](#).
- 6 Ta av [tastaturet](#).
- 7 Følg fremgangsmåten fra trinn 1 til trinn 7 i "Ta av [datamaskinbasen](#)".
- 8 Ta av [skjermenheten](#).
- 9 Ta av [skjermrammen](#).
- 10 Fjern [skjermpanelet](#).

Fremgangsmåte

- 1 Skru ut skruene som fester skjermhengslene til skjermens bakdeksel.

2 Løft skjermhengslene av skjermens bakdeksel.



1 skruer (8)

2 skjermhengsler (2)

Sette på skjermhengslene



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

Fremgangsmåte

- 1 Juster skru hullene på skjermhengslene etter skru hullene på skjermens bakdeksel.
- 2 Sett inn skruene som fester skjermhengslene til skjermens bakdeksel.

Etter jobben

- 1 Sett på plass [skjermpanelet](#).
- 2 Sett på [skjermrammen](#).
- 3 Sett på [skjermenheten](#).
- 4 Følg fremgangsmåten fra trinn 3 til trinn 8 i "[Sette inn datamaskinbasen](#)".
- 5 Sett på [tastaturet](#).
- 6 Sett inn [trådløskortet](#).
- 7 Sett inn [harddisken](#).
- 8 Sett på [bunndekselet](#).
- 9 Sett inn den [optiske stasjonen](#).
- 10 Sett inn [batteriet](#).

Fjerne skjermkabelen



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.


Før jobben

- 1 Ta ut [batteriet](#)
- 2 Ta ut den [optiske stasjonen](#).
- 3 Ta av [bunndekslet](#).
- 4 Ta ut [harddisken](#).
- 5 Ta ut [trådløskortet](#).
- 6 Ta av [tastaturet](#).
- 7 Følg fremgangsmåten fra trinn 1 til trinn 7 i "Ta av [datamaskinbasen](#)".
- 8 Ta av [skjermenheten](#).
- 9 Ta av [skjermrammen](#).
- 10 Fjern [skjermpanelet](#).
- 11 Ta av [skjermhengslene](#).

Fremgangsmåte

- 1 Koble kamerakabelen fra kontakten på kameramodulen.
- 2 Trekk av teipen som fester kamerakabelen til skjermens bakdeksel.
- 3 Noter deg kabelføringen, og fjern kamerakabelen fra skjermens bakdeksel.

- 4 Noter deg hvordan skjermkabelen er lagt, og fjern skjermkabelen fra skjermens bakdeksel.



1 skjermkabel

3 teip

5 kameramodul

2 kabelføringer

4 kamerakabel

Sette inn skjermkabelen



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

Fremgangsmåte

- 1 Før skjermkabelen gjennom kabelføringene på skjermens bakdeksel.
- 2 Før kamerakabelen gjennom kabelføringene på skjermens bakdeksel.
- 3 Fest teipen som fester kamerakabelen til skjermens bakdeksel.
- 4 Koble kamerakabelen til kontakten på kameramodulen.

Etter jobben

- 1 Sett på plass [skjermhengslene](#).
- 2 Sett på plass [skjermpanelet](#).
- 3 Sett på [skjermrammen](#).
- 4 Sett på [skjermenheten](#).
- 5 Følg fremgangsmåten fra trinn 3 til trinn 8 i "[Sette inn datamaskinbasen](#)".
- 6 Sett på [tastaturet](#).
- 7 Sett inn [trådløskortet](#).
- 8 Sett inn [harddisken](#).
- 9 Sett på [bunndekselet](#).
- 10 Sett inn den [optiske stasjonen](#).
- 11 Sett inn [batteriet](#).

Fjerne skjermens bakdeksel og antenneenheten




ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

Før jobben

- 1 Ta ut [batteriet](#)
- 2 Ta ut den [optiske stasjonen](#).
- 3 Ta av [bunndekslet](#).
- 4 Ta ut [harddisken](#).
- 5 Ta ut [trådløskortet](#).
- 6 Ta av [tastaturet](#).
- 7 Følg fremgangsmåten fra trinn 1 til trinn 7 i "Ta av [datamaskinbasen](#)".
- 8 Ta av [skjermenheten](#).
- 9 Ta av [skjermrammen](#).
- 10 Fjern [skjermpanelet](#).
- 11 Ta av [skjermhengslene](#).
- 12 Ta av [skjermkabelen](#).

Fremgangsmåte

Etter at trinnene før jobben er utført sitter vi igjen med skjermens bakdeksel og antenneenheten.



- 1 Skjermens bakdeksel og antenneenheten

Sette på skjermens bakdeksel og antenneenheten



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

Fremgangsmåte

Plasser skjermens bakdeksel på en jevn flate.

Etter jobben

- 1 Sett inn [skjermkabelen](#).
- 2 Sett på plass [skjermhengslene](#).
- 3 Sett på plass [skjermpanelet](#).
- 4 Sett på [skjermrammen](#).
- 5 Sett på [skjermenheten](#).
- 6 Følg fremgangsmåten fra trinn 3 til trinn 8 i "[Sette inn datamaskinbasen](#)".
- 7 Sett på [tastaturet](#).
- 8 Sett inn [trådløskortet](#).
- 9 Sett inn [harddisken](#).
- 10 Sett på [bunndekselet](#).
- 11 Sett inn den [optiske stasjonen](#).
- 12 Sett inn [batteriet](#).

Fjerne kameraet



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.


Før jobben

- 1 Ta ut [batteriet](#)
- 2 Ta ut den [optiske stasjonen](#).
- 3 Ta av [bunndekslet](#).
- 4 Ta ut [harddisken](#).
- 5 Ta ut [trådløskortet](#).
- 6 Ta av [tastaturet](#).
- 7 Følg fremgangsmåten fra trinn 1 til trinn 7 i "Ta av [datamaskinbasen](#)".
- 8 Ta av [skjermenheten](#).
- 9 Ta av [skjermmrammen](#).

Fremgangsmåte

- 1 Koble kamerakabelen fra kameraet.
- 2 Bruk plastpissen for å lirke kameraet av skjermens bakdeksel.

3 Løft kameraet av bakdekslet på skjermen.



1 kamerakabel

3 kamera

2 plastspiss

4 skjermens bakdeksel

Sette inn kameraet



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

Fremgangsmåte

- 1 Fest kameraet på skjermensbakdeksel ved hjelp av justeringspinnen.
- 2 Koble kamerakabelen til kamerakontakten.

Etter jobben

- 1 Sett på [skjermrammen](#).
- 2 Sett på [skjermenheten](#).
- 3 Følg fremgangsmåten fra trinn 3 til trinn 8 i "[Sette inn datamaskinbasen](#)".
- 4 Sett på [tastaturet](#).
- 5 Sett inn [trådløskortet](#).
- 6 Sett inn [harddisken](#).
- 7 Sett på [bunndekselet](#).
- 8 Sett inn den [optiske stasjonen](#).
- 9 Sett inn [batteriet](#).

Ta ut strømadapterporten



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.


Før jobben

- 1 Ta ut [batteriet](#)
- 2 Ta ut den [optiske stasjonen](#).
- 3 Ta av [bunndekslet](#).
- 4 Ta ut [harddisken](#).
- 5 Ta ut [trådløskortet](#).
- 6 Ta av [tastaturet](#).
- 7 Følg fremgangsmåten fra trinn 1 til trinn 7 i "Ta av [datamaskinbasen](#)".
- 8 Ta ut [I/U-kortet](#).
- 9 Ta av [skjermerheten](#).
- 10 Ta ut [hovedkortet](#).

Fremgangsmåte

- 1 Legg merke kabelføringen av strømadapterporten, og fjern den fra kabelføringen på håndledsstøtten.
- 2 Skru ut skruen som fester strømadapterporten til håndledsstøtten.

3 Løft strømadapterporten sammen med kablen av håndleddstøtten.



1 skrue

2 strømadapterport

3 kabel til strømadapterport

4 kabelføringer

Sette inn strømadapterporten



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

Fremgangsmåte

- 1 Skyv strømadapterporten inn i posisjon.
- 2 Skru inn skruen som fester strømadapterporten til håndledsstøtten.
- 3 Før kablen til strømadapterporten gjennom kabelføringene på håndledsstøtten.

Etter jobben

- 1 Sett inn [hovedkortet](#).
- 2 Sett på [skjermenheten](#).
- 3 Sett inn [I/U-kortet](#).
- 4 Følg fremgangsmåten fra trinn 3 til trinn 8 i "[Sette inn datamaskinbasen](#)".
- 5 Sett på [tastaturet](#).
- 6 Sett inn [trådløskortet](#).
- 7 Sett inn [harddisken](#).
- 8 Sett på [bunndekselet](#).
- 9 Sett inn den [optiske stasjonen](#).
- 10 Sett inn [batteriet](#).

Ta av håndledstøtten



ADVARSEL: Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

Før jobben

- 1 Ta ut [batteriet](#)
- 2 Ta ut den [optiske stasjonen](#).
- 3 Ta av [bunndekslet](#).
- 4 Ta ut [harddisken](#).
- 5 Ta ut [trådløskortet](#).
- 6 Ta av [tastaturet](#).
- 7 Følg fremgangsmåten fra trinn 1 til trinn 7 i "Ta av [datamaskinbasen](#)".
- 8 Ta ut [I/U-kortet](#).
- 9 Ta av [skjermenheten](#).
- 10 Fjern [strømknappmodulen](#).
- 11 Ta ut [hovedkortet](#).
- 12 Ta ut [strømadapterporten](#).

Fremgangsmåte


Hvis du har utført alle forutsetningene, sitter vi igjen med håndledstøtten.



1 håndleddstøtte

2 styreplatekabel

Sette på håndleddstøtten

 **ADVARSEL:** Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen og følge trinnene i [Før du gjør noe arbeid inne i datamaskinen](#). Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen, skal du følge instruksjonene i [Etter at du har gjort noe arbeid inne i datamaskinen](#). Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på dell.com/regulatory_compliance.

Fremgangsmåte

Plasser håndleddstøtten på et jevnt underlag.

Etter jobben

- 1 Sett inn [strømadapterporten](#).
- 2 Sett inn [hovedkortet](#).
- 3 Sett på [strømknappmodulen](#).
- 4 Sett på [skjermenheten](#).
- 5 Sett inn [I/U-kortet](#).
- 6 Følg fremgangsmåten fra trinn 3 til trinn 8 i "[Sette inn datamaskinbasen](#)".
- 7 Sett på [tastaturet](#).
- 8 Sett inn [trådløskortet](#).
- 9 Sett inn [harddisken](#).
- 10 Sett på [bunndekselet](#).
- 11 Sett inn den [optiske stasjonen](#).
- 12 Sett inn [batteriet](#).

Flash-oppdatere BIOS

Det kan være nødvendig å flash-oppdatere BIOS når en oppdatering er tilgjengelig, eller når hovedkortet er blitt skiftet ut. Slik oppdaterer (Flasher) du BIOS:

- 1 Slå på datamaskinen.
- 2 Gå til **dell.com/support**.
- 3 Klikk på **Product Support** (Produktstøtte), oppgi servicekoden av den bærbara PC-en, og klikk på **Submit** (Send).
 -  **MERK:** Hvis du ikke har datamaskinens servicekode, kan du bruke funksjonen automatisk påvisning eller manuelt søk etter datamaskinmodellen.
- 4 Klikk på **Drivers & Downloads** (Drivere og nedlastinger).
- 5 Velg operativsystemet som er installert på din datamaskin.
- 6 Bla nedover på siden, og utvid **BIOS**.
- 7 Klikk **Download File** (last ned fil) for å laste ned den siste versjonen av BIOS til din maskin.
- 8 Lagre filen og så snart nedlastingen er fullført må du navigere deg fram til mappen som du lagret oppdateringsfilen til BIOS i.
- 9 Dobbeltklikk på ikonet til oppdateringsfilen for BIOSen, og følg veiledningen på skjermen.