

- الوثائق، 47
 - دليل الخدمة، 49
 - 49، Dell Technology
 - وسانط برامج التشغيل والأدوات المساعدة، 40، 48
 - 36، Dell Diagnostics
- الوسانط
- برامج التشغيل والأدوات المساعدة، 48

- المعالجات
- معالج نقل الملفات والإعدادات، 18
- معلومات الأمان، 49
- المعلومات التنظيمية، 49
- معلومات الدعم، 49
- معلومات الضمان، 49
- معلومات الهندسة البشرية، 49
- مفتاح منتج نظام التشغيل، 49
- ملصق الترخيص، 49
- ملصق ترخيص Windows، 49
- المنظار
- من الأمام، 5
- من الخلف، 9
- منفذ كابل الحماية
- الوصف، 10
- المواصفات
- لوحة المفاتيح، 26
- ن
- نظام التشغيل
- وسائط، 44
- استعادة النسخ الأصلية لبيانات Dell، 44
- نقل المعلومات إلى كمبيوتر جديد، 18
- لوحة اللمس، 26
- محول التيار المتردد، 27
- الذاكرة، 23
- الفيديو، 24
- المنافذ والوصلات، 24
- المادية، 28
- المعالج، 23
- الاتصالات، 24
- البنية، 29
- البطارية، 26
- الصوت، 25
- الكل، 23
- شاشة العرض، 25
- موصل الشبكة
- الوصف، 7

<p>ش</p> <p>شاشة العرض الوصف، 6</p> <p>الشبكات</p> <p>نظرة عامة، 15</p> <p>التوصيل، 14</p> <p>شركة Dell</p> <p>الاتصال، 51، 56</p> <p>الدعم الفني وخدمة العملاء، 52</p> <p>ط</p> <p>الطاقة</p> <p>استكشاف الأخطاء وإصلاحها، 32</p> <p>حالات مصباح الطاقة، 32</p> <p>ع</p> <p>علامة الخدمة، 47</p> <p>م</p> <p>معالج نقل الملفات والإعدادات، 18</p>	<p>محول التيار المتردد، 13</p> <p>أجهزة USB، 14</p> <p>الشبكة، 14</p> <p>كابل الشبكة، 14</p> <p>د</p> <p>الدعم، 51</p> <p>الإقليمي، 52</p> <p>الاتصال بشركة Dell، 56</p> <p>الخدمات عبر الإنترنت، 52</p> <p>الدعم الفني وخدمة العملاء، 52</p> <p>DellConnect</p> <p>ذ</p> <p>الذاكرة</p> <p>استكشاف الأخطاء وإصلاحها، 33</p> <p>ر</p> <p>رمز الخدمة السريعة، 47</p>
--	--

- الإنترنت
 - الاتصال، 16
 - الاتصال بشركة Dell، 51, 56
 - الاتصال
 - الإنترنت، 16
 - اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA)، 49
 - استكشاف الأخطاء وإصلاحها، 31, 49
 - الذاكرة، 33
 - البرامج، 33–35
 - الطاقة، 32
 - شاشة الزرقاء، 34
 - الكمبيوتر لا يستجيب، 33
 - 36، Dell Diagnostics
 - تلميحات، 31
 - تعطل البرنامج، 33
 - حالات مصباح الطاقة، 32
 - ب**
 - البحث عن المعلومات، 47
 - برامج التشغيل، 39
- برامح التشغيل والأدوات المساعدة، 48
- إعادة تثبيت، 39
- العودة إلى الإصدار السابق، 39
- تعريف، 39
- البرامج
- إعادة تثبيت، 39
- التحديثات، 35
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها، 34–35
- برنامج نظام الكمبيوتر المحمول، 48
- البطارية
- إزالة، 11
- البنود والشروط، 49
- ت**
- التحديثات
- البرامج والأجهزة، 35
- تشخيصات
- 36، Dell
- ال搊وصيل

فهرس

W

Windows XP

معالج نقل الملفات والإعدادات، 18

أ

أرقام الهاتف، 56

أزرار عصا التوجيه/لوحة المس
الوصف، 7–6

إعادة التثبيت

البرامج، 39

برامج التشغيل والأدوات المساعدة، 39

الإعداد

الإعداد السريع، 13

الكمبيوتر، 13

D

Dell Diagnostics

بدء التشغيل من وسانط برامج التشغيل والأدوات
المساعدة، 37

بدء التشغيل من محرك الأقراص الثابت، 36

36، Dell Diagnostics

Dell

الأداة المساعدة للدعم، 35

تحديثات البرامج، 35

خدمة التحديث الفني، 35

52، DellConnect

الاتصال بشركة Dell



ملاحظة: إذا لم يكن لديك اتصال نشط بالإنترنت، يمكنك العثور على معلومات الاتصال على فاتورة الشراء الخاصة بك أو استمار التغليف أو الفاتورة أو بيان منتج Dell.

توفر Dell خيارات خدمة ودعم مختلفة تعتمد على الهاتف والإنترنت. يختلف توافر هذه الخيارات باختلاف الدولة والمنتج وقد لا تتوافر بعض الخدمات في منطقتك. للاتصال بشركة Dell للوصول لقسم المبيعات أو الدعم الفني أو خدمة العملاء:

- 1 قم بزيارة support.dell.com وقم بتحديد الدولة أو المنطقة الخاصة بك في القائمة المنسدلة **Choose A** (اختر دولة/منطقة) في أسفل **Country/Region** (الصفحة).
- 2 انقر فوق **Contact Us** (الاتصال بنا) على الجانب الأيسر من الصفحة وقم بتحديد الخدمة أو رابط الدعم الملاين وفقاً لاحتياجك.
- 3 اختر وسيلة الاتصال بشركة Dell التي تلائمك.

قائمة تدقيق التشخيص

الاسم:

التاريخ:

العنوان:

رقم الهاتف:

علامة الخدمة (شريط الرموز الموجود على الجزء الخلفي أو السفلي من الكمبيوتر):

رمز الخدمة السريعة:

رقم تخوين المواد المرتجعة (إذا كان مزوداً من فني دعم Dell):

نظام التشغيل والإصدار:

الأجهزة:

بطاقات التمديد:

هل أنت متصل بشبكة؟ نعم لا

الشبكة والإصدار ومحول الشبكة:

البرامج والإصدارات:

انظر وثائق نظام التشغيل الخاص بك لتحديد محتويات ملفات بدء تشغيل النظام. إذا كان الكمبيوتر متصلة بطابعة، فقم بطباعة كل ملف. أو قم

بتسجيل محتويات كل ملف قبل الاتصال بشركة Dell.

رسالة خطأ أو كود إشارة صوتية أو كود تشخيصي:

وصف المشكلة وإجراءات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي قمت بتنفيذها:

مشكلات خاصة بطلبك

فعالية. قد تتم أيضًا مطالبتك بتقديم علامة الخدمة الخاصة بك (توجد على الجزء الخلفي أو السفلي من جهاز الكمبيوتر لديك).

تذكر أن تملاً قائمة تدقيق التشخيص (انظر "قائمة تدقيق التشخيص" في الصفحة 55) إذا أمكن، قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل الاتصال بشركتك Dell للحصول على المساعدة واتصل من هاتف قريب من الجهاز. قد يطلب منك كتابة بعض الأوامر على لوحة المفاتيح ووضع معلومات مفصلة أثناء العمليات أو محاولة اتخاذ خطوات أخرى لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والتي لا يمكن إجراؤها إلا على الكمبيوتر ذاته.تأكد من توافق وثائق جهاز الكمبيوتر.

تنبيه: قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر، اتبع إرشادات الأمان الموجودة في الوثائق الواردة مع الكمبيوتر.



إذا كان لديك أيّة مشكلة بشأن طلبك، مثل أجزاء مفقودة أو أجزاء خطأ أو فاتورة غير صحيحة، فاتصل بشركتك Dell للحصول على مساعدة العملاء. يجب أن تكون الفاتورة أو استماراة التغليف في متداول يديك عند الاتصال. للتعرف على رقم الهاتف الذي يمكنك الاتصال به من منطقتك، انظر "الاتصال بشركتك Dell" في الصفحة 56.

معلومات المنتج

إذا كنت في حاجة لمعلومات حول المنتجات الإضافية المتاحة من Dell، أو إذا كنت ترغب في إرسال طلب، فقم بزيارة موقع Dell عبر الإنترنت على www.dell.com. للتعرف على رقم الهاتف الذي يمكنك الاتصال به من منطقتك أو للتحديث إلى مسؤولة البيعات، انظر "الاتصال بشركتك Dell" في الصفحة 56.

قبل الاتصال

ملاحظة: يجب أن يكون رمز الخدمة السريعة جاهزاً لديك عندما تقوم بالاتصال. يساعد هذا الرمز نظام هاتف الدعم المؤتمت من Dell على توجيهه اتصالك بصورة أكثر



خدمة AutoTech

توفر خدمة دعم Dell المؤتمتة—AutoTech—إجابات مسجلة للأسئلة الأكثر تداولاً بين عملاء Dell حول أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر من نوع سطح المكتب الخاصة بهم. عندما تتصل بخدمة AutoTech، استخدم هاتف مزود بخدمة الطنين باللمس لتحديد الموضوعات المتفقة مع أسلئتك. للتعرف على رقم الهاتف الذي يمكنك الاتصال به من منطقتك، انظر "الاتصال بشركة Dell" في الصفحة 56.

خدمة حالة الطلب المؤتمتة

للتحقق من حالة أي من منتجات Dell التي طلبتها، يمكنك زيارة الموقع support.dell.com، أو يمكنك الاتصال بخدمة حالة الطلب المؤتمتة. تظهر رسالة مسجلة تطالبك بالمعلومات اللازمة لتحديد مكان الطلب الخاص بك وتقديم تقرير بشأنه. للتعرف على رقم الهاتف الذي يمكنك الاتصال به من منطقتك، انظر "الاتصال بشركة Dell" في الصفحة 56.

• عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بدعم Dell:

mobile_support@us.dell.com

support@us.dell.com

(البرازيل) suporte@dell.com

(دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي فقط) la-techsupport@dell.com

(دول آسيا/المحيط الهادى فقط) apsupport@dell.com

• عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بتسويق ومبيعات Dell:

(دول آسيا/المحيط الهادى فقط) apsupport@dell.com

(كندا فقط) com.sales_canada@dell

• بروتوكول نقل الملفات مجهول (FTP):

- قم بتسجيل الدخول كمستخدم مجهول واستخدم عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك ككلمة مرور ftp.dell.com

الخدمات عبر الإنترنت

يمكنك التعرف على منتجات Dell والخدمات التي تقدمها على موقع الويب التالية:

www.dell.com

(دول آسيا/المحيط الهادئ فقط) www.dell.com/ap

(اليابان فقط) www.dell.com/jp

(أوروبا فقط) www.euro.dell.com

(دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي) www.dell.com/la

(كندا فقط) www.dell.ca

يمكنك الوصول إلى دعم Dell من خلال الموقع وعنوان البريد الإلكتروني التالية:

موقع الويب الخاصة بدعم Dell: support.dell.com

(اليابان فقط) support.jp.dell.com

(أوروبا فقط) support.euro.dell.com

للحصول على ارشادات حول استخدام Dell Support (دعم Dell)، انظر "الدعم الفني وخدمة العملاء" في الصفحة 52.

 ملاحظة: قد لا تتوافق بعض الخدمات التالية دائمًا في جميع الأماكن خارج الولايات المتحدة. اتصل بممثل Dell المحلي للحصول على معلومات حول الإقامة.

الدعم الفني وخدمة العملاء

توفر خدمة دعم Dell للإجابة عن استفساراتك حول أجهزة Dell™. يستخدم فريق العمل بالدعم لدينا برامج تشخيصية تعتمد على الكمبيوتر لتوفير إجابات سريعة ودقيقة.

للاتصال بخدمة دعم Dell، انظر "قبل الاتصال" في الصفحة 54، ثم انظر معلومات الاتصال الخاصة بمنطقتك أو انتقل إلى الموقع support.dell.com

الحصول على التعليمات

الحصول على المساعدة



تنبيه: إذا أردت إزالة غطاء الكمبيوتر، فقم أولاً بفصل كابلات طاقة الكمبيوتر والمودم من كافة مأخذ التيار الكهربائي. اتبع إرشادات الأمان الواردة مع الكمبيوتر.

إذا كنت تواجه مشكلة بجهاز الكمبيوتر لديك، فيمكنك استكمال الخطوات التالية لتشخيص واستكشاف المشكلة وإصلاحها:

1 انظر "لمحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها" في الصفحة 31 للتعرف على المعلومات والإجراءات التي تتعلق بالمشكلة التي تواجهها في الكمبيوتر.

2 انظر "Dell Diagnostics" في الصفحة 36 للتعرف على الإجراءات الخاصة بكيفية تشغيل Dell Diagnostics.

3 قم بملء "قائمة تدقيق التشخيص" في الصفحة 55.
4 استخدم مجموعة برامج Dell الشاملة للخدمات الفورية المتاحة على موقع دعم Dell (support.dell.com)

للحصول على تعليمات حول إجراءات التثبيت واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. انظر "الخدمات عبر الإنترنت" في الصفحة 52 للحصول على قائمة أكثر شمولاً لدعم Dell عبر الإنترنت.

5 إذا لم يتم حل المشكلة باتباع الخطوات السابقة، فانظر "الاتصال بشركة Dell" في الصفحة 56.



ملاحظة: اتصل بدعم Dell من هاتف قريب من جهاز الكمبيوتر حتى يمكن فريق الدعم من مساعدتك بأية إجراءات ضرورية.

ملاحظة: قد لا يتوافق نظام رمز الخدمة السريعة من Dell في جميع الدول.



عند مطالبتك من قبل نظام هاتف Dell المؤتمت، أدخل رمز الخدمة السريعة لتوجيه المكالمة مباشرةً إلى مسؤول الدعم المناسب. إذا لم يكن لديك رمز الخدمة السريعة، فقم بفتح مجلد Dell Accessories (ملحقات Dell)، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز Express Service Code (رمز الخدمة السريعة)، واتبع التوجيهات.

المحتويات	المستند/الوسائط/الملصق
• يوفر مفتاح منتج نظام التشغيل الخاص بك.	<p>ملصق ترخيص Microsoft® Windows</p> <p>يوجد ترخيص Microsoft Windows الخاص بك على الكمبيوتر.</p>

المحتويات	المستند/ الوسانط/ الملصق
<ul style="list-style-type: none">• معلومات الضمان• بنود وشروط البيع (الولايات المتحدة وكندا) من المعلومات التنظيمية، انظر الصفحة الرئيسية للتوافق التنظيمي• إرشادات الأمان• المعلومات التنظيمية• معلوماتاً لهندسة البشرية• اتفاقية ترخيص المستخدم	<p>وثائق الأمان والوثائق التنظيمية والضمان والدعم قد يرد هذا النوع من المعلومات مع الكمبيوتر الخاص بك. للمزيد على الموقع التالي: www.dell.com .www.dell.com/regulatory_compliance</p>
<ul style="list-style-type: none">• كيفية إزالة واستبدال الأجزاء• كيفية تهيئه إعدادات النظام• كيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات	<p>دليل الخدمة يمكن العثور على دليل الخدمة الخاص بالكمبيوتر لديك على support.dell.com</p>
<ul style="list-style-type: none">• حول نظام التشغيل الخاص بك• استخدام الأجهزة وصيانتها• فهم تقنيات مثل RAID والإنترن特 وتقنية Bluetooth® اللاسلكية والبريد الإلكتروني والعمل على الشبكات وغيرها.	<p>دليل Dell Technology يتوافر دليل Dell Technology على support.dell.com</p>

المستند/الوسائط/الملصق	المحتويات
وسائط Drivers and Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة)	<ul style="list-style-type: none"> • برنامج تشخيصي للكمبيوتر الخاص بك • برنامج تشغيل للكمبيوتر الخاص بك • يمكن العثور على تحديثات برامج التشغيل والوثائق على support.dell.com • برنامج نظام الكمبيوتر المحمول (NSS) • الملفات التمهيدية <p>ملاحظة: قد تكون الملفات التمهيدية مضمنة في الوسائط لديك لتوفير آخر التحديثات الخاصة بالتغييرات الفنية على الكمبيوتر الخاص بك أو المادة المرجعية الفنية المتقدمة للفنين أو المستخدمين ذوي الخبرة.</p>
وسائط نظام التشغيل	<p>إعادة تثبيت نظام التشغيل الخاص بك</p> <p>وسائط نظام التشغيل عبارة عن قرص مضغوط أو قرص DVD قد يكون وارداً مع الكمبيوتر الخاص بك.</p>

البحث عن المعلومات

ملاحظة: قد يتم شحن معلومات إضافية مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



ملاحظة: قد تكون بعض الميزات أو الوسائط اختيارية وقد لا يتم إرفاقها مع الكمبيوتر الخاص بك عند شحنه. قد لا تتوافر بعض الميزات أو الوسائط في دول معينة.



المحتويات	المستند/الوسائط/الملصق
<ul style="list-style-type: none">استخدم علامة الخدمة لتعريف الكمبيوتر الخاص بك على support.dell.com أو عند الاتصال بالدعم الفني.أدخل رمز الخدمة السريعة لتوجيهك مكالمتك عند الاتصال بالدعم. <p>ملاحظة: توجد علامة الخدمة/رمز الخدمة السريعة على الكمبيوتر الخاص بك.</p>	<p>علامة الخدمة/رمز الخدمة السريعة توجد كل من علامة الخدمة/رمز الخدمة السريعة على الكمبيوتر الخاص بك.</p>

- 5 عند ظهور قائمة جهاز التمهيد، قم بتبيين **CD/DVD/CD-RW Drive** (محرك أقراص CD/DVD/CD-RW) ثم اضغط على <Enter>.
- 6 اضغط على أي مفتاح من أجل **Boot from CD-ROM** (التمهيد من القرص المضغوط) واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإتمام عملية التثبيت.



إعادة تثبيت نظام التشغيل Windows

قد تستغرق عملية إعادة التثبيت من ساعة إلى ساعتين حتى تكتمل.
بعد إعادة تثبيت نظام التشغيل، يجب عليك أيضاً إعادة تثبيت برامج
تشغيل الأجهزة وبرنامج الحماية من الفيروسات والبرامج الأخرى.

- 1 قم بحفظ وإغلاق أي ملفات مفتوحة، وإنهاء أية برامج مفتوحة.
- 2 أدخل وسانط نظام التشغيل.
- 3 إذا ظهرت الرسالة Install Windows (تثبيت Windows)، انقر فوق **Exit** (إنهاء).
- 4 قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر.

عند ظهور شعار DELL اضغط على <0> على الفور.

ملاحظة: إذا انتظرت طويلاً وظهر شعار نظام التشغيل، فواصل الانتظار حتى ترى سطح مكتب Microsoft® Windows®, ثم قم بيقاف تشغيل الكمبيوتر وإعادة المحاولة.



ملاحظة: تغير الخطوات التالية تتبع التمهيد لمرة واحدة فقط. في المرة التالية التي تقوم فيها بتشغيل الكمبيوتر، يتم تمهيد وفقاً للأجهزة المحددة في برنامج إعداد النظام.



إشعار: قبل القيام بالتثبيت، قم بعمل نسخ احتياطية لجميع ملفات البيانات الموجودة على محرك الأقراص الثابت.
لقيام بالتهيئة التقليدية لمحرك الأقراص الثابت، سيكون محرك الأقراص الثابت الأساسي هو أول محرك أقراص يكتشف الكمبيوتر.

لإعادة تثبيت Windows، أنت بحاجة إلى وسانط نظام التشغيل Drivers and Utilities™ وسانط Dell™ (برامج التشغيل والأدوات المساعدة) من Dell.



ملاحظة: تشمل وسانط Drivers and Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة) من Dell على برامج التشغيل التي تم تثبيتها أثناء تجميع الكمبيوتر. استخدم وسانط Drivers and Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة) من Dell لتحميل أي برنامج تشغيل مطلوبة. وفقاً للمنطقة التي قمت بطلب الكمبيوتر منها أو ما إذا كنت قد طلبت الوسانط، فقد لا يتم شحن وسانط Drivers and Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة) ووسانط نظام التشغيل من Dell مع الكمبيوتر الخاص بك.

لا تقوم بتبديل أو فتح أو حذف أية ملفات أو برامج حتى يتم الانتهاء من استعادة النظام.

- 1 انقر فوق **Start** (ابداً) ← **All Programs** (كل البرامج) ← **Accessories** (الملحقات) ← **System Tools** (أدوات النظام) ← **System** (النظام) ← **Restore** (استعادة النظام).
- 2 انقر فوق **Undo my last restoration** (التراجع عن آخر استعادة) ثم انقر فوق **Next** (التالي).

استخدام وسائط نظام التشغيل

قبل البدء

إذا كنت تفك في إعادة تثبيت نظام التشغيل Windows لتصحيح مشكلة ببرنامج تشغيل تم تثبيته حديثاً، فحاول أولاً استخدام أداة **Windows Device Driver Rollback** (استعادة برنامج تشغيل الجهاز من Windows). انظر "العودة إلى الإصدار السابق من برنامج تشغيل الجهاز" في الصفحة 39. إذا لم يحل **Device Driver Rollback** (استعادة برنامج تشغيل الجهاز) المشكلة، فاستخدم **System Restore** (استعادة النظام) من Microsoft Windows لإعادة نظام التشغيل إلى حالة التشغيل التي كان عليها قبل أن يتم تثبيت برنامج التشغيل الجديد للجهاز. انظر "استخدام استعادة نظام التشغيل" في الصفحة 42.

ملاحظة: قم بضبط كمبيوتر Dell™ على عرض Windows Classic (الكلاسيكي)

- 1 اندر استعادة النظام
انقر فوق **Start** (ابداً) ← **All Programs** (كل البرامج) ← **Accessories** (الملحقات) ← **System Tools** (أدوات النظام) ← **System** (النظام) ← **Restore** (استعادة النظام).
- 2 انقر فوق **Restore my computer to an earlier time** (استعادة الكمبيوتر إلى وقت سابق) أو **Create a restore point** (إنشاء نقطة استعادة).
- 3 انقر فوق **Next** (التالي) واتبع باقي المطالبات التي تظهر على الشاشة.

إذا لم تحل **System Restore** (استعادة النظام) المشكلة، فيمكنك التراجع عن آخر عملية استعادة للنظام. (انظر "الرجوع إلى آخر استعادة للنظام" في الصفحة 43).

الرجوع إلى آخر استعادة للنظام

إشعار: قبل التراجع عن آخر استعادة للنظام، قم بحفظ وإغلاق جميع الملفات المفتوحة وإنهاء أي برامج مفتوحة.

البيانات الموجودة على محرك الأقراص الثابت. استخدم الوسانط فقط إذا لم تحل System Restore (استعادة النظام) مشكلة نظام التشغيل الخاص بك.

استخراج استعادة نظام التشغيل Microsoft® Windows®

توفر أنظمة تشغيل Windows خيار System Restore (استعادة النظام) والذي يتيح لك إعادة جهاز الكمبيوتر إلى حالة التشغيل السابقة (دون التأثير على ملفات البيانات)، وذلك إذا أدت أية تغييرات تم إجراؤها على الأجهزة أو البرامج أو إعدادات النظام الأخرى إلى ترك الكمبيوتر في حالة تشغيل غير مرغوب فيها. وسيكون من الممكن عكس أية تغييرات يقوم خيار System Restore (استعادة النظام) بتطبيقها على الكمبيوتر.

إشعار: قم بعمل نسخ احتياطية من ملفات البيانات الخاصة بك بشكل منظم. لا يرافق خيار System Restore (استعادة النظام) ملفات البيانات الخاصة بك ولا يستردتها.



ملاحظة: تمت كتابة الإجراءات المذكورة في هذا المستند للعرض الافتراضي في Windows، لذلك قد لا تتطابق إذا قمت بضبط كمبيوتر Dell™ على عرض Windows Classic (الكلاسيكي).



انقر فوق **Install from a list or specific location (Advanced)** (الثبيت من قائمة أو مكان محدد (متقدم)) ← (التالي).

انقر فوق **Browse** (استعراض) واستعرض إلى المكان الذي قمت فيه مسبقاً بنسخ ملفات برنامج التشغيل.

عند ظهور اسم برنامج التشغيل المناسب، انقر فوق اسم برنامج التشغيل ← **OK** (موافق) ← (التالي).

انقر فوق **Finish** (إنهاء) وأعد تشغيل الكمبيوتر.

استعادة نظام التشغيل

يمكنك استعادة نظام التشغيل الخاص بك بالوسائل التالية:

- تعمل أداة Microsoft Windows System Restore (استعادة نظام Windows) على استعادة الكمبيوتر إلى حالة تشغيل سابقة دون التأثير على ملفات البيانات. استخدم System Restore (استعادة النظام) كأول حل لاستعادة نظام التشغيل الخاص بك والاحتفاظ بملفات البيانات.

- إذا تسللت وسانط نظام التشغيل مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فيمكنك استخدامها لاستعادة نظام التشغيل. ومع ذلك، يؤدي استخدام وسانط نظام التشغيل أيضاً إلى حذف كافة

6 انقر فوق برنامج التشغيل الذي تريده إعادة تثبيته واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

إذا لم يتم إدراج برنامج تشغيل معين، فهذا يعني أن برنامج التشغيل هذا ليس مطلوباً من نظام التشغيل لديك.

إعادة تثبيت برامج التشغيل يدوياً

بعد استخراج ملفات برنامج التشغيل إلى محرك الأقراص الثابت كما هو موضح في القسم السابق:

- 1 انقر فوق Start (ابداً) ← My Computer (جهاز الكمبيوتر) ← Properties (خصائص) ← Device Manager (الأجهزة) ← Hardware (الأجهزة). (مدير الأجهزة).

انقر نفراً مزدوجاً فوق نوع الجهاز الذي تقوم بتنشيط

برنامجه التشغيل له (على سبيل المثال، Audio (الصوت) أو Video (الفيديو)).

انقر نفراً مزدوجاً فوق اسم الجهاز الذي تقوم بتنشيط برنامج التشغيل له.

انقر فوق علامة التبويب Driver (برنامج التشغيل) ← Update Driver (تحديث برنامج التشغيل).

5 من شاشة Welcome Dell System Owner

(الترحيب بمالك نظام Dell)، انقر فوق Next (التالي).



ملاحظة: يعرض برنامج

Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة)

برامج التشغيل الخاصة بالأجهزة التي ترد مثبتة في الكمبيوتر فقط. إذا قمت بتركيب أجهزة إضافية، فقد لا تظهر برنامج تشغيل الأجهزة الجديدة. إذا لم تظهر برنامج التشغيل هذه، فقم

Drivers and Utilities

(برامج التشغيل والأدوات المساعدة). للحصول على معلومات حول برنامج التشغيل، انظر الوثائق التي ترد مع الجهاز.

6 تظهر رسالة تشير إلى اكتشاف وسانط

Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة) أجهزة في الكمبيوتر الخاص بك.

يتم عرض برنامج التشغيل التي يستخدمها الكمبيوتر تلقائياً في

My Drivers—The ResourceCD has identified these components in your system

(برامج التشغيل الخاصة بي- تعرف ResourceCD على هذه المكونات في النظام الخاص بك).

المساعدة)، فانتقل إلى الخطوة 2. إذا لم تكون المرة الأولى، فانتقل إلى الخطوة 5.

2 اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة عند بدء تشغيل برنامج تثبيت وسانط *Drivers and Utilities* (برامج التشغيل والأدوات المساعدة).



ملاحظة: في أغلب الحالات، يبدأ برنامج *Drivers and Utilities* والأدوات المساعدة (تلانيا). إذا لم يبدأ تلقائياً، فقم ببدء *Windows Explorer* وانقر فوق دليل محرك الوسانط لعرض محتويات الوسانط، ثم انقر نفراً مزدوجاً فوق الملف **autorcd.exe**.

3 عند ظهور إطار **InstallShield Wizard**

تم استكمال معالج **Complete** بازالة وسانط *Drivers and Utilities* والأدوات المساعدة) وانقر فوق **Finish** (نهاية) لإعادة تشغيل الكمبيوتر.

4 عند ظهور سطح مكتب Windows، أعد إدخال وسانط *Drivers and Utilities* (برامج التشغيل والأدوات المساعدة).

3 انقر فوق علامة التبويب **Drivers** (برامج التشغيل) ← (استعادة برنامج التشغيل).

إذا لم يقم Device Driver Rollback (استعادة برنامج التشغيل السابق للجهاز) بحل المشكلة، فاستخدم System Restore (استعادة النظام) (انظر "استعادة نظام التشغيل" في الصفحة 42 للعودة بالكمبيوتر إلى حالة التشغيل السابقة لتنشيط برنامج التشغيل الجديد.

استخدام وسانط برامج التشغيل والأدوات المساعدة

إذا لم يؤدي استخدام Device Driver Rollback (استعادة برنامج التشغيل السابق للجهاز) أو System Restore (استعادة النظام) (انظر "استعادة نظام التشغيل" في الصفحة 42) إلى حل المشكلة، فقم بإعادة تثبيت برنامج التشغيل من وسانط *Drivers and Utilities*

1 أثناء عرض سطح مكتب Windows، قم بابراج وسانط *Drivers and Utilities* (برامج التشغيل والأدوات المساعدة).

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها وسانط *Drivers and Utilities* (برامج التشغيل والأدوات المساعدة).

إعادة تثبيت البرامج

برامج التشغيل

تعريف برامج التشغيل

إذا واجهت مشكلة في أي جهاز، فقم بتحديد ما إذا كان برنامج التشغيل هو مصدر المشكلة أم لا، وإذا لزم الأمر، قم بتحديث برنامج التشغيل.

1 انقر فوق **Start** (ابدا) ← **Control Panel** (لوحة التحكم) ← **System** (النظام).

2 في إطار **System Properties** (خصائص النظام)، انقر فوق علامة التبويب **Hardware** (الأجهزة)، وانقر فوق **Device Manager** (مدير الأجهزة).

قم بالتمرير لأسفل في قائمة الأجهزة للتحقق مما إذا كان هناك أي جهاز مميز بعلامة تعجب (دائرة صفراء بها علامة [!!]) على رمز الجهاز.

إذا ظهرت علامة تعجب إلى جانب اسم الجهاز، فقد تحتاج إلى إعادة تثبيت برنامج التشغيل أو تثبيت برنامج تشغيل جديد (انظر "إعادة تثبيت برامج التشغيل والأدوات المساعدة" في الصفحة (39)).

إعادة تثبيت برامج التشغيل والأدوات المساعدة

إشعار: يوفر كل من موقع دعم Dell على الإنترنت على



Drivers and support.dell.com ووسائل

Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة)، برامج تشغيل معتمدة لأجهزة كمبيوتر™ Dell. قد لا يعمل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بشكل صحيح إذا قمت بتنصيب برامج تشغيل تم الحصول عليها من مصادر أخرى.

العودة إلى الإصدار السابق من برنامج تشغيل الجهاز

1 انقر فوق **Start** (ابدا) ← **My Computer** (جهاز الكمبيوتر) ← **Properties** (خصائص) ←

Device Manager (الأجهزة) ← **Hardware** (الأجهزة) ← (مدير الأجهزة).

2 انقر بزر الماوس الأيمن فوق الجهاز الذي تم تثبيت برنامج التشغيل الجديد له وانقر فوق **Properties** (خصائص).

 **ملاحظة:** تغير الخطوات التالية تتبع التمهيد لمرة واحدة فقط. في المرة التالية التي تقوم فيها بتشغيل الكمبيوتر، يتم تشغيله وفقاً للأجهزة المحددة في برنامج إعداد النظام.

عند ظهور قائمة جهاز التمهيد، قم بتمييز **CD/DVD/CD-RW**.
 واضغط على <Enter>. 3

حدد الخيار **Boot from CD-ROM** (التمهيد من محرك الأقراص المضغوطة) من القائمة التي تظهر.
 واضغط على <Enter>. 4

اكتب 1 لبدء قائمة القرص المضغوط واضغط على <Enter>.
 للتابعة. 5

Run the 32 Bit Dell Diagnostics 6
حدد **Dell Diagnostics** (تشغيل Dell Diagnostics 32 بت) من القائمة المرقمة. إذا ظهر في القائمة إصدارات متعددة، حدد الإصدار الذي يتاسب مع الكمبيوتر الخاص بك.

عند ظهور القائمة الرئيسية لـ **Dell Diagnostics**،
حدد الاختبار الذي تريده تشغيله واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. 7

تشغيل **Dell Diagnostics** من وسانط برامج التشغيل والأدوات المساعدة من **Dell**

 **ملاحظة:** تعتبر وسانط **Drivers and Utilities** (برامج التشغيل والأدوات المساعدة) اختيارية وقد لا يتم شحنها مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ملاحظة: قد يشتمل الكمبيوتر الخاص بك أو لا يشتمل على محرك أقراص ضوئية. استخدم محرك أقراص ضوئية خارجي أو أي جهاز تخزين خارجي للقيام بالإجراءات الخاصة بالوسانط.

أدخل وسانط **Drivers and Utilities** (برامج التشغيل والأدوات المساعدة). 1

قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر ثم إعادة تشغيله. 2

عند ظهور شعار DELL اضغط على <0> على الفور.

 **ملاحظة:** إذا انتظرت طويلاً وظهر شعار نظام التشغيل، فواصل الانتظار حتى ترى سطح مكتب **Microsoft® Windows®**، وقم بعد ذلك بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وإعادة المحاولة.



ملاحظة: إذا لم تكن Dell Support Utility (الأداة المساعدة لدعم Dell) متاحة من قائمة Start (ابداً)، انقل إلى support.dell.com وقم بتنزيل البرنامج.

للحصول على المزيد من المعلومات حول Dell Support Utility (الأداة المساعدة لدعم Dell)، انقر فوق علامة الاستفهام (?) الموجودة أعلى شاشة Dell™ Support (دعم Dell).

Dell Diagnostics



تنبيه: قبل الشروع في أي إجراء من الإجراءات الموضحة في هذا القسم، قم بقراءة إرشادات الأمان الواردة مع الكمبيوتر الخاص بك. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات انظر www.dell.com/regulatory_compliance.

بدء تشغيل Dell Diagnostics من محرك الأقراص الثابت الخاص بك

- 3 عند ظهور شعار DELL™، اضغط على <0> على الفور. حدد **Diagnostics** (تشخيصات) من قائمة **Start** (ابداً) ثم اضغط على <Enter>.
 - 4 ملاحظة: إذا انتظرت طويلاً وظهر شعار نظام التشغيل، فواصل الانتظار حتى ترى سطح مكتبة Microsoft® Windows®, ثم قم بيقاف تشغيل الكمبيوتر وإعادة المحاولة.
- ملاحظة:** إذا ظهرت رسالة تعلمك بتغدر العثور على قسم أداة التشخيص، فقم بتشغيل Dell Drivers and Diagnostics من وسانط Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة).
- اضغط على أي مفتاح لبدء تشغيل Dell Diagnostics من قسم أداة التشخيص المساعدة على محرك الأقراص الثابت الخاص بك، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

- 1 تأكد من توصيل الكمبيوتر بمأخذ كهربائي يعمل بكفاءة.
- 2 قم بتشغيل (أو إعادة تشغيل) الكمبيوتر.

Dell Technical Update (التحديث الفني من Dell)، انتقل إلى support.dell.com/technicalupdate

الأداة المساعدة لدعم Dell

توفر Dell Support Utility (الأداة المساعدة لدعم Dell) معلومات دعم ذاتية وتحديثات البرامج وعمليات المسح الصحية الخاصة ببيئة معالجة الكمبيوتر. يمكنك الوصول إلى Dell Support Utility (الأداة المساعدة لدعم Dell) من رمز موجود على شريط المهام أو من قائمة Start (ابداً).

في حالة عدم ظهور رمز Dell Support (دعم Dell) في شريط المهام:

1 انقر فوق Start (ابداً) ← All Programs (كل البرامج) ← Dell Support (دعم Dell) ← Dell Support Settings (إعدادات دعم Dell).

2 تأكد من تحديد الخيار Show icon on the taskbar (عرض الرمز على شريط المهام).

مشاكل البرامج الأخرى

انظر وثائق البرنامج أو اتصل بالجهة المصنعة للبرنامج، للحصول على المعلومات الخاصة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها —

- تأكد من توافق البرنامج مع نظام التشغيل المثبت على الكمبيوتر الخاص بك.
- تأكد من إيفاء الكمبيوتر الخاص بك بالحد الأدنى من متطلبات الأجهزة الازمة لتشغيل البرنامج. انظر وثائق البرنامج للحصول على المعلومات.
- تأكد من تثبيت البرنامج وتهيئته بشكل صحيح.
- تحقق من عدم تعارض برامج تشغيل الأجهزة مع البرنامج.
- إذا لزم الأمر، قم بإلغاء تثبيت البرنامج وإعادة تثبيته مرة أخرى.

خدمة التحديث الفني من Dell

توفر خدمة Dell Technical Update (التحديث الفني من Dell)، إعلاماً وصفينا عن طريق البريد الإلكتروني، بتحديثات البرامج والأجهزة الخاصة بجهاز الكمبيوتر. للتسجيل في خدمة

تم تصميم البرنامج ليتوافق مع نظام تشغيل
Microsoft® Windows® سابق

تشغيل PROGRAM COMPATIBILITY WIZARD (معالج توافق البرامج) —

يقوم Program Compatibility Wizard (معالج توافق البرامج) بتهيئة أي برنامج حتى يعمل في بيئه مماثله لبيئات أنظمة تشغيل بخلاف XP.

- 1 انقر فوق Start (ابداً) ← All Programs (كل البرامج) ← Accessories (الملحقات) ← Program Compatibility Wizard (معالج توافق البرامج) ← Next (التالي).
- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

ظهور شاشة زرقاء ثابتة

قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر — إذا لم تتمكن من الحصول على استجابة بالضغط على مفتاح في لوحة المفاتيح أو تحريك الماوس، فاضغط مع الاستمرار على زر التشغيل من 8 إلى 10 ثوان على الأقل (حتى يتوقف الكمبيوتر عن التشغيل)، ثم أعد تشغيل الكمبيوتر.

الكمبيوتر لا يبدأ التشغيل

تأكد من اتصال كابل الطاقة بالكمبيوتر وبماخذ التيار الكهربائي باحکام

توقف أحد البرامج عن الاستجابة قم بإنهاه البرنامج —

- 1 اضغط على <Esc><Shift><Ctrl> في نفس الوقت للوصول إلى Task Manager (مدير المهام) وانقر فوق علامة التبويب Applications (تطبيقات).
- 2 انقر لتحديد البرنامج الذي لم يعد يستجيب وانقر فوق End Task (إنهاء المهمة).

تعطل أحد البرامج بشكل متكرر

ملاحظة: تشمل العديد من البرامج على إرشادات للتنشيط في الوثائق الخاصة بها أو على قرص من نوع قرص مضغوطة أو قرص DVD.

التحقق من وثائق البرنامج — إذا لزم الأمر، قم بـإلغاء تثبيت البرنامج وإعادة تثبيته مرة أخرى.



إذا واجهت مشاكل أخرى بالذاكرة —

- أعد تثبيت وحدات الذاكرة للتأكد من اتصال الكمبيوتر لديك بالذاكرة بنجاح.
- تأكد من إتباع إرشادات تركيب الذاكرة.
- تأكد من أن الذاكرة التي تستخدمها مدروسة من الكمبيوتر الخاص بك. للحصول على مزيد من المعلومات حول نوع الذاكرة المدروسة من الكمبيوتر، انظر "المواصفات" في الصفحة 23.
- تشغيل Dell Diagnostics (انظر "Dell Diagnostics" في الصفحة 36).

مشاكل البرامج وعدم الاستجابة للأوامر

ملاحظة: تمت كتابة الإجراءات المذكورة في هذا المستند للعرض الافتراضي في Windows، لذلك قد لا تتطبق إذا قمت بضبط الكمبيوتر Dell على عرض Windows (الكلاسيكي).



مشاكل الذاكرة

- تنبيه: قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر www.dell.com/regulatory_compliance.
- إذا تلقيت رسالة تشير إلى وجود ذاكرة غير كافية —

- قم بحفظ وإغلاق أي ملفات مفتوحة وإنهاء أي برامج مفتوحة لا تستخدمها، وذلك لترى هل عالج هذا الإجراء المشكلة أم لا.
- انظر وثائق البرنامج لمعرفة الحد الأدنى من متطلبات الذاكرة. إذا لزم الأمر، قم بتنبيت ذاكرة إضافية.
- أعد تثبيت وحدات الذاكرة للتأكد من اتصال الكمبيوتر لديك بالذاكرة بنجاح.
- تشغيل Dell Diagnostics (انظر "Dell Diagnostics" في الصفحة 36).



مشكلات الطاقة



تنبيه: قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر www.dell.com/regulatory_compliance

إذا كان مصباح الطاقة مطفأ — الكمبيوتر في وضع إيقاف التشغيل أو لا يتلقى طاقة.

- أعد تثبيت كابل الطاقة في موصل الطاقة على الجانب الخلفي من الكمبيوتر والمأخذ الكهربائي.

- قم بتجاوز شرائح الطاقة وكابلات تمديد الطاقة وغيرها من أجهزة حماية الطاقة للتحقق من أن الكمبيوتر يبدأ التشغيل بشكل صحيح.

- تأكد من توصيل أي شرائح طاقة مستخدمة بأخذ كهربائي ومن أنها قيد التشغيل.

- تأكد من عمل مأخذ التيار الكهربائي وذلك باختباره بجهاز آخر، على سبيل المثال أحد المصايب.

- تأكد من اتصال كابل الطاقة الرئيسي وكابل اللوحة الأمامية بلوحة النظام بشكل محكم.

إذا أضاء مصباح الطاقة بضوء أبيض ثابت والكمبيوتر لا يستجيب —
قد تكون شاشة العرض لا تستجيب. اضغط على زر الطاقة حتى يتوقف الكمبيوتر عن التشغيل ثم قم بتشغيله مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة في الظهور، انظر دليل دعم Dell على الكمبيوتر الخاص بك أو على موقع دعم Dell على support.dell.com

إذا كان مصباح الطاقة يومض باللون الأبيض —
الكمبيوتر في وضع الانتظار. اضغط على أي مفتاح على لوحة المفاتيح أو قم بتحريك الماوس أو اضغط على زر الطاقة لاستئناف التشغيل العادي.
التخلص من التداخل — تتمثل بعض الأسباب المحتملة للتداخل في:

- كابلات تمديد الطاقة ولوحة المفاتيح والماوس
- اتصال العديد من الأجهزة بنفس شريحة الطاقة
- اتصال العديد من شرائح الطاقة بنفس المأخذ الكهربائي

تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- 4 في قائمة **Hardware Troubleshooter** (أداة استكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها)، حدد الخيار الذي يقدم أفضل وصف للمشكلة وانقر فوق **Next** (التالي) لابتعاد باقي خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

تلميحة

- إذا لم يعمل أحد الأجهزة، فتأكد من توصيله بشكل صحيح.
- إذا قمت بإضافة جزء أو إزالته قبل مواجهة المشكلة، فقم بمراجعة إجراءات التثبيت وتأكد من تركيب هذا الجزء بشكل صحيح.
- في حالة ظهور رسالة خطأ على الشاشة، قم بتنوين الرسالة على نحو دقيق. قد تساعد هذه الرسالة مسؤولي الدعم على تشخيص المشكلة (المشكلات) وإصلاحها.
- في حالة ظهور رسالة خطأ في أحد البرامج، انظر وثائق ذلك البرنامج.

تنبيه: قم دائمًا بفصل الكمبيوتر عن مأخذ التيار الكهربائي قبل فتح الغطاء.

استخدام أداة استكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها

لبدء تشغيل أداة استكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها:

- 1 انقر فوق **Start** (ابداً) ← **Help and Support** (التعليمات والدعم).

- 2 اكتب **hardware troubleshooter** (أداة استكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها) في حقل البحث واضغط على <Enter> لبدء البحث.

- 3 في قسم **Fix a Problem** (إصلاح مشكلة)، انقر فوق **Hardware Troubleshooter** (أداة استكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها).



جامعة الكمبيوتر

الحد الأقصى للاصطدام (يُقاس ومحرك القرص الثابت في وضع لارتكاز العمودي وبذنبة نصف جيبية زمنها 2 مللي ثانية):

110 G	أثناء التشغيل
163 G	أثناء التخزين
	الارتفاع (الحد الأقصى):
-15.2 إلى 3048 متر	أثناء التشغيل
-50 إلى 10000 قدم ()	أثناء التخزين
-15.2 إلى 10,668 متر	أثناء التشغيل
-50 إلى 35000 قدم ()	أثناء التخزين
G2 أو أقل كما هو محدد في ISA-S71.04-1985	مستوى المواد الملوثة المحمولة
	جوا

بيانات الكمبيوتر

معدل درجة الحرارة:

أثناء التشغيل	0 إلى 35 درجة مئوية (32 إلى 95 درجة فهرنهايت)
أثناء التخزين	-40 إلى 65 درجة مئوية (-40 إلى 149 درجة فهرنهايت)
الرطوبة النسبية (الحد الأقصى):	90% حتى 10% (بدون تكافف)
أثناء التشغيل	5% إلى 95% (بدون تكافف)
أثناء التخزين	أقصى حد للاهتزاز (باستخدام طيف الاهتزاز العشوائي الذي يحاكي بيئة المستخدم):
أثناء التشغيل	0.66 GRMS
أثناء التخزين	1.3 GRMS

محول التيار المتردد		محول التيار المتردد	
		الأبعاد:	
	30 وات (PI)		30 وات (APD)
الارتفاع	70.0 مم (2.76 بوصة)	الارتفاع	59.2 مم (2.33 بوصة)
العرض	36.0 مم (1.42 بوصة)	العرض	34.0 مم (1.34 بوصة)
العمق	78.0 مم (3.07 بوصة)	العمق	85.0 مم (3.35 بوصة)
الوزن (مع الكابلات)	0.156 كجم (0.34 رطل)	الوزن (مع الكابلات)	0.15 كجم (0.33 رطل)
المواصفات المادية		:	
الارتفاع	27.2 مم إلى 31.7 مم (إلى 1.25 إلى 1.07 بوصة)	الارتفاع	57.0 مم (2.24 بوصة)
العرض	232 مم (9.1 بوصة)	العرض	40.0 مم (1.57 بوصة)
العمق	172 مم (6.80 بوصة)	العمق	80.0 مم (3.15 بوصة)
الوزن (مع بطارية 4 خلايا):		الوزن (مع الكابلات)	0.18 كجم (0.40 رطل)
يمكن التهيئة حتى أقل من	1.07 كجم (2.36 رطل)		

البطارية	البطارية
البطارية الخلوية المصغرة 2032-CR	14.8 فولت تيار مستمر
محول التيار المتردد	4 ساعات (إذا كان الكمبيوتر مطفاء)
جهد الإدخال 100–240 فولت تيار متردد	زمن التشغيل يتناولت زمن تشغيل البطارية وفقاً لظروف التشغيل، وقد يتناقص بصورة ملحوظة في حالات معينة يتم فيها استهلاك الطاقة بشكل كبير. انظر دليل <i>Dell Technology</i> للحصول على المزيد من المعلومات.
تيار الإنصال (الحد الأقصى) 1.0 أمبير	العمر الافتراضي (تقريباً) 300 دورة شحن/إفراج شحن
تردد الإدخال 50–60 هرتز	معدل درجة الحرارة: 0 إلى 35 درجة مئوية (32 إلى 95 درجة فهرنهايت)
تيار الإخراج 1.58 أمبير (الحد الأقصى)	أثناء التشغيل -40 إلى 65 درجة مئوية (-40 إلى 149 درجة فهرنهايت)
طاقة الإخراج 30 وات	أثناء التخزين -40 إلى 149 درجة فهرنهايت
جهد الإخراج المقدر 19.5+-1.0 فولت تيار مستمر	

لوحة اللمس	
مستطيل 32.5 مم (1.28 بوصة)	الارتفاع
الكاميرا	
0.3 ميجا بكسل	البكسل
640x480 على 30 إطار في الثانية	دقة الفيديو
66 درجة	زاوية العرض القطرية
بطارية	
بطارية أيون الليثيوم 4 خلايا	النوع
58.23 مم (2.30 بوصة)	العمق
21.5 مم (0.8 بوصة)	الارتفاع
140.6 مم (5.54 بوصة)	العرض
0.23 كجم (0.5 رطل)	الوزن

شاشة العرض	
عناصر التحكم	يمكن التحكم في السطوح باستخدام مفاتيح اختصار لوحة <i>Dell</i> المفاتيح (انظر دليل Technology للحصول على المزيد من المعلومات).
لوحة المفاتيح	عدد المفاتيح
61 (الولايات المتحدة وكندا)؛ 66 (أوروبا)؛ 68 (اليابان)؛ 62 (كوريا)	61 (الولايات المتحدة وكندا)؛ 66 (أوروبا)؛ 68 (اليابان)؛ 62 (كوريا)
لوحة اللمس	
دقة وضع Y/X (وضع جدول الرسومات)	240 حرف لكل بوصة
الحجم:	
العرض	منطقة بمستشعر نشط 62 مم (2.44 بوصة)

شاشة العرض	الصوت
نوع 8.9 بوصة WSVGA الأبعاد: 129.55 مم (5.1 بوصة)	نوع الصوت صوت عالي الوضوح مزدوج القناة
الارتفاع العرض 213.36 مم (8.2 بوصة)	وحدة التحكم في الصوت تحويل استريو 24 بت (تناظري إلى رقمي ورقمي إلى تناظري)
الحد الأقصى للدقة 1024 x 600 معدل التحديث 60 هرتز	الوصلة الداخلية Intel high-definition audio
زاوية التشغيل 0 درجة (مغلقة) حتى 135 درجة زاويا العرض: +/- 40° (LED)min	الوصلة الخارجية ميكروفون تناظري مدمج وموصل دخل الميكروفون وموصل سماعتي الرأس/مكبرات صوت الاستريو
+15°/-30° (LED) min نسق البكسل 0.2235 مم	مكبر الصوت مكبر صوت 4 أوم مضخم مكبر الصوت الداخلي 0.5 وات للقناة في 4 أوم
	عناصر التحكم في الصوت قوائم البرامج

الاتصالات		التخزين الداخلي	
المنافذ والموصلات		الاتصالات	
ناقل تسلسلي عالمي (USB)	وصلة المودم	SSD (محرك أقراص ثابت) (MLC)	النوع
شبكة اتصال محلية Ethernet	محول الشبكة	8 جيجا بايت	السعة
على لوحة النظام 100/10			
بطاقة WLAN داخلية (Mini-Card) مزرودة بـ WiFi وتقنية bg	لاسلكية	ميكروفون تلاظري مدمج وموصى لل mikrofon وموصل سماعتي الرأس/mikrāt صوت استریو واحد	الصوت
Bluetooth® اللاسلكية			
Intel 945GSE UMA	وحدة التحكم في الفيديو	RJ-45	محول الشبكة
8 ميجابايت من ذكرى النظام	ذاكرة الفيديو	ثلاثة موصلات ذات 4 سnoon متوافقة مع USB 2.0	USB
LVDS	وصلة LCD	موصل ذو 15 فتحة	الفيديو
V.92 56 كيلو USB خارجي	مودم	نوع المودم	

المواصفات



ملاحظة: قد تختلف العروض حسب المنطقة. للمزيد من المعلومات حول تهيئة جهاز الكمبيوتر الخاص بك، انقر فوق **Start** (ابدأ) ← **Help and Support** (التعليمات) وحدد الخيار الذي يتيح لك عرض معلومات حول الكمبيوتر.

المعالج

نوع المعالج Intel® Atom™ N270

كاش 2L 512 كيلو بايت

تردد الناقل الخارجي 533 ميجا هرتز

معلومات الكمبيوتر

مجموعة رقائق النظم Intel 945GSE

عرض نقل البيانات 64 بت

DRAM نوافل مفردة القناة 64 بت

معلومات الكمبيوتر

عرض ناقل عنوان 32 بت
المعالج

1 ميجا بايت EPROM فلاش
32 بت ناقل PCI

الذاكرة

مقبس SODIMM واحد يمكن الوصول إليه من الداخل
موصل وحدة الذاكرة

1 جيجا بايت سعات وحدة الذاكرة

DDR2 800/667/533
SODIMM ميجا هرتز
نوع الذاكرة

ملاحظة: للحصول على إرشادات حول ترقية الذاكرة الخاصة بك، انظر دليل الخدمة على موقع دعم Dell على support.dell.com

- 3 يقرأ المعالج الملفات والإعدادات التي تم تجميعها ويقوم بتطبيقها على الكمبيوتر الجديد.
- 4 عند الانتهاء من تطبيق كل الملفات والإعدادات، تظهر شاشة **Finished** (تم الانتهاء).
- 5 انقر فوق **Finished** (تم الانتهاء) وأعد تشغيل الكمبيوتر الجديد.



ملاحظة: للمزيد من المعلومات حول هذا الإجراء، ابحث في [#154781 عن المستند **support.dell.com**](#)

What Are The Different Methods To Transfer Files From My Old Computer To My New Dell™ Computer Using the Microsoft® Windows® XP Operating System? (ما هي الوسائل المختلفة لنقل الملفات من الكمبيوتر القديم إلى كمبيوتر Dell™ الجديد الذي يعمل بنظام التشغيل Microsoft® Windows® XP).



ملاحظة: قد يتذرع الوصول إلى المستند الموجود في قاعدة معارف Dell™ في بعض الدول.

- | | | |
|--|---|--|
| <p>From screen Select a transfer method (حدد أسلوب النقل)، انقر فوق أسلوب النقل الذي تفضل.</p> <p>What do you want to transfer? (ما الذي تريد نقله؟) حدد العناصر التي تريد نقلها ثم انقر فوق Next (التالي).</p> <p>بعد الانتهاء من نسخ المعلومات، تظهر شاشة Completing the Collection Phase (استكمال مرحلة الجمع).</p> <p>انقر فوق Finish (إنتهاء).</p> <p>لنقل بيانات إلى الكمبيوتر الجديد:</p> <p>Now go to your old computer (انتقل الآن إلى جهاز الكمبيوتر القديم) التي تظهر على الكمبيوتر الجديد، انقر فوق Next (التالي).</p> <p>Where are the files and settings? (أين الملفات والإعدادات؟) حدد الأسلوب الذي تختار لنقل الإعدادات والملفات، ثم انقر فوق Next (التالي). اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.</p> | <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> | <p>من شاشة Select a transfer method (حدد أسلوب النقل)، انقر فوق أسلوب النقل الذي تفضل.</p> <p>من شاشة What do you want to transfer? (ما الذي ت يريد نقله؟) حدد العناصر التي ت يريد نقلها ثم انقر فوق Next (التالي).</p> <p>بعد الانتهاء من نسخ المعلومات، تظهر شاشة Completing the Collection Phase (استكمال مرحلة الجمع).</p> <p>انقر فوق Finish (إنتهاء).</p> <p>لنقل بيانات إلى الكمبيوتر الجديد:</p> <p>من شاشة Now go to your old computer (انتقل الآن إلى جهاز الكمبيوتر القديم) التي تظهر على الكمبيوتر الجديد، انقر فوق Next (التالي).</p> <p>من شاشة Where are the files and settings? (أين الملفات والإعدادات؟) حدد الأسلوب الذي تختار لنقل الإعدادات والملفات، ثم انقر فوق Next (التالي). اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.</p> <p>من شاشة Now go to your old computer (انتقل الآن إلى جهاز الكمبيوتر القديم) التي تظهر على الكمبيوتر الجديد، انقر فوق Next (التالي).</p> <p>في الكمبيوتر القديم، ادخل قرص المعالج، ثم انقر فوق Run ← (ابداً) Start (تشغيل).</p> <p>في حقل Open (فتح) في إطار Run (تشغيل)، استعرض للوصول إلى مسار fastwiz (معالج سريع) (على الوسانط القابلة للإزالة المناسبة) ثم انقر فوق OK (موافق).</p> <p>من شاشة Files and Settings Transfer Wizard (معالج نقل الملفات والإعدادات)، انقر فوق Next (التالي).</p> <p>من شاشة Which computer is this? (أي كمبيوتر هذا؟) انقر فوق Old Computer (الكمبيوتر القديم) ← (التالي).</p> |
|--|---|--|

- System Tools ← Accessories (الملحقات)** ← **Files and Settings** ← **(أدوات النظام)** ← **Transfer Wizard** (معالج نقل الملفات والإعدادات).
- Files and Settings** عند ظهور شاشة ترحيب **Transfer Wizard** (معالج نقل الملفات والإعدادات)، انقر فوق **Next** (التالي).
- من شاشة **Which computer is this?** (أي كمبيوتر هذا؟) انقر فوق **New Computer** (الكمبيوتر الجديد) ← **Next** (التالي).
- من شاشة **Do you have a Windows XP CD?** (هل لديك القرص المضغوط لنظام تشغيل Windows XP?) انقر فوق **I want to create a Wizard Disk in the following drive** (أريد إنشاء قرص معالج في المحرك التالي) ← **Next**.
- قم بإدخال الوسانط القابلة للإزالة، على سبيل المثال قرص مضغوط قابل للكتابة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

2

3

4

5

- 3 يقوم المعالج بتطبيق الملفات والإعدادات التي تم جمعها على الكمبيوتر الجديد.

- 4 من شاشة **Finished** (تم الانتهاء) انقر فوق **Finish** (تم الانتهاء)، وقم بإعادة تشغيل الكمبيوتر الجديد.

تشغيل معالج نقل الملفات والإعدادات بدون استخدام وسانط نظام التشغيل

 ملاحظة: قد يشتمل الكمبيوتر الخاص بك أو لا يشتمل على محرك أقراص ضوئية. استخدم محرك أقراص ضوئية خارجي أو أي جهاز تخزين خارجي للقيام بالإجراءات الخاصة بالوسانط.

- لتشغيل **Files and Settings Transfer Wizard** (معالج نقل الملفات والإعدادات) بدون استخدام وسانط نظام التشغيل، يجب أن تقوم بإنشاء قرص معالج يتيح لك إنشاء ملف صور احتياطي للوسانط القابلة للإزالة.

لإنشاء قرص معالج، استخدم الكمبيوتر الجديد الذي يعمل بنظام التشغيل **Windows XP** واتبع الخطوات التالية:

- 1 قم بفتح **Files and Settings Transfer Wizard** (معالج نقل الملفات والإعدادات): انقر فوق **Start** (بدأ) ← **All Programs** (كل البرامج) ←

- من شاشة **Which computer is this?** (أي كمبيوتر هذا؟) انقر فوق **Old Computer** (الكمبيوتر القديم) ← **Next** (التالي).
- من شاشة **Select a transfer method** (حدد أسلوب النقل)، انقر فوق أسلوب النقل الذي تفضل.
- من شاشة **What do you want to transfer?** (ما الذي تريده نقله؟) حدد العناصر التي تريد نقلها ثم انقر فوق **Next** (التالي).
- بعد الانتهاء من نسخ المعلومات، تظهر شاشة **Completing the Collection Phase** (استكمال مرحلة الجمع).
- انقر فوق **Finish** (إنهاء).
- لنقل بيانات إلى الكمبيوتر الجديد:
- من شاشة **Now go to your old computer** (انتقل الآن إلى جهاز الكمبيوتر القديم) التي تظهر على الكمبيوتر الجديد، انقر فوق **Next** (التالي).
- من شاشة **Where are the files and settings?** (أين الملفات والإعدادات؟) حدد الأسلوب الذي تختار لنقل الإعدادات والملفات، ثم انقر فوق **Next** (التالي).
- من شاشة **Do you have a Windows XP CD?** (هل لديك القرص المضغوط لنظام تشغيل Windows XP؟) انقر فوق **I will use the Windows XP wizard from the Windows XP CD** (سوف استخدم المعالج من القرص المضغوط ← **Next** (التالي).
- عند ظهور شاشة **Now go to your old computer** (انتقل الآن إلى الكمبيوتر القديم)، انتقل إلى الكمبيوتر القديم أو الكمبيوتر المصدر. لا تنقر فوق **Next** (التالي) في هذه المرة.
- نسخ بيانات من الكمبيوتر القديم:
- على الكمبيوتر القديم، أدخل وسانط نظام تشغيل Windows XP.
- من شاشة **Welcome to Microsoft Windows XP** (مرحبا بك في Microsoft Windows XP) (Windows XP)، انقر فوق **Perform additional tasks** (تنفيذ مهام إضافية).
- من شاشة **What do you want to do?** (ماذا تريده أن تفعل؟)، انقر فوق **Transfer files and settings** (نقل الملفات والإعدادات) ← **Next** (التالي).

تشغيل معالج نقل الملفات والإعدادات باستخدام وسانط نظام التشغيل

 **ملاحظة:** يتطلب هذا الإجراء توافر وسانط نظام التشغيل. هذه الوسانط اختيارية وقد لا يتم إرفاقها مع أجهزة كمبيوتر معينة.

 **ملاحظة:** قد يشتمل الكمبيوتر الخاص بك أو لا يشتمل على محرك أقراص صوتية. استخدم محرك أقراص صوتية خارجي أو أي جهاز تخزين خارجي للقيام بالإجراءات الخاصة بالوسانط.

لإعداد جهاز كمبيوتر جديد لنقل الملفات:

1 قم بفتح Files and Settings Transfer Wizard (معالج نقل الملفات والإعدادات): انقر فوق Start (ابداً) ← (كل البرامج) ← All Programs (الملحقات) ← Accessories (أدوات النظام) ← System Tools (الملفقات).

2 Files and Settings Transfer Wizard (معالج نقل الملفات والإعدادات). عند ظهور شاشة ترحيب

3 **Transfer Wizard** (معالج نقل الملفات) والإعدادات)، انقر فوق Next (التالي). من شاشة **Which computer is this?** (أي كمبيوتر هذا؟) انقر فوق New Computer (كمبيوتر جديد) ← (التالي).

نقل المعلومات إلى كمبيوتر جديد

يتوفر نظام التشغيل Windows XP ميزة Transfer Wizard (معالج نقل الملفات والإعدادات) لنقل البيانات من الكمبيوتر المصدر إلى كمبيوتر جديد.

يمكنك نقل البيانات إلى كمبيوتر جديد عبر شبكة أو اتصال تسلسلي أو يمكنك تخزينها على وسانط قابلة للإزالة مثل فرنس مضغوط قابل لإعادة الكتابة، لنقلها إلى كمبيوتر جديد.

 **ملاحظة:** يمكنك نقل المعلومات من جهاز كمبيوتر قديم إلى جهاز جديد من خلال توصيل كابل تسلسلي مباشره

بمنافذ الإدخال/الإخراج (I/O) الموجودة في كل الجهازين. للحصول على الإرشادات الخاصة بإعداد اتصال كابل مباشر بين جهازي كمبيوتر، راجع المقال

Microsoft رقم #305621 في قاعدة معارف How to Set Up a Direct Cable Connection Between Two Computers in

Windows XP (كيفية إعداد اتصال كابل مباشر بين جهازي كمبيوتر في نظام Windows XP). قد لا تتوافر هذه المعلومات في بعض البلدان.

لنقل المعلومات إلى كمبيوتر جديد، يجب عليك تشغيل Files and Settings Transfer Wizard (معالج نقل الملفات والإعدادات).

انقر فوق **Next (التالي)**. 4

Set up my connection
إذا قمت بتحديد **(إعداد الاتصال يدوياً) manually** في الخطوة 3، فتابع
الخطوة 5. أو، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة
لاستكمال عملية الإعداد.

 ملاحظة: إذا كنت لا تعرف أي نوع من الاتصال
تعدد، فاتصل بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك.

How do you want to connect to the Internet? 5
(كيف تريد
الاتصال بالإنترنت)، ثم انقر فوق **Next (التالي)**.

استخدم معلومات الإعداد التي قام مزود الخدمة بتوفيرها
ل واستكمال الإعداد.

نظام التشغيل® Microsoft Windows® XP

قم بحفظ وإغلاق أي ملفات مفتوحة، وإنهاء أي برامج
مفتوحة.

انقر فوق **Start (ابداً) ← Internet Explorer** ← **Connect to the Internet**

في الإطار التالي، انقر فوق الخيار المناسب:

- إذا لم يكن لديك مزود خدمة إنترنت، انقر فوق

Choose from a list of Internet service providers (ISPs)
(اختيار من قائمة مزودي خدمات الإنترنت).

إذا حصلت بالفعل على معلومات الإعداد من مزود
خدمة الإنترنت، لكن لم تحصل على قرص مضغوطة

Set up my connection
للإعداد، فانقر فوق **manually**
(إعداد الاتصال يدوياً).

إذا كان لديك قرص مضغوطة للإعداد، فانقر فوق

Use the CD I got from an ISP
(استخدم القرص المضغوط الذي حصلت عليه من
مزود خدمة الإنترنت).

الاتصال بالإنترنت



ملاحظة: يختلف مزودو خدمة الإنترنت (ISP)

والعروض التي يوفرونها باختلاف الدولة.

للاتصال بالإنترنت، تحتاج إلى مودم أو اتصال شبكة ومزود خدمة إنترنت (ISP). إذا كنت تستخدم اتصال عن طريق الهاتف، فقم بتوصيل خط الهاتف بموصل المودم الموجود على الكمبيوتر وبموصل الهاتف بالحانط قبل إعداد اتصال الإنترنت. إذا كنت تستخدم اتصال DSL أو اتصال مودم الكابل/القمر الصناعي، فاتصل بمزود خدمة الإنترنت أو خدمة الهاتف الخلوي لمعرفة إرشادات الإعداد.

إعداد اتصال الإنترنت



ملاحظة: الإرشادات الموجودة في هذا القسم خاصة

بأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows XP فقط.

لإعداد اتصال بالإنترنت باستخدام الاختصار الموجود على سطح المكتب والذي يوفره مزود خدمة الإنترنت:



قم بحفظ وإغلاق أي ملفات مفتوحة، وإنهاء أي برامج مفتوحة.

1

انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز

ISP (مزود خدمة الإنترنت) الموجود على سطح مكتب Microsoft® Windows®.

2

تابع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعداد.

3

إذا لم يكن لديك رمز ISP على سطح المكتب أو إذا أردت إعداد اتصال بالإنترنت بواسطة مزود خدمة إنترنت مختلف، فقم بإجراء الخطوات الواردة في القسم المناسب أدناه.

ملاحظة: إذا تعذر عليك الاتصال بالإنترنت، فانتظر دليل

Dell Technology.


بنجاح فيما سبق، فقد يكون مزود خدمة الإنترنت خارج الخدمة. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للتحقق من حالة الخدمة، أو حاول الاتصال بالإنترنت في وقت لاحق.




ملاحظة: قم بتحضير المعلومات الخاصة بمزود خدمة الإنترنت. إن لم يكن لديك مزود خدمة إنترنت، استشر

الاتصال **Connect to the Internet** معالج (الاتصال بالإنترنت).





4 قم بفتح شاشة الكمبيوتر واضغط على زر الطاقة لتشغيل الكمبيوتر.




ملاحظة: يوصى بأن تقوم بتشغيل وإيقاف تشغيل الكمبيوتر

مرة واحدة على الأقل قبل تثبيت أي بطاقات أو توصيل


الكمبيوتر بجهاز توصيل أو أي جهاز خارجي مثل طابعة.

5 قم بالاتصال بالإنترنت. انظر "الاتصال بالإنترنت" في الصفحة 16 للحصول على المزيد من المعلومات.

2 قم بتوصيل كابل الشبكة.



3 قم بتوصيل أجهزة USB مثل ماوس أو لوحة مفاتيح.



الإعداد السريع


إشعار: عندما تقوم بفصل كابل محول التيار المتردد من الكمبيوتر، أمسك الموصل، وليس الكابل نفسه، ثم اسحب بإحكام ولكن برفق لتفادي إتلاف الكابل. عندما تقوم بلف كابل محول التيار المتردد، تأكّد من أنك تتبع الاتجاه الموجود به الموصل على محول التيار المتردد لتفادي إتلاف الكابل.



ملاحظة: قد لا تتوافر بعض الأجهزة إذا لم تقم بطلبها. قم بتوصيل محول التيار المتردد في موصل محول التيار المتردد على الكمبيوتر وبماخذ التيار الكهربائي.



1



تنبيه: قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية للتوافق التنظيمي على www.dell.com/regulatory_compliance



تنبيه: تجنب إعاقة منافذ الهواء أو دفع أجسام داخلها أو ترك الأتربة تتراءك فيها. تجنب تخزين الكمبيوتر الخاص بك أثناء تشغيله في بيئه يكون تدفق الهواء بها منخفضاً، مثل الحقائب المغلقة. قد تؤدي إعاقة تدفق الهواء إلى إتلاف الكمبيوتر أو التسبب في اندلاع حريق.




تنبيه: يصلح محول التيار المتردد للعمل مع مأخذ التيار الكهربائي في مختلف أنحاء العالم. ومع ذلك، فموصلات وشريان الطاقة تختلف من دولة إلى أخرى. لذلك، فاستخدام كابل غير متوافق أو توصيل الكابل بشريحة طاقة أو مأخذ تيار كهربائي بصورة غير ملائمة قد يؤدي إلى اندلاع حريق أو تلف الأجهزة.



لإزالة البطارية:

- 1 تأكد من إيقاف تشغيل الكمبيوتر.
- 2 قم بتحريك مزلاجي تحرير البطارية إلى وضع إلغاء القفل.
- 3 قم بإخراج البطارية.

لإعادة تركيب البطارية، قم بإدخال البطارية في الحاوية حتى تستقر في موضعها.



مزلاج تحرير البطارية (2)

2

البطارية

1

إزالة البطارية

تنبيه: قبل الشروع في أي إجراء من الإجراءات الموضحة في هذا القسم، اتبع إرشادات الأمان الواردة مع الكمبيوتر.



تنبيه: قد يؤدي استخدام بطارية غير متوافقة إلى زيادة خطر نشوب حريق أو انفجار. استبدل البطارية فقط ببطارية متوافقة تم شراؤها من Dell. تم تصميم البطارية لتعمل مع كمبيوتر Dell™ الخاص بك. لا تستخدم بطارية من أجهزة كمبيوتر أخرى مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



تنبيه: قبل القيام بإزالة أو إعادة تركيب البطارية، قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وفصل محول التيار المتردد من المأخذ الكهربائي والكمبيوتر وفصل المودم من موصل الحائط والكمبيوتر وإزالة أية كابلات خارجية أخرى من الكمبيوتر.



موصل محول التيار المتردد — توصيل محول التيار المتردد بالكمبيوتر. يعمل محول التيار المتردد على تحويل طاقة التيار المتردد إلى تيار مستمر، وهو ما يلزم لتشغيل الكمبيوتر. يمكنك توصيل محول التيار المتردد بالكمبيوتر سواءً كان قيد التشغيل أو إيقاف التشغيل.

تنبيه: يصلح محول التيار المتردد للعمل مع مأخذ التيار الكهربائي في مختلف أنحاء العالم. ومع ذلك، فموصلات وشريحة الطاقة تختلف من دولة إلى أخرى. لذلك، فاستخدام كابل غير متوافق أو توصيل الكابل بشريحة طاقة أو مأخذ تيار كهربائي بصورة غير ملائمة قد يؤدي إلى اندلاع حريق أو تلف الأجهزة.



إشعار: عندما تقوم بفصل كابل محول التيار المتردد من الكمبيوتر، أمسك الموصى، وليس الكابل نفسه، ثم اسحب بإحكام ولكن برفق لنفادى إتلاف الكابل.



ملاحظة: قم بتوصيل كابل الطاقة والموصى بإحكام وتأكد من إضاءة المصباح.



فتحة كابل الأمان — تتيح لك توصيل جهاز لمكافحة السرقة من الأجهزة المتاحة في السوق بجهاز الكمبيوتر.

بطاقة الوسانط 3 في 1 — توفر طريقة سريعة وملائمة لعرض ومشاركة الصور الفوتوغرافية الرقمية والموسيقى ومقاطع الفيديو والمستندات المخزنة على بطاقات الذاكرة الرقمية التالية:


- بطاقة الذاكرة الرقمية الآمنة (SD)
- البطاقة الرقمية الآمنة عالية القدرة (SDHC)
- بطاقة الوسانط المتعددة (MMC)
- Memory Stick




ملاحظة: يتم شحن جهاز الكمبيوتر الخاص بك مزوداً ببطاقة بلاستيكية فارغة مركبة في فتحة بطاقة الوسانط. تحمي البطاقات الفارغة الفتحات غير المستخدمة من الأتربة والجسيمات الأخرى. احتفظ بالبطاقة الفارغة لاستخدامها في حالة عدم وجود بطاقة وسانط مركبة في الفتحة. قد لا تتلاءم البطاقات الفارغة من أجهزة الكمبيوتر أخرى مع الكمبيوتر الخاص بك.

موصلات USB

توصيل أجهزة USB، مثل ماوس أو لوحة مفاتيح أو طابعة.



المنظر من الجانب الأيسر



- | | | | |
|------------------|--------------------------|------------|---|
| USB | فتحة قارئ بطاقة الوسائط | موصلات (2) | 1 |
| | في 1 | 3 | 2 |
| فتحة كابل الأمان | موصل محول التيار المتردد | 3 | 4 |

فتحات التهوية — يقوم الكمبيوتر بتوليد تيار من الهواء عبر المنفذ، مما يحول دون ارتفاع درجة حرارة الكمبيوتر.

تنبيه: تجنب إعاقة منافذ الهواء أو دفع أجسام داخلها أو ترك الأتربة تتراكم فيها. تجنب تخزين كمبيوتر Dell™ أثناء تشغيله في بيئة يكون تدفق الهواء بها منخفضاً، مثل الحقائب المغلقة. قد تؤدي إعاقة تدفق الهواء إلى إتلاف الكمبيوتر أو التسبب في اندلاع حريق.



موصلات الصوت

قم بتوصيل سماعات الرأس بالموصل

قم بتوصيل الميكروفون بالموصل

اللسلكي(**<Fn><2>**) على لوحة المفاتيح يظهر تأكيد التحديد الذي قمت به على الشاشة. يتيح لك هذا المفتاح إيقاف التشغيل السريع لكافة الاتصالات اللاسلكية لديك (WiFi وBluetooth)، على سبيل المثال، عند مطالبتك بإيقاف تشغيل كافة الاتصالات اللاسلكية أثناء رحلات الطيران.

يودي الضغط لمرة واحدة على **<Fn><2>** إلى إيقاف تشغيل كافة الاتصالات اللاسلكية وعند الضغط على مجموعة المفاتيح مرة أخرى تعود كافة الاتصالات اللاسلكية الخاصة بك إلى الحالة السابقة للضغط على المفتاح أول مرة.


موصول VGA

توصيل أجهزة الفيديو، مثل شاشة العرض.



موصول USB

توصيل أجهزة USB، مثل ماوس أو لوحة مفاتيح أو طابعة.



اضغط على **<2>** لتشغيل/إيقاف تشغيل الأجهزة اللاسلكية



اضغط على **<3>** لعرض تفاصيل حالة البطارية وسلامة البطارية والحصول على تلميحات حول البطارية



اضغط على **<4>** للكم الصوت



اضغط على **<5>** لتقليل مستوى الصوت



اضغط على **<6>** لزيادة مستوى الصوت




استخدام اتصال لاسلكي — لتشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي، اضغط على مجموعة مفاتيح الاتصال

4	موصل USB	3	موصل VGA
6	موصل دخل الصوت/موصل الميكروفون	5	فتحات التهوية
7	موصل خرج الصوت/موصل سماعات الرأس		

موصل الشبكة (RJ-45)


يعمل على توصيل الكمبيوتر بشبكة اتصال. يشير المصباحان الموجودان بجوار الموصل إلى حالة اتصالات الشبكة السلكية ونشاطها.



لوحة المفاتيح — للمزيد من المعلومات حول لوحة المفاتيح، انظر [دليل Dell Technology](#). تقع مفاتيح التحكم في الاتصالات اللاسلكية ومستوى الصوت أيضاً على لوحة المفاتيح.

ميكروفون تناظري واحد مدمج — يستخدم للمحادثة وتسجيل الصوت.

المنظر من اليمين



1 موصل شبكة الاتصال 2 لوحة المفاتيح



مصابح حالة البطارية — يومنص باللون الكهربائي للإشارة إلى انخفاض شحن البطارية. قم بتوصيل الكمبيوتر بمحلول تيار متعدد لشحن البطارية.



مصابح نشاط الكاميرا — يشير إلى تشغيل أو إيقاف تشغيل الكاميرا.

الكاميرا — كاميرا مدمجة لالتقاط الفيديو وعقد المؤتمرات والمحادثة.

شاشة العرض — للمزيد من المعلومات حول شاشة العرض، انظر دليل *Dell Technology*.

لوحة اللمس — توفر وظيفة الماوس.

مصابح الطاقة — يضيء عند تشغيل الكمبيوتر.

يعلم المصباح كما يلي:

على محلول التيار المتعدد —

- ضوء أبيض ثابت:
- الكمبيوتر قيد التشغيل.
- الكمبيوتر مطفأً أو في وضع الإسبات ومقدار شحن البطارية أقل من 90 % وجارى شحن البطارية.
- ضوء أبيض وأخضر: الكمبيوتر في وضع الانتظار.
- مطفأ: الكمبيوتر مطفأً أو في وضع الإسبات والبطارية مشحونة بقدر كاف.


على البطارية —

- ضوء أبيض ثابت: الكمبيوتر قيد التشغيل.
- ضوء أبيض وأخضر: الكمبيوتر في وضع الانتظار.
- مطفأ: الكمبيوتر مطفأً أو في وضع الإسبات.

حول جهاز الكمبيوتر

المنظر من الأمام

مصباح البطارية	2	مصباح الطاقة	1
الكاميرا	4	مصباح نشاط الكاميرا	3
لوحة اللمس	6	الشاشة	5
ميكروفون تناطري واحد مدمج	7		



53	خدمة AutoTech	39	إعادة تثبيت البرامج
53	خدمة حالة الطلب المؤتمتة	39	برامج التشغيل
54	مشكلات خاصة بطلبك	39	تعريف برامج التشغيل
54	معلومات المنتج	39	إعادة تثبيت برامج التشغيل والأدوات
54	قبل الاتصال	39	المساعدة
56	الاتصال بشركة Dell	42	استعادة نظام التشغيل
57	فهرس	42	استخدام استعادة نظام التشغيل
		42	Microsoft® Windows®
		44	استخدام وسانط نظام التشغيل
		47	البحث عن المعلومات
		51	الحصول على التعليمات
		51	الحصول على المساعدة
		52	الدعم الفني وخدمة العملاء
		52	الخدمات عبر الإنترنت

المحتويات

23	المواصفات	5	حول جهاز الكمبيوتر
31	تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها	5	المنظر من الأمام
31	استخدام أداة استكشاف أخطاء الأجهزة و إصلاحها	7	المنظر من اليمين
31	تلميحات	9	المنظر من الجانب الأيسر
32	مشكلات الطاقة	11	إزالة البطارية
33	مشاكل الذاكرة	13	الإعداد السريع
33	مشاكل البرامج وعدم الاستجابة للأوامر	16	الاتصال بالإنترنت
35	خدمة التحديث الفني من Dell	16	إعداد اتصال الإنترت
35	الأداة المساعدة لدعم Dell	18	نقل المعلومات إلى كمبيوتر جديد
36	Dell Diagnostics		

الملاحظات والإشعارات والتنبيهات

ملاحظة: تشير كلمة "ملاحظة" إلى المعلومات الهامة التي تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الكمبيوتر الخاص بك.



إشعار: تشير كلمة "إشعار" إلى احتمال حدوث ثغر بالأجهزة أو فقد بيانات وتعلمك بكيفية تجنب المشكلة.



تنبيه: تشير كلمة "تنبيه" إلى احتمال حدوث ضرر بالممتلكات أو تعرض الأشخاص للإصابة أو الموت.



إشعار منتج Macrovision

يتضمن هذا المنتج تقنية حماية حقوق التأليف والنشر التي تخضع لحماية براءة الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى التي تملكها شركة Macrovision Corporation وأصحاب الحقوق الآخرون. لا يجب استخدام هذه التقنية لحماية حقوق التأليف والنشر إلا بتصرّف من شركة Macrovision، وهي مصممة للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض المحدودة فقط، إلا في حال تصريح شركة Macrovision بغير ذلك. يحظر إجراء الهندسة العكسية أو التفكك.

المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير بدون إشعار.
© 2008 Dell Inc. كافة الحقوق محفوظة.

ممنوع بتناً إعادة إنتاج هذه المواد بأي شكل من الأشكال بدون إذن كتابي من شركة Dell Inc.

العلامات التجارية المستخدمة في هذا النص: كل من Dell وشعار DELL و Wi-Fi Catcher و Vostro و DellConnect هي علامات تجارية لشركة Dell Inc. وتعتبر Bluetooth علامة تجارية مسجلة لشركة SIG, Inc. تقوم شركة Dell Bluetooth باستدامها بموجب ترخيص؛ Intel و Core و Pentium و Celeron و Microsoft و Windows Vista و Windows start هي إما علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وأو دول أخرى. قد يتم استخدام علامات تجارية وأسماء تجارية أخرى في هذا المستند للإشارة إلى إما الكائنات المالكة لهذه العلامات والأسماء أو إلى منتجاتها. تتفق شركة Dell Inc. أي سعي من جانبها لامتلاك علامات تجارية أو أسماء تجارية بخلاف الخاصة بها.

Vostro™ | A90

الدليل المرجعي السريع وإرشادات الإعداد

يوفر هذا الدليل نظرة عامة حول الميزات والمواصفات والإعداد السريع والبرامج ومعلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها في جهاز الكمبيوتر الخاص بك. للمزيد من المعلومات حول نظام التشغيل والأجهزة والتقنيات لديك، انظر دليل **Dell Technology** على support.dell.com