

XPS™

ASENNUSOHJE






XPS™

ASENNUSOHJE

Säädösten mukainen malli: P12G

Säädösten mukainen tyyppi: P12G001

Huomautukset, varoitukset ja vaarat

-  **HUOMAUTUS:** HUOMAUTUS sisältävät tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tietokonetta tehokkaammin.
-  **VAROITUS:** VAROITUS ovat varoituksia tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua tai joissa tietoja voidaan menettää. Niissä kerrotaan myös, miten nämä tilanteet voidaan välttää.
-  **VAARA:** VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Jos ostit Dellin™ n-sarjan tietokoneen, mitkään tässä asiakirjassa esitettävät viittaukset Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmiin eivät koske sinua.

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

© 2010 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän materiaalin jäljentäminen kaikin tavoin ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on kielletty.

Tekstissä käytetyt tavaramerkit *Dell*, *DELL*-logo, *XPS*, *Solution Station*, ja *DellConnect* ovat Dell Inc:in omistamia tavaramerkkejä; *Intel* ja *Centrino* ovat tavaramerkkejä ja *Core* on rekisteröity tavaramerkki, jotka Intel Corporation omistaa Yhdysvalloissa ja muissa maissa; *Microsoft*, *Windows* ja *Windows*-käynnistyspainike ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä; *Blu-ray Disc* on Blu-ray Disc Associationin omistama tavaramerkki; *Bluetooth* on Bluetooth SIG, Inc:in omistama tavaramerkki, jota Dell käyttää lisenssin puitteissa.

Muut tekstissä mahdollisesti käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet viittaavat joko merkkien ja nimien haltijoihin tai näiden tuotteisiin. Dell Inc. kieltää omistusoikeuden muihin kuin omiin tavaramerkkeihinsä ja tuotemerkkeihinsä.

Sisältö

Kannettavan XPS-tietokoneen ottaminen käyttöön7

Ennen tietokoneen ottamista käyttöön . . .	7
Verkkolaitteen kytkeminen	8
Liitä verkkokaapeli (valinnainen)	9
Paina virtapainiketta	10
Asenna Microsoft Windows	11
Järjestelmän palautuslevykkeen luominen (suositellaan)	12
SIM-kortin asentaminen (valinnainen)	14
Ota langaton verkko (valinnainen) käyttöön tai poista se käytöstä	16
Langattoman näytön asentaminen (valinnainen)	18
Televisiovirittimen asentaminen (valinnainen)	19
Internet-yhteyden muodostaminen (valinnainen)	20

XPS-matkatietokoneen käyttö 22

Ominaisuudet oikealta katsottuna	22
Ominaisuudet vasemmalta katsottuna . . .	26
Ominaisuudet takaa katsottuna.	28
Tietokoneen runko ja näppäimistö	30
Tila- ja merkkivalot.	34
Akun latauksen poistaminen käytöstä. . .	35
Kosketuslevyeleet.	36
Multimediaohjauspainikkeet	38
Ohjausrivin ominaisuudet	40
Optisen aseman käyttäminen	42
Näytön ominaisuudet.	44
Kosketusnäytön (valinnainen) käyttäminen	46
Akun irrottaminen ja asentaminen	50
Ohjelmien ominaisuudet	52
Dell DataSafe Online -varmuuskopiointi. .	53

Sisältö

nVidia Optimus -teknologia (valinnainen)	54	Käyttöjärjestelmän palauttaminen . . .	72
Putoamisanturi	55	Järjestelmän palauttaminen	73
Dell Dock (valinnainen)	56	Dell DataSafe Local Backup.	74
Ongelmien ratkaiseminen	57	Järjestelmän palautuslevy	76
Äänimerkkikoodit	57	Dell Factory Image Restore	77
Kosketusnäytön ongelmat	58	Jos tarvitset apua	79
Verkko-ongelmat	59	Tekninen tuki ja asiakaspalvelu	80
Virtaongelmat	60	DellConnect™	80
Muistiongelmat	61	Online-palvelut.	81
Lukitukset ja ohjelmaongelmat	62	Automaattinen tilauksen tila -palvelu. . .	82
Tukityökalujen käyttäminen	64	Tuotetiedot	82
Dell Support Center	64	Tuotteiden palauttaminen takuukorjausta tai korvausta varten . . .	83
My Dell Downloads	65	Ennen kuin soitat	85
Järjestelmäilmoitukset	66	Dellin yhteystiedot	87
Laitteiston vianmääritys	67	Muiden lisätietojen ja resurssien löytäminen	88
Dell Diagnostics	68		

Tekniset tiedot	90
Liite	97
Macrovision-tuotteita koskevat huomautukset	97
NOM (Official Mexican Standard) -tiedot (vain Meksiko)	98
Hakemisto	99


Kannettavan XPS-tietokoneen ottaminen käyttöön


Tässä luvussa kuvataan Dell™ XPS™ -matkatietokoneen käyttöönotto.

Ennen tietokoneen ottamista käyttöön

Varmista tietokonetta sijoittaessasi, että pääset helposti käsiksi virtalähteeseen, että ilmanvaihto on riittävä ja että tietokoneen alusta on tasainen.

Ilmavirran rajoittaminen Inspiron-matkatietokoneen ympärillä voi aiheuttaa sen ylikuumentumisen. Varmista ylikuumentumisen ehkäisemiseksi, että tietokoneen oikealle ja vasemmalle puolelle jää vähintään 5,1 cm (2 tuumaa) tilaa. Älä koskaan sijoita tietokonetta suljettuun tilaan, kuten komeroon tai pöytälaatikkoon, kun sen virta on kytketty.


 **VAARA:** Älä peitä tuuletusaukkoja, älä työnnä niihin esineitä äläkä anna pölyn kerääntyä niihin. Älä sijoita käynnissä olevaa Dell-tietokonetta ilmavirtaa estävään paikkaan, kuten suljettuun salkkuun tai kangaspinnalle, kuten matolle tai huovalle. Jos ilman vaihtuminen estetään, tietokone voi vahingoittua, sen suorituskyky voi heiketä tai voi syttyä tulipalo. Tietokone käynnistää tuulettimen, kun tietokone lämpenee. Tuulettimen ääni on normaalia eikä merkitse tuulettimen tai tietokoneen ongelmaa.

 **VAROITUS:** Raskaiden tai terävien esineiden asettaminen tai pinoaminen tietokoneen päälle voi vahingoittaa tietokonetta pysyvästi.

Verkkolaitteen kytkeminen


Kytke verkkolaite tietokoneeseen ja kytke se sitten pistorasiaan tai ylijännitesuojaan.

⚠ VAARA: Verkkolaite toimii sähköpistorasioissa maailmanlaajuisesti. Virtaliittimet ja haaroituspistorasiat vaihtelevat kuitenkin maakohtaisesti. Yhteensopimattoman kaapelin käyttö tai kaapelin väärä kytkentä haaroituspistorasiaan tai pistorasiaan voi aiheuttaa tulipalon tai tietokoneen pysyvän vaurion.




Liitä verkkokaapeli (valinnainen)

Jos haluat käyttää langallista verkkoyhteyttä, kytke verkkokaapeli.




Paina virtapainiketta



Asenna Microsoft Windows

Dell-tietokoneessa on esiasennettu Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmä. Kun otat Windowsin ensimmäistä kertaa käyttöön, noudata näyttöön tulevia ohjeita. Nämä vaiheet ovat pakollisia, ja niiden suorittaminen voi kestää jonkin aikaa. Windowsin asennusnäyttö ohjaa sinua useassa toimenpiteessä, kuten käyttöoikeussopimuksien hyväksyminen, asetusten määrittäminen ja Internet-yhteyden muodostaminen.

 **VAROITUS:** Älä keskeytä käyttöjärjestelmän käyttöönottoprosessia. Muuten tietokoneesta voi tulla käyttökelvoton, ja käyttöjärjestelmä täytyy asentaa uudelleen.

 **HUOMAUTUS:** Tietokone toimii parhaiten, jos lataat ja asennat tietokoneeseen tuoreimman BIOS:in ja ohjaimet osoitteesta **support.dell.com**.

 **HUOMAUTUS:** Lisätietoja käyttöjärjestelmästä ja sen ominaisuuksista on osoitteessa **support.dell.com/MyNewDell**.


Järjestelmän palautuslevykkeen luominen (suositellaan)

 **HUOMAUTUS:** Suositellaan, että luot järjestelmän palautuslevykkeen heti kun ottanut Microsoft Windowsin käyttöön.


Järjestelmän palautuslevyllä tietokone voidaan palauttaa samaan tilaan kuin se oli hankintahetkellä ja samalla säilyttää datatiedostot (ilman *käyttöjärjestelmälevyä*). Järjestelmän palautuslevyä voidaan käyttää, jos laitteisto-, ohjelmisto-, ohjain- tai muut järjestelmäasetusmuutokset ovat tehneet tietokoneen toimintaan ei-toivottuja muutoksia.


Järjestelmän palautuslevyyn tarvitaan seuraavat:

- Dell DataSafe Local Backup
- USB-tikku, jossa on vähintään 8 Gt tilaa, tai DVD-R/DVD+R/Blu-ray Disc™


 **HUOMAUTUS:** Dell DataSafe Local Backup ei tue uudelleenkirjoitettavia levyjä.

Järjestelmän palautuslevyn luominen:

1. Varmista, että tietokoneen verkkolaite on kytketty (katso kohtaa "Verkkolaitteen kytkeminen" sivulla 8).
2. Aseta tietokoneeseen levy tai USB-tikku.
3. Valitse **Käynnistä**  → **Kaikki ohjelmat** → **Dell DataSafe Local Backup**.
4. Valitse **Create Recovery Media**.
5. Seuraa näytön ohjeita.

 **HUOMAUTUS:** Käyttöjärjestelmän palautus palautuslevykkeellä kuvataan kohdassa "Järjestelmän palautuslevy" sivulla 76.

SIM-kortin asentaminen (valinnainen)

 **HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyden Internetiin EVDO-kortilla, sinun ei tarvitse asentaa SIM-korttia.

 **HUOMAUTUS:** ISDB-T-digitaalitelevisiion katselu Japanissa edellyttää, että SIM-korttipainnaan asennetaan mini-B-CAS-kortti.

Jos asennat tietokoneeseen SIM-kortin, voit muodostaa sillä yhteyden Internetiin. Internetin käyttö edellyttää, että olet matkaviestinpalveluntarjoajan verkon peittoalueella.


SIM-kortin asentaminen:

1. Sammuta tietokone.
2. Irrota akku (katso kohtaa "Akun irrottaminen ja asentaminen" sivulla 50).
3. Työnnä SIM-kortti akkupaikassa SIM-korttipaikkaan.
4. Vaihda akku (katso kohtaa "Akun irrottaminen ja asentaminen" sivulla 50).
5. Käynnistä tietokone.


Voit poistaa SIM-kortin painamalla sitä siten, että se ponnahtaa ulos.

Kannettavan XPS-tietokoneen ottaminen käyttöön


- 1 SIM-korttipaikka
- 2 SIM-kortti
- 3 akkupaikka



Ota langaton verkko (valinnainen) käyttöön tai poista se käytöstä



Langattoman verkon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä:

1. Varmista, että tietokone on päällä.
2. Paina tietokoneen näppäimistön toimintonäppäinrivillä olevaa langatonta painiketta  .
Langattomien radioiden tila esitetään näytössä.


Langaton verkko käytössä




Langaton verkko poissa käytöstä



3. Voit kytkeä langattoman verkon pois päältä ja taas päälle painamalla langatonta painiketta  .

 **HUOMAUTUS:** Langattoman verkon näppäimellä voidaan kytkeä kaikki langattomat radiot (Wi-Fi ja Bluetooth®) nopeasti pois päältä. Tästä on hyötyä esimerkiksi, kun kaikki langattomat radiot on kytkettävä pois päältä lennolla.

Langattoman näytön asentaminen (valinnainen)

 **HUOMAUTUS:** Kaikki tietokoneet eivät välttämättä tue langatonta näyttöä.

Langaton näyttö voidaan asentaa ainoastaan tietokoneisiin, jotka täyttävät seuraavat ehdot:


Suoritin	Suorittimesta Intel® Core™ i3-3xx suorittimeen i7-6xx
Näytönohjainkortti	Intel HD Graphics
WLAN-kortti	Intel Centrino® 6100/6200/6300 tai Intel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250
Käyttöjärjestelmä	Windows 7 Home Premium, Professional tai Ultimate

Ohjain


Lataa ja asenna tuoreimmat "Intel Wireless Display Connection Manager" -toiminnon ohjaimet sivustolta **support.dell.com**.

Langattoman näytön asentaminen tietokoneeseen:

1. Varmista, että tietokone on päällä.
2. Varmista, että langaton toiminto on käytössä (katso kohtaa "Langattoman toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä" sivulla 16).
3. Liitä televisioon langattoman näytön sovitin.

 **HUOMAUTUS:** Langattoman näytön sovitin ei kuulu toimitukseen, vaan on hankittava erikseen.


4. Kytke televisio ja langattoman näytön sovitin päälle.
5. Valitse sopiva television videolähde, kuten HDMI1, HDMI2 tai S-Video.


Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa Intel® Wireless Display (Langaton näyttö) -kuvaketta .

Näyttöön ilmestyy **Intel® Wireless Display** (Intel® langaton näyttö) -ikkuna.

6. Valitse **Scan for available displays** (Etsi käytettävissä olevat näytöt).
7. Valitse langattoman näytön sovitin **Detected wireless displays** (Tunnistetut langattomat näytöt) -luettelosta.
8. Kirjoita televisioruudussa näkyvä suojauskoodi.

Langattoman näytön ottaminen käyttöön:


1. Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa Intel® Wireless Display (Langaton näyttö) -kuvaketta .
2. Valitse **Connect to Existing Adapter** (Muodosta yhteys olemassaolevaan sovittimeen).

 **HUOMAUTUS:** Lisätietoja langattomasta näytöstä on sen mukana toimitetuissa ohjeissa.

Televisioviritimen asentaminen (valinnainen)

 **HUOMAUTUS:** Televisioviritimen saatavuus vaihtelee alueittain.

Televisioviritimen asentaminen:

1. Jos tietokoneen SIM-korttipaikassa ei vielä ole mini-B-CAS-korttia, asenna se nyt (ainoastaan Japanissa).
2. Kytke televisioantennikaapeli/ digitaaliantennikaapeli tai kaapelisovitin tietokoneen antennisisäätuloon.
3. Käynnistä tietokone.
4. Valitse **Käynnistä**  → **Kaikki ohjelmat** → **Windows Media Center** → **Tehtävät** → **Asetukset** → **TV**.
5. Seuraa näytön ohjeita.

Internet-yhteyden muodostaminen (valinnainen)

Internet-yhteyden muodostamiseen tarvitaan ulkoinen modeemi tai verkkoliitäntä ja Internet-palveluntarjoaja (ISP).


Jos alkuperäiseen tilaukseen ei kuulunut ulkoista USB-modeemia tai WLAN-sovitinta, voit ostaa sellaisen osoitteesta www.dell.com.

Langallisen yhteyden määrittäminen

- Jos käytät puhelinyhteyttä, kytke puhelinlinja valinnaiseen ulkoiseen USB-modeemiin ja puhelinpistorasiaan ennen Internet-yhteyden määrittämistä.
- Jos käytössäsi on DSL- tai kaapeli-/satelliittimodeemiyhteys, pyydä asennusohjeet Internet-palveluntarjoajalta tai matkapuhelinpalvelusta.


Suorita langallisen Internet-yhteyden asetukset loppuun noudattamalla sivulla 21 olevan kohdan "Internet-yhteyden määrittäminen" ohjeita.

Langattoman yhteyden määrittäminen

 **HUOMAUTUS:** Voit määrittää langattoman reitittimen noudattamalla sen mukana tulleita ohjeita.

Ennen langattoman Internet-yhteyden käyttämistä täytyy muodostaa yhteys langattomaan reitittimeen.

Yhteyden muodostaminen langattomaan reitittimeen:

1. Varmista, että langaton toiminto on käytössä tietokoneessa (katso kohta "Langattoman toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä" sivulla 16).
2. Tallenna ja sulje kaikki avoimet tiedostot ja avoimet ohjelmat.
3. Valitse **Käynnistä**  → **Ohjauspaneeli**.
4. Kirjoita hakuruutuun `verkko` ja valitse sitten **Verkko- ja jakamiskeskus** → **Yhdistä verkkoon**.
5. Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.


Internet-yhteyden määrittäminen

Internet-palveluntarjoajat ja niiden tarjonta vaihtelevat eri maissa. Kysy Internet-palveluntarjoajalta saatavilla olevia palveluita.

Jos et pysty muodostamaan Internet-yhteyttä vaikka yhteys on toiminut aiemmin, ongelma saattaa johtua Internet-palveluntarjoajan käyttökatkoksesta. Selvitä palvelun tila Internet-palveluntarjoajalta tai yritä muodostaa yhteys myöhemmin uudelleen.

Ota Internet-palveluntarjoajan tiedot esiin. Jos sinulla ei ole palveluntarjoajaa, voit hankkia sellaisen ohjatun **Muodosta Internet-yhteys** -toiminnon avulla.

Internet-yhteyden käyttöönotto:

1. Tallenna ja sulje kaikki avoimet tiedostot ja avoimet ohjelmat.
2. Valitse **Käynnistä**  → **Ohjauspaneeli**.
3. Kirjoita hakuruutuun **verkko** ja valitse sitten **Verkko- ja jakamiskeskus** → **Määritä uusi yhteys tai verkko** → **Yhdistä Internetiin**.

Näyttöön tulee **Muodosta Internet-yhteys** -ikkuna.




HUOMAUTUS: Jos et tiedä, mikä yhteystapa pitäisi valita, valitse **Autu minua valitsemaan** tai ota yhteys palveluntarjoajaan.

4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja suorita asennus loppuun käyttämällä Internet-palveluntarjoajalta saamiasi määrittystietoja.

XPS-matkatietokoneen käyttö

Tämä osa kuvailee Dell™ XPS™ -matkatietokoneen ominaisuuksia.

Ominaisuudet oikealta katsottuna





-
- 1 SDXC/MMC - MS/Pro **9-in-1-muistikortinlukija** — Tarjoaa nopean ja kätevän tavan katsella ja jakaa digitaalisille muistikorteille tallennettuja digitaalisia valokuvia, musiikkia, videoita ja asiakirjoja. Lisätietoja tietokoneen tukemista korttityypeistä on kohdassa ”Tekniset tiedot” sivulla 90.

HUOMAUTUS: Tietokoneesi toimitetaan korttipaikkaan asennetulla muovisella ahiolla. Ahiot suojaavat käyttämättömiä korttipaikkoja pölyltä ja muilta hiukkasilta. Säilytä ahiot käyttöä varten, kun mediakorttia ei ole asennettu korttipaikkaan. Muiden tietokoneiden ahiot eivät välttämättä sovi tietokoneeseesi.

-
- 2 **Optinen asema** — Toistaa tai tallentaa CD-, DVD- tai Blu-ray-levyjä (valinnainen). Lisätietoja on kohdassa ”Optisen aseman käyttäminen” sivulla 42.
-
- 3 **Optisen aseman valo** — Vilkkuu, kun painat optisen aseman poistopainiketta tai asetat asemaan levyn, ja asema lukee sitä.
-
- 4 **Optisen aseman poistopainike** — Avaa painettaessa optisen aseman levykelkan.
-
- 5 **Hätäpoistoaukko** — Voit avata optisen aseman levykelkan, jos se ei aukea poistopainiketta painettaessa. Lisätietoja on kohdassa ”Hätäpoistoaukon käyttö” sivulla 42.
-
- 6 **Antennituloliitin (tuetuissa malleissa)** — Liittää ulkoisen antennin (mukana) tai koaksiaalikaapelin ja sovittimen ohjelmien katselemiseksi TV-viritinkortin (valinnainen) avulla.
-

XPS-matkatietokoneen käyttö




-
- 7  **eSATA/USB-comboliitin ja USB PowerShare** — Yhdistää laitteen eSATA-yhteensopiviin muistivälineisiin (kuten ulkoiisiin kiintolevyihin ja optisiin asemiin) ja USB-laitteisiin (kuten hiiri, näppäimistö, tulostin, ulkoinen asema tai MP3-soitin). USB PowerShare-ominaisuutta voidaan käyttää myös USB-laitteiden lataamiseen, kun tietokoneen virta on kytketty/katkaistu tai kun tietokone on lepotilassa.


HUOMAUTUS: Eräät USB-laitteet eivät ehkä lataudu, kun tietokone on sammutettu tai lepotilassa. Käynnistä tällaisessa tapauksessa tietokone laitteen lataamiseksi.


HUOMAUTUS: Jos tietokone sammutetaan USB-laitteen latauksen aikana, laitteen lataus loppuu. Jos haluat jatkaa latausta, irrota USB-laite ja kytke se uudelleen.


HUOMAUTUS: USB PowerShare sammuu automaattisesti, kun akun varausta on jäljellä vain 10 %.


-
- 8  **Verkkoliitin** — Yhdistää tietokoneen verkkoon tai laajakaistalaitteeseen, jos käytät langallista verkkoa.
-


Ominaisuudet vasemmalta katsottuna




-
- 1  **USB 2.0 -liitin** – Liittää USB-laitteita, kuten hiiren, näppäimistön, tulostimen, ulkoisen aseman tai MP3-soittimen.

 - 2  **Äänitulo-/mikrofoniliitin** – Liittää mikrofonin tai syöttää signaalin käytettäväksi audio-ohjelmissa.

 - 3  **Äänilähtö/kuulokeliitin/digitaalinen S/PDIF-liitin** – Liittää kuulokeparin tai aktiivikaiuttimet tai audiojärjestelmän. Liittimeen voidaan myös kytkeä vahvistimia, kaiuttimia sekä televisioiden digitaaliääni optisilla digitaalisilla kaapeleilla.

 - 4  **Äänilähtö-/kuulokeliitin** – Liittää kuulokeparin tai aktiivikaiuttimet tai audiojärjestelmän.
-

Ominaisuudet takaa katsottuna



-
-  **HDMI-liitin** — Liittää television tai näytön 5.1-kanavaiseen äänisignaaliin sekä videosignaaliin. HDMI tukee täyttä teräväpiirtotarkkuutta 1080p saakka.
HUOMAUTUS: Kaiuttimettoman näytön kanssa käytettynä luetaan vain videosignaali.


 -  **Mini-DisplayPortin liitin** — Digitaalisen liittymän vakioliitin, joka tukee DisplayPort-näyttöjä ja -projektoreja.
HUOMAUTUS: Mini-DisplayPort-liittimeen voidaan myös kytkeä VGA/DVI-liitin valinnaisella mini-DisplayPort-sovittimella. VGA/DVI-kaapeli ja mini-DisplayPort-sovitin voidaan hankkia sivustolta **www.dell.com**.


 -  **Verkkolaitteen liitin** — Liittää verkkolaitteen, joka antaa tietokoneelle virtaa ja lataa akun.



 - Suojakaapelipaikka** — Liittää tietokoneeseen erikseen hankittavan suojakaapelin.
HUOMAUTUS: Ennen kuin ostat suojakaapelin, varmista, että se sopii tietokoneesi suojakaapelipaikkaan.

 -  **USB 2.0 -liitin** — Liittää USB-laitteita, kuten hiiren, näppäimistön, tulostimen, ulkoisen aseman tai MP3-soittimen.
-

Tietokoneen runko ja näppäimistö










-
- 1  **Akun merkkivalo** – Osoittaa akun varaustilan. Lisätietoja virran/akun tilan merkkivalosta on kohdassa ”Tila- ja merkkivalot” sivulla 34.


 - 2  **Kiintolevyn toiminnan merkkivalo** – Syytty, kun tietokone lukee tai kirjoittaa tietoja. Tasaisesti palava valkoinen valo ilmoittaa kiintolevyn olevan käytössä.
 **VAROITUS: Vältä tietojen menetyks äläkä koskaan sammuta tietokonetta, kun kiintolevyn toimintavalo palaa.**


 - 3 **Ohjausrivi** – Sisältää virtapainikkeen, tilan merkkivalot ja kosketusohjaimet. Lisätietoa ohjausrivistä on kohdassa ”Ohjausrivin ominaisuudet” sivulla 40.


 - 4 **XPS-logon valo** – XPS-logon valo ilmoittaa virrankäyttötilan. Lisätietoja logon valosta on kohdassa ”Tila- ja merkkivalot” sivulla 34.

 - 5 **Toimintonäppäinrivi** – Sisältää kahden näytön käyttöönotto- ja käytöstäpoistonäppäimen   langattoman verkon käyttöönotto- ja käytöstäpoistonäppäimen , akun lataustilanäppäimen , kirkkauden lisäämisen ▲ ja vähentämisen ▼ näppäimet, kosketuslevyn käyttöönotto- ja käytöstäpoistonäppäimen  sekä multimediapainikkeet. Lisätietoa multimediapainikkeista on kohdassa ”Multimediaohjauspainikkeet” sivulla 38.
-

XPS-matkatietokoneen käyttö



6 Näppäimistö/taustavalaistu näppäimistö (valinnainen) — Jos olet hankkinut valinnaisen taustavalaistun näppäimistön, F6-näppäimessä on taustavalaistun näppäimistön kuvake . Valinnainen taustavalaistu näppäimistö on näkyvissä hämärissä ympäristöissä valaisemalla kaikki näppäinten symbolit.


 **Taustavalaistun näppäimistön kirkkausasetukset** — Vaihda kolmea valoisuustilaa (ilmoitetussa järjestyksessä) painamalla <F6>:

- näppäimistön puolikirkkaus
- näppäimistön täysi kirkkaus
- ei valaistusta

7 Kosketuslevyn painikkeet — Toimivat kuten hiiren oikea ja vasen painike.

8 Kosketuslevyn tilan merkkivalo — Syttyy, jos kosketuslevy on poissa käytöstä.

9 Kosketuslevy — Tarjoaa hiiren toiminnot: kohdistimen siirtäminen, valittujen kohteiden vetäminen tai siirtäminen ja vasemman painikkeen napsautus pintaa näpäyttämällä. Kosketuslevy tukee **vieritys-, näpäytys-, zoomaus-, kierto-** ja **työpöytä** ominaisuuksia. Voit muuttaa kosketuslevyn asetuksia kaksoisnapsauttamalla **Synaptics Pointing Device** -kuvaketta työpöydän ilmoitusalueella. Katso lisätietoja kohdasta "Kosketuslevyn eleet" sivulla 36.

HUOMAUTUS: Voit ottaa kosketuslevyn käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla näppäimistön toimintonäppäinrivin näppäintä .

Tila- ja merkkivalot

Akun tilavalot

	Merkkivalojen tilat	Tietokoneen tila(t)	Akun varaustila
verkkolaite	palaa valkoisena	päällä/valmiustila/ pois/lepotila	lataa
	sammuksissa	päällä/valmiustila/ pois/lepotila	täyteen ladattu
Akku	palaa keltaisena	päällä/lepotilassa	akun varaus vähissä (<= 10%)
	sammuksissa	päällä/valmiustila/ pois/lepotila poissa päältä/ lepotilassa	ei lataa


Virtapainikkeen valo tai XPS-logon valo


Merkkivalojen tilat	Tietokoneen tila(t)
palaa valkoisena	päällä
vilkkuu valkoisena	valmiustila
sammuksissa	poissa päältä/lepotilassa

 **HUOMAUTUS:** Lisätietoja virtaongelmista on kohdassa "Virtaongelmat" sivulla 60.

Akun latauksen poistaminen käytöstä

Akun lataus voidaan joutua poistamaan käytöstä lennon ajaksi. Voit poistaa akun latauksen käytöstä nopeasti toimimalla seuraavasti:

1. Varmista, että tietokone on päällä.
2. Paina näppäimistön toimintonäppäinrivillä olevaa akun terveystilapainiketta .
3. Valitse **Battery Life (Akun käyttöaika) -välilehdeltä Disable battery charging** (Poista akun lataus käytöstä) -valintaruutu.


 **HUOMAUTUS:** Akun lataus voidaan myös poistaa käytöstä järjestelmän asennus (BIOS) -apuohjelmasta.

Kosketuslevyeet


Vieritys

Sallii sisällön vierittämisen.
Vierittämisominaisuus sisältää seuraavat toiminnot:

Pystyvieritys – Voit vierittää aktiivista ikkunaa ylös- tai alaspäin.




Voit selata valittua kohdetta vetämällä kahta sormeä ylös- tai alaspäin.




Ota automaattinen pystyvieritys käyttöön liikuttamalla kahta sormeä nopeasti ylös- tai alaspäin.

Pysäytä automaattinen vieritys napauttamalla kosketuslevyä

Vaakavieritys – Voit vierittää aktiivista ikkunaa vasemmalle tai oikealle.



Voit selata valittua kohdetta vetämällä kahta sormeä vasemmalle tai oikealle.




Ota automaattinen vaakavieritys käyttöön liikuttamalla kahta sormeä nopeasti vasemmalle tai oikealle.

Pysäytä automaattinen vieritys napauttamalla kosketuslevyä

Näpäytys

Voit selata sisältöä eteen- tai taaksepäin näpäytyksen suunnan mukaan.




Selaa aktiivisen ikkunan sisältöä siirtämällä kolmea sormeä nopeasti haluamaasi suuntaan.


Zoomaus

Voit suurentaa tai pienentää ruudun sisällön suurennusta. Zoomausominaisuus sisältää seuraavat toiminnot:

Kahden sormen zoomaus — Voit lähentää tai loitontaa siirtämällä kahta sormea kauemmas tai lähemmäs kosketuslevyllä.



Lähentäminen:
Suurena aktiivisen ikkunan näkymää siirtämällä kahta sormea kauemmas toisistaan.




Loitontaminen:
Voit pienentää aktiivisen ikkunan näkymää siirtämällä kahta sormea lähemmäs toisiaan.

Kierto

Voit kiertää ruudun aktiivista sisältöä. Kiertämisominaisuus sisältää seuraavat toiminnot:

Kääntö — Voit kääntää aktiivista sisältöä kahdella sormella siten, että yksi sormi pysyy paikallaan ja toinen kiertää.



Kierrä valittua kohdetta myötä- tai vastapäivään pitämällä peukalo paikallaan ja siirtämällä etusormea kaarella oikealle tai vasemmalle.

Multimediaohjauspainikkeet

Multimediaohjauspainikkeet sijaitsevat näppäimistön toimintonäppäinrivillä. Kun haluat käyttää multimediaohjaimia, paina haluamaasi painiketta. Voit määrittää näppäimistön multimediaohjauspainikkeet käyttämällä **System Setup** (Järjestelmän asetukset) (BIOS) -apuohjelmaa tai **Windows Mobility Center** (Windowsin siirrettävyyskeskusta).

Järjestelmän asetukset


1. Paina <F2>-näppäintä käynnistysitsetestin (POST) aikana, jolloin siirryt System Setup (Järjestelmän asetukset) (BIOS) -apuohjelmaan.
2. Valitse kohdassa **Function Key Behavior** (Toimintonäppäimen toiminto) **Multimedia Key First** (Multimediapainike ensin) tai **Function Key First** (Toimintonäppäin ensin).

Multimedia Key First (Multimediapainike ensin) — Tämä on oletusasetus. Minkä tahansa multimediaohjauspainikkeen painaminen suorittaa kyseisen multimediatoimenpiteen. Voit suorittaa tietyt toiminnot painamalla <Fn>- ja haluamaasi toimintonäppäintä.

Function Key First (Toimintonäppäin ensin) — Toimintonäppäimen painaminen suorittaa siihen liittyvän toiminnon. Voit suorittaa multimediatoiminnon painamalla <Fn>- ja haluamaasi multimedianaäppäintä.

 **HUOMAUTUS: Multimedia Key First** (Multimediapainike ensin)-vaihtoehto toimii vain käyttöjärjestelmässä.

Windows Mobility Center

1. Voit käynnistää Windows Mobility Centerin painamalla <Windows><X>-näppäimiä tai koskettamalla ohjauksrivin Windows Mobility Center -ohjainta .
2. Valitse kohdassa **Function Key Row** (Toimintonäppäinrivi) **Function Key** (Toimintonäppäin) tai **Multimedia Key** (Multimedianaäppäin).



 Mykistä ääni

 Äänenvoimakkuuden pienentäminen


 Äänenvoimakkuuden suurentaminen


 Toista edellinen raita tai luku


 Toisto tai tauko


 Toista seuraava raita tai luku


Ohjausrivin ominaisuudet





-
-  **Virtapainike ja -merkkivalo** — Kytkee virran tai sammuttaa sen, kun painiketta painetaan. Painikkeen merkkivalo osoittaa virtatilan. Lisätietoja virtapainikkeen merkkivalosta on kohdassa "Tila- ja merkkivalot" sivulla 34.


 -  **Caps Lock -merkkivalo** — Syttyy, jos Caps Lock on käytössä.

 -  **Langattoman verkon tila merkkivalo** — Syttyy, kun langaton verkko on otettu käyttöön. Lisätietoja on kohdassa "Langattoman toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä" sivulla 16.

 -  **Akun merkkivalo** — Osoittaa akun varaustilan. Lisätietoja virran/akun tilan merkkivalosta on kohdassa "Tila- ja merkkivalot" sivulla 34.
HUOMAUTUS: Akku lataantuu, kun tietokone saa virtaa verkkolaitteesta.

 -  **Windows Mobility Centerin ohjaus** — Voit käynnistää Windows Mobility Centerin koskettamalla tätä painiketta.

 -  **Pikakäynnistys** — Voit käynnistää haluamasi ennalta määrätyn sovelluksen koskettamalla tätä painiketta.

 -  **Audio-ohjauspaneelin ohjaus** — Voit käynnistää **Dell Audio** -ohjauspaneelin koskettamalla tätä painiketta. Ohjauspaneelin avulla voit tuottaa tietokoneellasi studiolaatuista ääntä. Voit myös muuttaa ääniasetuksia, kuten äänenvoimakkuutta ja ulkoisten kaiuttimien sekä mikrofonin asetuksia.
-

Optisen aseman käyttäminen

△ **VAROITUS:** Älä paina optisen aseman levykelkkaa alaspäin, kun avaat tai suljet sen. Pidä optisen aseman levykelkka suljettuna, kun et käytä asemaa.

△ **VAROITUS:** Älä liikuta tietokonetta, kun toistat tai tallennat levyä.

Optinen asema toistaa tai tallentaa CD-, DVD- tai Blu-ray-levyjä (valinnainen). Varmista, että tulostus- tai kirjoituspuoli on ylöspäin, kun asetat levyjä optisen aseman levykelkkaan.

Levyn asettaminen optiseen asemaan:

1. Paina optisen aseman poistopainiketta.
2. Vedä optisen aseman levykelkka ulos.
3. Aseta levy etikettipuoli ylöspäin optisen aseman levykelkan keskelle ja napsauta levy keskiöön.
4. Työnnä optisen aseman levykelkka takaisin asemaan.


Hätäpoistoaukon käyttö

Jos optisen aseman levykelkka ei aukea poistopainiketta painettaessa, voit avata levykelkan hätäpoistoaukon avulla. Aseman levykelkan avaaminen hätäpoistoaukon avulla:


1. Sammuta tietokone.
2. Työnnä pieni neula tai avattu paperiliitin hätäpoistoaukkoon ja paina sitä, kunnes levykelkka avautuu.

XPS-matkatietokoneen käyttö

- 1 levy
- 2 keskiö
- 3 optisen aseman levykelkka
- 4 hätäpoistoaukko
- 5 poistopainike



Näytön ominaisuudet



-
- 1 **Mikrofoni** – Korkealaatuista ääntä videoneuvotteluihin ja äänen nauhoitukseen.

 - 2 **Kameran merkkivalo** – Osoittaa, onko kamera päällä vai sammuksissa.

 - 3 **Kamera** – Sisäänrakennettu kamera videosieppausta, neuvotteluja ja rupattelua varten. Kamera tukee H.264-videopakkausta, millä saadaan korkealaatuisia videoita matalalla tiedonsiirtonopeudella.

 - 4 **Näyttö** – Näyttö voi vaihdella hankittaessa tehtyjen valintojen mukaan. Näyttö voi tukea kosketusnäyttöominaisuutta, jos valitsit tämän vaihtoehdon tietokonetta hankkiessasi. Lisätietoja kosketusnäyttöominaisuudesta on kohdassa "Kosketusnäytön (valinnainen) käyttäminen" sivulla 46.
-


Kosketusnäytön (valinnainen) käyttäminen

Kosketusnäyttöominaisuus muuttaa tietokoneen interaktiiviseksi näytöksi.

Dell Stage

Tietokoneeseen asennetulla Dell Stage -ohjelmalla voit käyttää suosikkimediaasi ja monikosketussovelluksia.

Voit käynnistää Dell Stagen valitsemalla **Käynnistä**  → **Kaikki ohjelmat** → **Dell Stage** → **Dell Stage**.


 **HUOMAUTUS:** Jotkut Dell Stagen sovellukset voidaan myös käynnistää **Kaikki ohjelmat** -valikosta.

Dell Stagea voidaan mukauttaa seuraavasti:

- Sovelluksen pikavalintojen uudelleenjärjestely — Valitse ja kosketa sovelluksen pikavalintaa, kunnes se vilkkuu, ja vedä se haluamaasi kohtaan Dell Stagea.

- Minimointi — Vedä Dell Stage -ikkuna näytön alalaitaan.
- Personalisointi — Valitse asetuskuvake ja haluamasi vaihtoehto.


Dell Stage sisältää seuraavat sovellukset:

 **HUOMAUTUS:** Jotkut sovellukset eivät välttämättä ole käytettävissä, tietokoneen hankinnan yhteydessä tekemistäsi valinnoista riippuen.

- MUSIC — Soita musiikkia ja selaa musiikkitiedostoja albumin, esittäjän tai kappaleen nimen mukaan. Voit myös kuunnella radiokanavia ympäri maailmaa. Valinnaisella Napster-sovelluksella voit ladata kappaleita, kun olet yhteydessä Internetiin.
- YOUPAINT — Piirrä ja muokkaa kuvia.
- GAMES — Pelaa kosketusnäytöllä ohjattavia pelejä.
- DOCUMENTS — Siirry nopeasti tietokoneen Asiakirjat-kansioon.

- PHOTO — Esitä, järjestele ja muokkaa kuvia. Voit luoda diaesityksiä ja kuvakokoelmia ja lähettää ne **Facebookiin** tai **Flickrin**, kun olet yhteydessä Internetiin.
- DELL WEB — Enintään neljän suosikkisivuston esikatselu. Voit käynnistää Internet-selaimen napsauttamalla tai napauttamalla esikatselukuvaa.
- VIDEO — Esitä videoita. Valinnaisella CinemaNow-sovelluksella voit hankkia tai vuokrata elokuvia ja televisio-ohjelmia, kun olet yhteydessä Internetiin.
- SHORTCUTS — Voit käynnistää usein käyttämäsi ohjelmat nopeasti.
- STICKYNOTES — Luo muistiinpanoja tai muistilappuja näppäimistöllä tai kosketusnäytöllä. Nämä muistiinpanot näkyvät ilmoitustaululla, kun STICKYNOTES avataan seuraavan kerran. Voit myös tallentaa muistiinpanot työpöydälle.
- Web Tile — Enintään neljän suosikkisivuston esikatselu. Voit lisätä tai poistaa Internet-sivun esikatselun tai muokata sitä. Voit käynnistää Internet-selaimen napsauttamalla tai napauttamalla esikatselukuvaa. Voit myös luoda useita Web Tileseja Apps Galleryssä.

Kosketusnäytön eleet (valinnainen)

 **HUOMAUTUS:** Jotkut seuraavista eleistä riippuvat sovelluksesta, eivätkä välttämättä toimi kaikissa sovelluksissa.

Zoomaus

Voit suurentaa tai pienentää ruudun sisällön suurennusta.

Kahden sormen zoomaus — Voit lähentää tai loitontaa siirtämällä kahta sormea kauemmas tai lähemmäs näytössä.




Lähentäminen:
Suurena aktiivisen ikkunan näkymää siirtämällä kahta sormea kauemmas toisistaan.



Loitontaminen:
Pienennä aktiivisen ikkunan näkymää siirtämällä kahta sormea lähemmäs toisiaan.

Viipyminen


Tämän avulla voit saada lisätietoja simuloimalla hiiren oikean painikkeen napsautusta.



Avaa tilannekohtaisia valikoita pitämällä sormi painettuna kosketusnäytössä.

Näpäytys

Voit selata sisältöä eteen- tai taaksepäin näpäytyksen suunnan mukaan.




Siirrä sormea nopeasti haluttuun suuntaan, kun haluat selata aktiivisen ikkunan sisältöä kuin kirjan sivuja. Näpäytys toimii myös pystysuuntaan, kun selaat esimerkiksi kuvia tai soittoluettelon kappaleita.

Vieritys

Sallii sisällön vierittämisen.


Vieritysominaisuuksiin kuuluvat:

Panorointi – Voit siirtää tarkennuksen valittuun kohteeseen, kun koko kohde ei ole näkyvissä.




Panoroi ja vieritä valittuun kohteeseen siirtämällä kahta sormeä valittuun suuntaan.

Pystyvieritys – Voit vierittää aktiivista ikkunaa ylös- tai alaspäin.



Aktivoi pystyvieritys liikuttamalla sormeä ylös tai alas.

Vaakavieritys – Voit vierittää aktiivista ikkunaa vasemmalle tai oikealle.



Aktivoi vaakavieritys liikuttamalla sormeä vasemmalle tai oikealle.

Kierto


Voit kiertää ruudun aktiivista sisältöä.


Kääntö – Voit kääntää aktiivista sisältöä käyttämällä kahta sormeä.




Pidä sormi tai peukalo paikallaan ja siirrä toista sormeä kaarella oikealle tai vasemmalle. Voit kiertää aktiivista sisältöä myös liikuttamalla molempia sormia kiertoliikkeellä.

Akun irrottaminen ja asentaminen

 **VAARA:** Ennen kuin teet mitään tässä osiossa mainittuja toimia, noudata tietokoneen mukana tulleita turvallisuusohjeita.

 **VAARA:** Yhteensopimattoman akun käyttö voi lisätä tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Tässä tietokoneessa saa käyttää vain Delliltä ostettua akkua. Älä käytä muiden tietokoneiden akkuja.

 **VAARA:** Ennen kuin irrotat akun, sammuta tietokone ja irrota ulkoiset kaapelit (myös verkkolaite).


Akun irrottaminen:

1. Sammuta tietokone ja käännä se ympäri.
2. Vedä akun vapautussalpa sivulle.
3. Nosta akku ulos akkutilasta vinossa asennossa.

Akun asentaminen:

1. Kohdista akun kielekkeet akkutilan lovien kanssa.
2. Paina akku alas siten, että akun vapautussalpa napsahtaa.

- 1 akun vapautussalpa
- 2 akku
- 3 nastat (3)



Ohjelmien ominaisuudet

FastAccess-kasvojentunnistus

Tietokoneessa voi olla FastAccess-kasvojentunnistusominaisuus. Tämän ominaisuuden avulla voit suojata Dell-tietokoneen, sillä se oppii kasvopiirteesi ja varmistaa niiden avulla henkilöllisyytesi. Se antaa kirjautumistiedot automaattisesti puolestasi (esimerkiksi kirjautuminen Windows-tilille tai suojattuihin sivustoihin).

Tästä saa lisätietoja valitsemalla

Käynnistä  → **Kaikki ohjelmat** → **FastAccess**.

Tuottavuus ja tietoliikenne

Voit luoda tietokoneen avulla esityksiä, esitteitä, onnittelukortteja, mainoslehtisiä ja laskentataulukoita. Voit myös muokata ja tarkastella digitaalisia kuvia. Tarkista tietokoneeseen asennetut ohjelmistot tilauksestasi.


Internet-yhteyden muodostamisen jälkeen voit käyttää Internet-sivustoja, määrittää sähköpostitilin ja lähettää ja ladata tiedostoja.


Viihde ja multimedia

Voit käyttää tietokonetta videoiden katseluun, pelien pelaamiseen, omien CD/DVD-levyjen luomiseen sekä musiikin ja Internet-radioasemien kuuntelemiseen.

Voit ladata ja kopioida kuvia ja videotiedostoja kannettavista laitteista, kuten digitaalikameroista ja matkapuhelimista. Valinnaisten ohjelmistosovellusten avulla voit järjestää ja luoda musiikki- ja videotiedostoja, jotka voidaan tallentaa levyille, kannettaviin tuotteisiin, kuten MP3-soittimiin, ja käsissä kannettaviin viihdelaitteisiin. Niitä voidaan myös toistaa ja katsoa suoraan liitetyillä televisioilla, projektoreilla ja kotiteatterilaitteilla.

Dell DataSafe Online -varmuuskopiointi


 **HUOMAUTUS:** Dell DataSafe Online -sovellusta tuetaan ainoastaan Windows-käyttöjärjestelmissä.

 **HUOMAUTUS:** Jotta lähetyksen latausnopeus olisi suuri, suositellaan laajakaistayhteyttä.


Dell DataSafe Online on automaattinen varmuuskopiointi- ja palautuspalvelu, joka auttaa suojaamaan tietosi ja muut tärkeät tiedostot onnettomuuksilta, kuten varkaudelta, tulipalolta ja luonnonmullistuksilta. Voit käyttää tätä palvelua tietokoneeltasi salasanasuojatulla-tilillä.

Lisätietoja on osoitteessa **DellDataSafe.com**.

Varmuuskopiointiaikataulun määrittäminen:

1. Kaksoisnapsauta työpöydän ilmoitusalueen Dell DataSafe Online -kuvaketta .
2. Seuraa näytön ohjeita.

nVidia Optimus -teknologia (valinnainen)

 **HUOMAUTUS:** nVidia Optimus -teknologia on valinnainen, eikä sitä välttämättä ole kaikissa tietokoneissa.

XPS-matkatietokone hyödyntää nVidian Optimus-teknologiaa. Optimus-teknologia maksimoi suorituskyvyn ja käyttäjäkokemuksen ja minimoi samalla käytön vaikutukset akun käyttöaikaan. Sillä voit yhdistää integroidun Intel®-grafiikkasuorittimen (GPU) graafisen suorituskyvyn erillisen nVidia-GPU:n kanssa suorittaessasi paljon grafiikkaa sisältäviä sovelluksia, kuten 3D-pelejä. nVidia GPU kytkeytyy päälle ainoastaan ennalta määrättyjä sovelluksia käytettäessä, mikä pidentää akun käyttöaikaa.

Optimus-ratkaisu otetaan käyttöön sovellusprofiilista. Kun sovellus käynnistetään, näytönohjaimet tarkistavat, liittyykö siihen sovellusprofiili.

- Jos sillä on sovellusprofiili, nVidia GPU kytkeytyy päälle, ja sovellus toimii suoritustilassa. nVidia GPU kytketään automaattisesti pois päältä, kun sovellus suljetaan.
- Jos sovellusprofiilia ei ole, käytetään integroitua Intel GPU:ta.

nVidia päivittää sovellusprofiilien oletusluettelo säännöllisesti, ja tietokone lataa sen automaattisesti, kun se on yhteydessä Internetiin.

Lisäksi voit luoda sovellusprofiilin mille tahansa tietokoneen sovellukselle. Uusimmat pelit ja sovellukset, joilla ei ole oletussovellusprofiilia, voivat vaatia tätä.

Sovellusprofiiliasetusten muuttaminen

1. Napsauta työpöytää hiiren oikealla painikkeella ja valitse **NVIDIA Control Panel** (nVidia-ohjauspaneeli).
2. Napsauta **NVIDIA Control Panel** (nVidia-ohjauspaneeli) -ikkunassa kohtaa **3D Settings** (3D-asetukset), mikä laajentaa valinnan (jos sitä ei ole vielä laajennettu), ja napsauta sitten kohtaa **Manage 3D Settings** (Hallitse 3D-asetuksia).
3. Napsauta **Program Settings** (Ohjelman asetukset) -välilehdellä kohtaa **Add** (Lisää) ja paikanna sovelluksen ohjelmätiedosto (**.exe**). Kun olet lisännyt sovelluksen, voit muuttaa sen asetuksia.

Voit muuttaa tietyn sovelluksen asetuksia paikantamalla sen **Select a program to customize** (Valitse mukautettava ohjelma) :-luettelosta ja tekemällä haluamasi muutokset.



HUOMAUTUS: Lisätietoja nVidia-ohjauspaneelin vaihtoehdoista ja asetuksista saat napsauttamalla kohtaa **Help** (Ohje).

Putoamisanturi

Putoamisanturi suojaa tietokoneen kiintolevyä mahdolliselta vaurioitumiselta tunnistamalla matkatietokoneen putoamisesta johtuvan vapaan pudotuksen tilan. Kun vapaan pudotuksen tila havaitaan, kiintolevy asetetaan *turvalliseen tilaan* luku/kirjoituspään vaurioitumisen ja mahdollisen tietojen katoamisen estämiseksi. Kiintolevy palaa normaaliin toimintaan, kun vapaan pudotuksen tilaa ei enää havaita.

Dell Dock (valinnainen)

Dell Dock on kuvakesarja, jolla on helppo käyttää usein käytettyjä sovelluksia, tiedostoja ja kansioita. Voit mukauttaa Dockin:

- lisäämällä tai poistamalla kuvakkeita
- ryhmittämällä toisiinsa liittyvät kuvakkeet samaan luokkaan
- vaihtamalla Dockin väriä ja sijaintia
- muuttamalla kuvakkeiden toimintaa



Luokan lisääminen

1. Napsauta Dockia hiiren oikealla painikkeella ja valitse **Add** (Lisää) → **Category** (Luokka). Näyttöön avautuu **Add/Edit Category** (Lisää luokka/muokkaa luokkaa) -ikkuna.
2. Kirjoita luokan nimi **Title** (Nimi) -kenttään.
3. Valitse luokalle kuvake **Select an image:** (Valitse kuva:) -ruudusta.
4. Valitse **Save** (Tallenna).

Kuvakkeen lisääminen

Vedä ja pudota kuvake Dockiin tai luokkaan.

Luokan tai kuvakkeen poistaminen


1. Napsauta Dockin luokkaa tai kuvaketta oikealla painikkeella ja valitse **Delete shortcut** (Poista pikakuvake) tai **Delete category** (Poista luokka).
2. Seuraa näytön ohjeita.

Dockin mukauttaminen

1. Napsauta Dockia oikealla painikkeella ja valitse **Advanced Setting...** (Lisäasetukset...).
2. Valitse haluamasi Dockin mukautusvaihtoehto.


Ongelmien ratkaiseminen

Tämä luku käsittelee tietokoneen vianmäärittämisestä. Jos ongelma ei ratkea seuraavien ohjeiden avulla, katso "Tukityökalujen käyttäminen" sivulla 64 tai "Dellin yhteystiedot" sivulla 87

 **VAARA: Vain koulutetut huoltohenkilöt saavat irrottaa tietokoneen kannen. Huollosta on lisäohjeita sivun support.dell.com/manuals huoltokäsikirjassa.**

Äänimerkkikoodit


Tietokoneesta saattaa kuulua käynnistyksen aikana sarja äänimerkkejä, jos syntyy virheitä tai ongelmia. Tämä äänimerkkien sarja, jota kutsutaan äänimerkkikoodiksi, ilmoittaa mistä on kyse. Jos näin käy, kirjoita äänimerkkikoodi muistiin ja pyydä apua Delliltä (katso kohta "Dellin yhteystiedot" sivulla 87).


 **HUOMAUTUS:** Jos sinun on vaihdettava osia, katso *huoltokäsikirjaa* sivulla support.dell.com.

Äänimerkkikoodi	Mahdollinen ongelma
Yksi	Mahdollinen emolevyn vika — BIOS ROM -tarkistussummavirhe
Kaksi	RAM-muistia ei havaittu HUOMAUTUS: Jos olet asentanut tai vaihtanut muistimoduulin, tarkista, että se istuu asianmukaisesti.
Kolme	Mahdollinen emolevyn vika — Piirisarjavirhe
Neljä	RAM-luku/kirjoitusvirhe
Viisi	Reaaliaikakellon virhe
Kuusi	Näyttökortin tai -piirin vika
Seitsemän	Suorittimen virhe
Kahdeksan	Näytön virhe

Kosketusnäytön ongelmat

Eräät tai kaikki monikosketusominaisuudet eivät toimi –


- Eräät kosketus- ja monikosketusominaisuudet on voitu poistaa käytöstä. Voit ottaa ne käyttöön kaksoisnapsauttamalla työpöydän ilmoitusalueen **Flicks**-kuvaketta. Valitse **Kynä- ja kosketuslaitteet** -ikkunasta **Kosketus**-välilehti ja tarkista, että kohdat **Käytä sormeja syötelaitteena** ja **Ota käyttöön usean kosketuksen eleet ja käsinkirjoitus** on valittu.
- Sovellus ei ehkä tue monikosketusominaisuutta.
- Kosketusnäyttö on kalibroitu tehtaalla, eikä sitä tarvitse kalibroida uudelleen. Jos kuitenkin haluat kalibroida kosketusnäytön, valitse **Käynnistä**  → **Ohjauspaneeli** → **Laitteisto ja äänet** → **Lehtiö-PC:n asetukset** → **Kalibroi...**

 **HUOMAUTUS:** Jos kosketusnäyttö on kalibroitu virheellisesti, sen kosketusherkkyyks voi olla virheellinen.

Jos kosketusnäytön herkkyyks heikkenee –

Kosketusnäytössä voi olla vieraita hiukkasia (kuten tarralappuja), jotka tukkivat kosketusanturit. Näiden hiukkasten poistaminen:

1. Sammuta tietokone.
2. Irrota verkkolaite pistorasiasta.

 **VAROITUS:** Älä käytä vettä tai puhdistusnestettä kosketusnäytön pyyhkimiseen.

3. Käytä puhdasta, nukkaamatonta liinaa (voit tarvittaessa suihkuttaa mietoa, hankaamatonta puhdistusainetta tai vettä liinaan, mutta et näytölle) ja poista lika tai sormenjäljet pyyhkimällä kosketusnäytön pinta ja sivut.

Verkko-ongelmat

Langattomat yhteydet

Jos langaton verkkoyhteys katkeaa –

Langaton reititin ei saa yhteyttä tai langaton ominaisuus on kytketty pois päältä tietokoneessa.

- Tarkista langaton reititin ja varmista, että siihen on kytketty virta ja että yhteys tietolähteeseen (kaapelimodeemi tai verkkokeskitin).
- Varmista, että langaton toiminto on käytössä tietokoneessa (katso kohtaa "Langattoman toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä" sivulla 16).
- Muodosta uudelleen yhteys langattomaan reitittimeen (katso kohtaa "Langattoman yhteyden määrittäminen" sivulla 20).
- Häiriöt saattavat estää tai keskeyttää langattoman yhteyden. Kokeile siirtää tietokone lähemmäs langatonta reititintä.

Langalliset yhteydet

Jos langallinen verkkoyhteys katkeaa –

Verkkokaapeli on löysällä tai vahingoittunut.

- Tarkista, että verkkokaapeli on kytketty ja kunnossa.

Virtaongelmat

Jos virran merkkivalo ei pala – Tietokoneesi on joko sammuksissa tai horrostilassa tai ei saa virtaa.

- Paina virtapainiketta. Tietokone jatkaa normaalitoimintaa, jos se on sammuksissa tai horrostilassa.
- Kytke verkkolaitteen johto tietokoneessa olevaan virtaliitäntään ja pistorasiaan.
- Jos verkkolaitteen johto on kytketty jatkojohtoon, varmista, että jatkojohto on kytketty pistorasiaan ja että jatkojohtoon tulee virtaa. Ohita myös ylijännitesuojat ja jatkojohdot, jotta voit varmistaa, että tietokone käynnistyy.
- Varmista sähköpistorasian toiminta kokeilemalla siihen esimerkiksi valaisinta.
- Tarkista verkkolaitteen johdon liitännät. Jos verkkolaitteessa on valo, varmista, että se palaa.

Jos virran merkkivalo palaa tasaisen valkoisena eikä tietokone vastaa – Näyttö ei ehkä vastaa.

- Paina virtapainiketta, kunnes tietokone sammuu, ja käynnistä sitten tietokone uudelleen.
- Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä Dellin (katso "Dellin yhteystiedot" sivulla 87).

Jos virran merkkivalo vilkkuu valkoisena – Tietokone on valmiustilassa tai näyttö ei vastaa.

- Jatka normaalia toimintaa painamalla näppäimistön jotakin näppäintä, liikuttamalla hiirtä tai sormea kosketuslevyllä tai painamalla virtapainiketta.
- Jos näyttö ei vastaa, paina virtapainiketta, kunnes tietokone sammuu, ja käynnistä se sitten uudelleen.
- Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä Dellin (katso "Dellin yhteystiedot" sivulla 87).

Jos huomaat häiriön, joka haittaa vastaanottoa tietokoneessa — Ei-toivottu signaali luo häiriötä keskeyttämällä tai estämällä muita signaaleja. Eräitä mahdollisia häiriöiden syitä ovat:

- Virran, näppäimistön ja hiiren jatkokaapelit.
- Haaroituspistorasiassa on liikaa laitteita.
- Samaan pistorasiaan on kytketty useita haaroituspistorasioita.

Muistiongelmat

Jos saat Liian vähän muistia -ilmoituksen —

- Tallenna ja sulje avoinna olevat tiedostot ja sulje sellaiset avoinna olevat ohjelmat, joita et käytä. Tarkista, ratkesiko ongelma.
- Katso muistin vähimmäisvaatimukset ohjelman oppaista. Asenna tarvittaessa lisää muistia (katso järjestelmäsi *Huoltokäsikirjaa* osoitteessa **support.dell.com/manuals**).
- Aseta muistimoduulit uudelleen kantoihinsa (katso *huoltokäsikirjasta* sivustolla **support.dell.com/manuals**).
- Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä Delliin (katso "Dellin yhteystiedot" sivulla 87).

Jos ilmenee muita muistiongelmiä —

- Suorita Dell-diagnostiikkaohjelma (katso "Dell-diagnostiikkaohjelma" sivulla 68).
- Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä Delliin (katso "Dellin yhteystiedot" sivulla 87).

Lukitukset ja ohjelmaongelmat


Jos tietokone ei käynnisty — Varmista, että verkkolaitteen johto on kytketty kunnolla tietokoneeseen ja pistorasiaan.

Ohjelma lakkaa toimimasta —


Sulje ohjelma:

1. Paina <Ctrl>-,<Shift>- ja <Esc>-näppäimiä samanaikaisesti.
2. Valitse **Sovellukset**.
3. Napsauta ohjelmaa, joka ei enää vastaa
4. Valitse **Lopeta tehtävä**.

Jos ohjelma kaatuu toistuvasti — Tarkista ohjelmiston ohjeet. Poista tarvittaessa ohjelma ja asenna se uudelleen.

 **HUOMAUTUS:** Ohjelmiston asennusohjeet ovat yleensä sen oppaissa tai CD-levyllä.

Jos tietokone lakkaa vastaamasta tai näyttö muuttuu täysin siniseksi —


 **VAROITUS:** Voit menettää tietoja, jos et pysty sammuttamaan käyttöjärjestelmää.

Jos tietokone ei tee mitään, kun painat näppäintä tai liikutat hiirtä, paina virtapainiketta vähintään 8–10 sekuntia, kunnes tietokone sammuu, ja käynnistä tietokone sitten uudelleen.


Jos ohjelma on tarkoitettu Microsoft® Windowsin® aikaisemmalle versiolle —

Suorita Ohjattu ohjelman yhteensopivuuden varmistaminen. Ohjattu ohjelman yhteensopivuuden varmistaminen määrittää ohjelman niin, että se toimii ympäristössä, joka muistuttaa aiempia Microsoft Windows -käyttöjärjestelmiä.

Ohjatun ohjelman yhteensopivuuden varmistamisen suorittaminen:

1. Valitse **Käynnistä**  → **Ohjauspaneeli** → **Ohjelmat** → **Suorita aiemmille Windows-versioille tehtyjä ohjelmia**.
2. Valitse aloitusruudusta **Seuraava**.
3. Seuraa näytön ohjeita.

Jos kohtaat muita ohjelmisto-ongelmia —


- Tee heti varmuuskopiot tiedostoistasi.
- Tarkista kiintolevy tai CD-levyt virustorjuntaohjelmalla.
- Tallenna ja sulje kaikki avatut tiedostot tai ohjelmat ja sammuta tietokone **Käynnistä**  -valikosta.
- Tarkista ohjelman oppaat tai pyydä vianmäärittystietoja ohjelman valmistajalta:
 - Varmista, että ohjelma on yhteensopiva tietokoneesi käyttöjärjestelmän kanssa.

- Varmista, että tietokone vastaa ohjelman vähimmäisvaatimuksia. Katso tietoja ohjelman oppaista.
- Varmista, että ohjelma on asennettu ja määritetty oikein.
- Tarkista, että laitteen ohjaimet eivät ole ristiriidassa ohjelman kanssa.
- Poista ohjelma ja asenna se tarvittaessa uudelleen.
- Kirjoita virheilmoitukset muistiin, koska saatat tarvita niitä vianmäärittämisessä ottaessasi yhteyttä Dellin.

Tukityökalujen käyttäminen

Dell Support Center

Dell **Support Center** auttaa löytämään palvelu-, tuki- ja järjestelmäkohtaiset tiedot, joita tarvitset.

Voit käynnistää sovelluksen napsauttamalla työpöydän ilmoitusalueen  -kuvaketta.

Dell Support Center -kotisivulla näkyy tietokoneen mallinumero, huoltomerkki, pikahuoltokoodi ja palvelun yhteystiedot.

Kotisivulla on myös linkkejä seuraaviin:



Self Help (omatoiminen apu)
(Troubleshooting (vianmääritys), Security (turvallisuus), System Performance (järjestelmän suorituskyky), Network/Internet (verkko/Internet), Backup/Recovery (varmuuskopiointi/palautus) ja Windows-käyttöjärjestelmä)



Alerts (häilytykset)
(tietokoneettasi koskevat teknisen tuen häilytykset)



Assistance from Dell (Dellin tuki) (Technical Support with DellConnect™ (tekninen DellConnect™-tuki), Customer Service (asiakaspalvelu), Training and Tutorials (koulutus ja ohjeet), How-To Help with Solution Station™ (Solution Station -palvelun ohjeet) ja Online Scan with PC CheckUp (online-tarkistus PC CheckUp -ohjelmalla))



About Your System (tietoja järjestelmästä) (System Documentation (järjestelmän käyttöohjeet), Warranty Information (takuutiedot), System Information (järjestelmätiedot), Upgrades & Accessories (päivitykset ja lisävarusteet))

Lisätietoja **Dell Support Centeristä** ja tukityökaluista on sivulla **DellSupportCenter.com**.

My Dell Downloads

 **HUOMAUTUS:** My Dell Downloads ei välttämättä ole käytettävissä kaikilla alueilla.


Joillakin uuteen Dell-tietokoneeseen asennetuilla ohjelmilla ei ole varmuuskopio-CD:tä tai -DVD:tä. Nämä ohjelmat voidaan nyt ladata My Dell Downloads -sivustolta. Tältä sivulta voit ladata ohjelmia asennettavaksi uudelleen tai luoda oman varmuuskopiolevysi.

My Dell Downloadsin rekisteröinti ja käyttö:

1. Siirry osoitteeseen **DownloadStore.dell.com/media**.
2. Rekisteröidy ja lataa ohjelma näytön ohjeiden mukaan.
3. Asenna ohjelma uudelleen tai tee varmuuskopiolevy tulevaa käyttöä varten.

Järjestelmälmoitukset

Jos tietokoneessa on ongelma tai virhe, se voi näyttää järjestelmäviestin, joka auttaa tunnistamaan syyn ja ongelman ratkaisuun tarvittavan toimenpiteen.

 **HUOMAUTUS:** Jos viestiä ei mainita seuraavissa esimerkeissä, katso joko käyttöjärjestelmän tai viestin ilmaantumishetkellä suoritettujen ohjelman käyttöohjeita tai ota yhteys Delliin (katso kohtaa "Dellin yhteystiedot" sivulla 87) for assistance.

CMOS checksum error (CMOS-tarkistussummavirhe) — Mahdollinen emolevyn vika tai RTC-paristossa on vähän virtaa. Vaihda akku (katso *huoltokäsikirjaa* sivustolla support.dell.com/manuals) tai pyydä apua Delliltä (katso kohtaa "Dellin yhteystiedot" sivulla 87).

Hard-disk drive failure (Kiintolevyvirhe) — Mahdollinen kiintolevyvirhe POST:in aikana. Pyydä Delliltä apua (katso "Dellin yhteystiedot" sivulla 87).

Hard-disk drive read failure (Kiintolevyn lukuvirhe) — Mahdollinen kiintolevyvirhe HDD-käynnistystestin aikana. Pyydä Delliltä apua (katso "Dellin yhteystiedot" sivulla 87).

No boot device available (Käynnistyslaitetta ei ole käytettävissä) — Kiintolevyllä ei ole käynnistysosiota, kiintolevyn kaapeli on löysällä tai käynnistyslaitetta ei ole käytettävissä.

- Jos käynnistyslaite on kiintolevy, varmista, että kaapelit on kytketty ja että asema on asennettu oikein sekä osoitu käynnistyslaitteeksi.


- Siirry järjestelmän asetuksiin ja varmista, että käynnistyksen järjestystiedot ovat oikein (katso *Huolto-opas* sivulla support.dell.com/manuals).

CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (VAROITUS – Kiintolevyn ITSEVALVONTAJÄRJESTELMÄ on ilmoittanut, että jokin parametri on ylittänyt normaalin käyttöalueensa. Dell suosittelee, että tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti. Alueen ulkopuolella oleva parametri voi olla osoitus mahdollisesta kiintolevyn ongelmasta) – S.M.A.R.T-virhe, mahdollinen kiintolevyn vika. Pyydä Delliltä apua (katso ”Dellin yhteystiedot” sivulla 87).

Laitteiston vianmääritys

Jos laitetta ei havaita käyttöjärjestelmän asennuksen aikana tai se havaitaan mutta määritetään väärin, voit käyttää **Hardware Troubleshooter** (Laitteiston vianmääritys) -toimintoa yhteensopimattomuuden korjaamiseen.


Laitteiston vianmääritysohjelman aloittaminen:

1. Valitse **Käynnistä**  → **Ohje ja tuki**.
2. Kirjoita Etsi-kenttään `hardware troubleshooter` ja aloita haku painamalla <Enter>-näppäintä.
3. Valitse hakutuloksista ongelmaa parhaiten kuvaava vaihtoehto ja noudata seuraavia vianmäärityksen vaiheita.

Dell Diagnostics

Jos tietokoneessasi ilmenee ongelmia, suorita kohdassa "Lukitukset ja ohjelmaongelmat" sivulla 62 mainitut tarkistukset sekä Dell Diagnostics -ohjelma, ennen kuin otat yhteyttä Dellin tekniseen tukeen.

 **HUOMAUTUS:** Dell Diagnostics -ohjelma toimii vain Dell-tietokoneissa.


 **HUOMAUTUS:** *Drivers and Utilities* -levy ei välttämättä toimiteta tietokoneen mukana.

Tarkista, että testattava laite näkyy järjestelmän asennusohjelmassa ja on päällä. Paina <F2>-näppäintä käynnistysitsetestin (POST) aikana, jolloin siirryt System Setup (Järjeselmän asetukset) (BIOS) -apuohjelmaan.


Käynnistä Dell-diagnostiikkaohjelma joko kiintolevytä tai *Drivers and Utilities* (Ohjaimet ja apuohjelmat) -levyitä.


Dell Diagnostics -ohjelman käynnistäminen kiintolevytä

Dell-diagnostiikkaohjelma sijaitsee kiintolevyllä piilotettuna olevassa Diagnostic utility -osiossa.

 **HUOMAUTUS:** Jos tietokoneen näytössä ei näy kuvaa, ota yhteys Delliin (katso kohtaa "Dellin yhteystiedot" sivulla 87).

1. Varmista, että tietokone on liitetty toimivaksi todettuun pistorasiaan.
2. Käynnistä (tai käynnistä uudelleen) tietokone.
3. Kun DELL™-logo tulee näkyviin, paina heti <F12>-näppäintä. Valitse käynnistysvalikosta **Diagnostics** ja paina <Enter>-näppäintä. Tämä voi käynnistää Pre-Boot System Assessment (PSA) -toiminnon.

 **HUOMAUTUS:** Jos odotat liian kauan ja käyttäjärjestelmän logo tulee näyttöön, odota, kunnes näyttöön tulee Microsoft® Windows® -työpöytä, sammuta tietokone ja yritä uudelleen.

 **HUOMAUTUS:** Jos näyttöön tulee ilmoitus siitä, että diagnostiikka-apuohjelman osiota ei löydy, suorita Dell Diagnostics -ohjelma *Drivers and Utilities* -levyltä.

Jos PSA käynnistetään:

- a. PSA aloittaa testien suorittamisen.
- b. Jos PSA:n suoritus onnistuu, näyttöön tulee seuraava viesti: `"No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended)."` ("Järjestelmästä ei tähän mennessä ole löytynyt ongelmia. Haluatko suorittaa jäljellä olevat muistitestit? Se vie noin 30 minuuttia tai enemmän. Haluatko jatkaa? (Suositellaan) .")

- c. Jos muistin kanssa on ongelmia, paina <y>-painiketta; paina muussa tapauksessa <n>-painiketta. Seuraava viesti tulee näkyviin: `"Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue"` ("Dellin diagnostiikka-apuohjelman osio käynnistetään. Jatka painamalla mitä tahansa näppäintä.")
- d. Siirry **Choose An Option** (Valitse vaihtoehto) -ikkunaan painamalla mitä tahansa näppäintä.


Jos PSA:ta ei käynnistetä:

Paina mitä tahansa näppäintä, jos haluat käynnistää Dell Diagnostics -ohjelman kiintolevyn diagnostiikka-apuohjelman osiolta, ja siirry **Choose An Option** (Valitse vaihtoehto) -ikkunaan.

4. Valitse testi, jonka haluat suorittaa.

Tukityökalujen käyttäminen


5. Jos testin aikana löydetään ongelma, näyttöön tulee sanoma, jossa ilmoitetaan virhekoodi ja ongelman kuvaus. Kirjoita virhekoodi ja ongelman kuvaus muistiin ja ota yhteyttä Delliin (katso "Dellin yhteystiedot" sivulla 87).

 **HUOMAUTUS:** Tietokoneen huoltomerkki näkyy kunkin testinäytön yläosassa. Huoltomerkki auttaa tunnistamaan tietokoneesi, jos otat yhteyttä Delliin.

6. Kun testit on suoritettu, sulje testinäyttö, jolloin palaat **Choose An Option** (Valitse vaihtoehto) -ikkunaan.


7. Voit sulkea Dell Diagnostics -ohjelman ja käynnistää tietokoneen uudelleen valitsemalla **Exit** (Poistu).


Dell Diagnostics -ohjelman käynnistäminen Drivers and Utilities (Ohjaimet ja apuohjelmat) -levyltä


 **HUOMAUTUS:** *Drivers and Utilities* -levy ei välttämättä toimiteta tietokoneen mukana.

1. Aseta *Drivers and Utilities* (Ohjaimet ja apuohjelmat) -levy asemaan.

2. Sammuta tietokone ja käynnistä se uudelleen. Kun näyttöön tulee DELL™-logo, paina välittömästi <F12>-näppäintä.

 **HUOMAUTUS:** Jos odotat liian kauan ja käyttöjärjestelmän logo tulee näyttöön, odota, kunnes näyttöön tulee Microsoft® Windows® -työpöytä. Sammuta tietokone tämän jälkeen ja yritä uudelleen.

 **HUOMAUTUS:** Seuraavat ohjeet muuttavat käynnistysjakson vain yhdeksi kerraksi. Seuraavan kerran tietokonetta käynnistettäessä se käynnistää järjestelmäasetuksissa määritetyt laitteet.

3. Kun käynnistyslaiteluettelo tulee näyttöön, korosta **CD/DVD/CD-RW**-asema ja paina <Enter>-näppäintä.
4. Valitse näyttöön tulevasta valikosta vaihtoehto **Boot from CD-ROM** (Käynnistä CD-ROM-asemalta) ja paina <Enter>-näppäintä.
5. Kirjoita "1", jolloin CD-valikko käynnistyy, ja jatka painamalla <Enter>-näppäintä.
6. Valitse numeroidusta luettelosta **Run the 32 Bit Dell Diagnostics** (Suorita 32-bittinen Dell-diagnostiikkaohjelma) -vaihtoehto. Jos luettelossa on useita versioita, valitse käyttämäsi tietokonetta vastaava versio.
7. Valitse testi, jonka haluat suorittaa.
8. Jos testin aikana löydetään ongelma, näyttöön tulee sanoma, jossa ilmoitetaan virhekoodi ja ongelman kuvaus. Kirjoita virhekoodi ja ongelman kuvaus muistiin ja ota yhteyttä Delliin (katso "Dellin yhteystiedot" sivulla 87).
-  **HUOMAUTUS:**Tietokoneen huoltomerkki näkyy kunkin testinäytön yläosassa. Huoltomerkki auttaa tunnistamaan tietokoneesi, jos otat yhteyttä Delliin.
9. Kun testit on suoritettu, sulje testinäyttö, jolloin palaat **Choose An Option** (Valitse vaihtoehto) -ikkunaan.
10. Voit sulkea Dell Diagnostics -ohjelman ja käynnistää tietokoneen uudelleen valitsemalla **Exit** (Poistu).
11. Poista *Drivers and Utilities* -levy

Käyttöjärjestelmän palauttaminen

Käyttöjärjestelmä voidaan palauttaa tietokoneeseen jollain seuraavista tavoista:

△ VAROITUS: Dell Factory Image Restore ja *Operating System* -levyke poistavat käyttöjärjestelmän palauttaessaan kaikki tietokoneen datatiedostot pysyvästi. Kaikki tiedot kannattaa varmuuskopioida mahdollisuuksien mukaan ennen näiden toimintojen käyttämistä.

Vaihtoehto	Käyttö
Järjestelmän palauttaminen	ensimmäisenä ratkaisuna
Dell DataSafe Local Backup	jos järjestelmän palauttaminen ei ratkaise ongelmaa
Järjestelmän palautuslevy	jos käyttöjärjestelmän vika estää järjestelmän palauttamisen ja DataSafe Local Backup -ohjelman käytön kun Dellin tehtaalla asentamia ohjelmia asennetaan uudelle kiintolevyille
Dell Factory Image Restore -ohjelma	kun tietokone halutaan palauttaa siihen tilaan, missä se oli hankintahetkellä
<i>Operating System</i> (Käyttöjärjestelmä) -levy	jos tietokoneen käyttöjärjestelmä halutaan asentaa uudelleen



✍ HUOMAUTUS: *Operating System* -levy ei välttämättä toimiteta tietokoneen mukana.

Järjestelmän palauttaminen

Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmät sisältävät järjestelmänpalautustoiminnon, jonka avulla voit palauttaa tietokoneen aikaisempaan käyttötilaan (ilman että sillä on vaikutusta tietoa sisältäviin tiedostoihin), jos tietokoneelle tehdyt muutokset laitteiston, ohjelmistojen tai muiden järjestelmäasetusten suhteen ovat jättäneet tietokoneen ei toivottuun käyttötilaan. Kaikki järjestelmän palautustoiminnon tekemät muutokset ovat täysin peruutettavissa.

 **VAROITUS: Varmuuskopioi datatiedostot säännöllisesti. Järjestelmän palauttaminen ei tarkkaile tiedostoja eikä palauta niitä.**


Järjestelmän palautuksen aloittaminen


1. Valitse **Käynnistä** .
 2. Kirjoita hakuruutuun **Järjestelmän palauttaminen** ja paina <Enter>-näppäintä.
-  **HUOMAUTUS: Käyttäjätilien valvonta** -ikkuna saattaa aueta. Jos olet tietokoneen järjestelmänvalvoja, valitse **Jatka**. Muussa tapauksessa ota yhteys järjestelmäsi valvojaan.

3. Valitse **Seuraava** ja noudata näytön ohjeita.

Jos järjestelmän palautustoiminto ei ratkaissut ongelmaa, voit kumota viimeisimmän järjestelmän palautuksen.

Viimeisimmän järjestelmän palautuksen kumoaminen

 **HUOMAUTUS:** Ennen kuin kumoat viimeisimmän järjestelmän palauttamisen, tallenna ja sulje kaikki avoimet tiedostot ja sulje kaikki avoimet ohjelmat. Älä muokkaa, avaa tai poista tiedostoja tai ohjelmia, ennen kuin järjestelmän palauttaminen on valmis.

1. Valitse **Käynnistä** .
2. Kirjoita hakuruutuun **Järjestelmän palauttaminen** ja paina <Enter>-näppäintä.
3. Valitse **Peruuta viimeisin palauttaminen** ja valitse sitten **Seuraava**.

Dell DataSafe Local Backup

△ **VAROITUS:** Dell DataSafe Local Backup poistaa peruuttamattomasti kaikki tietokoneen hankkimisen jälkeen asennetut ohjelmat ja ohjaimet palauttaessaan käyttäjärjestelmän tietokoneeseen. Varmuuskopioi ennen Dell DataSafe Local Backup -ohjelman käyttöä ne sovellukset, jotka tietokoneeseen tulee asentaa. Käytä Dell DataSafe Local Backup -ohjelmaa vain, jos järjestelmän palauttamistoiminto ei ratkaissut käyttäjärjestelmäongelmaa.

△ **VAROITUS:** Vaikka Dell Datasafe Local Backup -ohjelman tulisi säilyttää tietokoneen datatiedostot, suositellaan että varmuuskopioit ne Dell DataSafe Local Backup -ohjelmalla.

📌 **HUOMAUTUS:** Jos tietokoneessa ei ole Dell DataSafe Local Backup -ohjelmaa, palauta käyttäjärjestelmä Dell Factory Image Restorella (katso kohta "Dell Factory Image Restore" sivulla 77).

Dell DataSafe Local Backup palauttaa kiintolevyn siihen toimintatilaan, jossa se oli tietokoneen hankintahetkellä, poistamatta tiedostoja.

Dell DataSafe Local Backup -ohjelmalla voit

- varmuuskopioidat tietokoneen ja palauttaa sen aikaisempaan tilaan
- Luo järjestelmän palautuslevy (katso kohta "Järjestelmän palautuslevykeen luominen (suositellaan)" sivulla 12)

Dell DataSafe Local Backup Basic


Käyttäjärjestelmän ja Dellin tehtaalla asennettujen ohjelmien palauttaminen poistamatta datatiedostoja:

1. Sammuta tietokone.
2. Irrota kaikki tietokoneeseen kytketyt laitteet (USB-asema, tulostin jne.) ja irrota kaikki äskettäin tietokoneen sisään asennetut laitteet.

 **HUOMAUTUS:** Älä irrota verkkolaitetta.


3. Käynnistä tietokone.


4. Kun näyttöön tulee DELL™-logo, siirry **Advanced Boot Options** (Käynnistyksen lisäasetukset) -ikkunaan painamalla <F8>-näppäintä useita kertoja.

 **HUOMAUTUS:** Jos odotat liian kauan ja käyttöjärjestelmän logo tulee näyttöön, odota, kunnes näyttöön tulee Microsoft® Windows® -työpöytä. Sammuta tietokone tämän jälkeen ja yritä uudelleen.


5. Valitse **Repair Your Computer** (Korjaa tietokone).

6. Valitse **System Recovery Options** (Järjestelmän palautusasetukset) -valikosta **Dell DataSafe Restore and Emergency Backup** ja noudata näytön ohjeita.

 **HUOMAUTUS:** Palautus saattaa kestää jopa yli tunnin, palautettavan tiedon määrästä riippuen.

 **HUOMAUTUS:** Lisätietoja on tietokannan artikkelissa 353560 osoitteessa support.dell.com.


Päivittäminen Dell DataSafe Local Backup Professional -ohjelmaan

 **HUOMAUTUS:** Dell DataSafe Local Backup Professional saattaa olla asennettu tietokoneeseen, jos tilasit sen tietokonetta ostaessasi.


Dell DataSafe Local Backup Professional tarjoaa lisäominaisuuksia, joilla voit:

- varmuuskopioida tietokoneen tiedostotyyppien mukaan ja palauttaa sen
- varmuuskopioida tiedostoja paikalliseen muistilaitteeseen
- määrittää automaattisten varmuuskopiointien aikataulun

Päivittäminen Dell DataSafe Local Backup Professional -ohjelmaan:

1. Kaksoisnapsauta työpöydän ilmoitusalueen Dell DataSafe Local Backup -kuvaketta .
2. Valitse **UPGRADE NOW!** (Päivitä heti!).
3. Seuraa näytön ohjeita.

Järjestelmän palautuslevy

 **VAROITUS:** Vaikka järjestelmän palautuslevyn tulisi säilyttää tietokoneen datatiedostot, suositellaan että varmuuskopioit ne ennen järjestelmän palautuslevyn käyttämistä.


Dell DataSafe Local Backup -ohjelmalla luodulla järjestelmän palautuslevyllä voit palauttaa kiintolevyn siihen tilaan, missä se oli tietokoneen hankintahetkellä, poistamatta tietokoneen datatiedostoja.

Käytä järjestelmän palautuslevyä seuraavissa tapauksissa:

- käyttöjärjestelmän vika estää tietokoneen palautusvaihtoehtojen käytön.
- kiintolevyvika estää tietojen palauttamisen.


Käyttöjärjestelmän ja Dellin tehtaalla asentamien ohjelmien palauttaminen tietokoneeseen järjestelmän palautuslevyllä:


1. Aseta järjestelmän palautuslevy tai -USB-tikku paikalleen ja käynnistä tietokone.
2. Kun DELL™-logo tulee näkyviin, paina heti <F12>-näppäintä.


 **HUOMAUTUS:** Jos odotat liian kauan ja käyttöjärjestelmän logo tulee näyttöön, odota, kunnes näyttöön tulee Microsoft Windows -työpöytä. Sammuta tietokone tämän jälkeen ja yritä uudelleen.

3. Valitse luettelosta oikea käynnistyslaite ja paina <Enter>-näppäintä.
4. Seuraa näytön ohjeita.

Dell Factory Image Restore

 **VAROITUS:** Käyttöjärjestelmän palautus Factory Image Restore -ohjelmalla poistaa pysyvästi kaiken kiintolevyllä olevan tiedon ja poistaa kaikki ohjelmat ja ohjaimet, jotka on asennettu tietokoneen saamisen jälkeen. Varmuuskopioi tiedot mahdollisuuksien mukaan ennen tämän vaihtoehdon käyttöä. Käytä Dell Factory Image Restore -ohjelmaa vain, jos järjestelmän palauttamistoiminto ei ratkaissut käyttöjärjestelmäongelmaa.

 **HUOMAUTUS:** Dell Factory Image Restore ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikissa tietokoneissa.


 **HUOMAUTUS:** Jos tietokoneessa ei ole Dell Factory Image Restore -ohjelmaa, palauta käyttöjärjestelmä Dell DataSafe Local Backup -ohjelmalla (katso kohta "Dell DataSafe Local Backup" sivulla 74).

Käytä Dell Factory Image Restore -ohjelmaa vain viimeisenä käyttöjärjestelmän palautuskeinona.

Tämä vaihtoehto palauttaa kiintolevyn toimintatilaan, jossa se oli tietokoneen ostohetkellä. Kaikki tietokoneen hankinnan jälkeen lisätyt ohjelmat tai tiedostot, myös datatiedostot, poistetaan pysyvästi kiintolevyllä. Datatiedostot sisältävät esimerkiksi asiakirjoja, taulukkoja, sähköpostiviestejä, digitaalivalokuvia ja musiikkitiedostoja. Varmuuskopioi kaikki tiedot mahdollisuuksien mukaan ennen Dell Factory Image Restore -ohjelman käyttöä.


Dell Factory Image Restore -ohjelman käynnistys

1. Käynnistä tietokone.
2. Kun näyttöön tulee DELL™-logo, siirry **Advanced Boot Options** (Käynnistyksen lisäasetukset) -ikkunaan painamalla <F8>-näppäintä useita kertoja.

 **HUOMAUTUS:** Jos odotat liian kauan ja käyttöjärjestelmän logo tulee näyttöön, odota, kunnes näyttöön tulee Microsoft Windows -työpöytä. Sammuta tietokone tämän jälkeen ja yritä uudelleen.

Käyttöjärjestelmän palauttaminen


3. Valitse **Korjaa tietokone**.
Esiin tulee **Järjestelmän palautusasetukset** -ikkuna.
 4. Valitse näppäimistöasettelu ja valitse **Seuraava**.
 5. Kirjaudu tietokoneelle paikallisena käyttäjänä, jotta pääset palautusasetuksiin. Siirry komentokehoteeseen kirjoittamalla `administrator` **Käyttäjänimi**-kenttään ja napsauttamalla sitten **OK**-painiketta.
 6. Valitse **Dell Factory Image Restore**.
Esiin tulee **Dell Factory Image Restore** -toiminnon aloitusruutu.
-  **HUOMAUTUS:** Kokoonpanosta riippuen on ehkä valittava **Dell Factory Tools** ja sitten **Dell Factory Image Restore**.
7. Valitse **Seuraava**.
Esiin tulee **Confirm Data Deletion** (Vahvista tietojen poistaminen) -ruutu.


-  **HUOMAUTUS:** Jos et halua jatkaa Factory Image Restorea, valitse **Cancel** (Peruuta).
8. Vahvista valitsemalla valintaruutu, että haluat alustaa kiintolevyn ja palauttaa järjestelmäohjelmiston oletustilaan. Valitse sitten **Next** (Seuraava).
Palautustoimenpide alkaa ja saattaa kestää yli viisi minuuttia. Näkyviin tulee ilmoitus, kun käyttöjärjestelmä ja tehtaalla asennetut sovellukset on palautettu alkuperäiseen tilaansa.
 9. Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla **Finish** (Valmis).

Jos tarvitset apua


Jos tietokoneessasi on ongelmia, voit tehdä ongelmanmäärittelyn seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Katso tietokoneessasi olevaa vikaa vastaavia tietoja ja toimenpiteitä kohdasta "Ongelmien ratkaiseminen" sivulla 57.
2. Lisätietoja Dell Diagnostics -ohjelman suorittamisesta on kohdassa "Dell Diagnostics" sivulla 68.
3. Täytä diagnostiikan tarkistuslista sivulla 86.
4. Asennus- ja vianmäärittystoimenpiteissä auttavat Dellin monipuoliset online-tukipalvelut (**support.dell.com**). Kohdassa "Online-palvelut" sivulla 81 on kattava luettelo Dellin online-tukipalveluista.
5. Jos ongelma ei ratkea edellä olevilla ohjeilla, katso "Ennen kuin soitat" sivulla 85.

 **HUOMAUTUS:** Soita Dell-tukipalveluun niin, että voit olla tietokoneen äärellä, jotta tukihenkilöstö voi auttaa sinua tarvittavissa toimissa.

 **HUOMAUTUS:** Dellin pikahuoltokoodijärjestelmä ei välttämättä ole käytössä kaikissa maissa.

Anna pikahuoltokoodisi Dellin automaattisen puhelinjärjestelmän sitä pyytäessä, jolloin puhelusi ohjautuu suoraan asianmukaiselle tukihenkilöstölle. Jos sinulla ei ole pikahuoltokoodia, avaa **Dell-lisävarusteet**-kansio, kaksoisnapsauta **Pikahuoltokoodi**-kuvaketta ja noudata annettuja ohjeita.

 **HUOMAUTUS:** Kaikkia palveluita ei ole saatavana Yhdysvaltojen mannermaan ulkopuolella. Lisätietoja palveluiden saatavuudesta saat paikalliselta Dell-edustajaltasi.

Jos tarvitset apua

Tekninen tuki ja asiakaspalvelu

Dellin tukipalvelu vastaa kaikkiin Dell-laitteistoja koskeviin kysymyksiisi.

Tukihenkilöstö antaa sinulle nopeasti tarkat vastaukset tietokonepohjaisten diagnostiikkaohjelmien avulla.

Jos haluat ottaa yhteyttä Dellin tukipalveluun, katso kohta "Ennen kuin soitat" sivulla 85 ja katso alueesi yhteystiedot tai käy osoitteessa **support.dell.com**.

DellConnect™

DellConnect on helppokäyttöinen verkkotyökalu, jonka avulla Dellin asiakaspalvelija tai tekninen tukihenkilö voi ottaa yhteyden tietokoneeseesi laajakaistayhteyden avulla, tehdä ongelmanmäärittelyn ja korjata ongelman valvontasi alaisena. Lisää tietoa saat osoitteesta **www.dell.com/DellConnect**.

Online-palvelut

Seuraavat sivustot tarjoavat tietoa Dell-tuotteista ja -palveluista:

- www.dell.com
- www.dell.com/ap/ (vain Aasia/ Tyynenmeren maat)
- www.dell.com/jp (Japani)
- www.euro.dell.com (vain Eurooppa)
- www.dell.com/la (Latinalais-Amerikan ja Karibianmeren maat)
- www.dell.ca (Kanada)

Dellin tukipalvelut ovat käytettävissäsi seuraavien sivustojen ja sähköpostiosoitteiden avulla:

Dell-tukisivustot

- support.dell.com
- support.jp.dell.com (Japani)
- support.euro.dell.com (Eurooppa)
- supportapj.dell.com (vain Aasia/ Tyynenmeren maat)

Dell-tukipalveluiden sähköpostiosoitteet

- mobile_support@us.dell.com
- support@us.dell.com
- la-techsupport@dell.com (vain Latinalais-Amerikan ja Karibianmeren maat)
- apsupport@dell.com (Aasia/Tyynenmeren maat)

Dellin markkinoinnin ja myynnin sähköpostiosoitteet

- apmarketing@dell.com (Aasia/ Tyynenmeren maat)
- sales_canada@dell.com (Kanada)

Nimetön FTP

- [ftp.dell.com](ftp://ftp.dell.com)

Kirjaudu sisään käyttäjätunnuksella `anonymous` (nimetön) ja anna salasanaksi sähköpostiosoitteesi.

Automaattinen tilauksen tila -palvelu

Voit tarkistaa Dell-tuotetilauksesi tilan osoitteessa **support.dell.com** tai soittamalla automaattiseen tilauksen tila -palveluun. Sinulta pyydetään tilauksen etsimiseen ja siitä raportoimiseen tarvittavat tiedot.

Jos tilauksessasi ilmenee ongelmia, esimerkiksi puuttuvia osia, väärää osia tai väärä lasku, ota yhteyttä Dellin asiakaspalveluun. Pidä lasku tai pakkaustodistus käsillä puhelun aikana.


Oman alueesi puhelinnumeron löydät kohdasta "Dellin yhteystiedot" sivulla 87.

Tuotetiedot

Jos haluat lisätietoja muista Dellin tuotteista tai haluat tilata tuotteita, siirry Dellin Web-sivustolle osoitteeseen **www.dell.com**. Jos haluat puhua myyjän kanssa, katso oikea puhelinnumero kohdasta "Dellin yhteystiedot" sivulla 87.

Tuotteiden palauttaminen takuukorjausta tai korvausta varten


Valmistele palautettavat tuotteet seuraavasti, olipa kyseessä sitten tuotteen korjaaminen tai korvaaminen:


 **HUOMAUTUS:** Muista ennen tuotteen palauttamista Dellille varmuuskopioida kaikki tiedot kiintolevy(i)ltä ja tuotteen muista tallennuslaitteista. Poista kaikki luottamukselliset, omistusoikeudelliset ja henkilökohtaiset tiedot sekä irrotettavat tallennusvälineet, kuten CD:t ja muistikortit. Dell ei ole vastuussa palautuksen mukana tulevista luottamuksellisista, omistusoikeudellisista tai henkilökohtaisista tiedoista, kadonneista tai vioittuneista tiedoista eikä vaurioituneista tai kadonneista irrotettavista tallennusvälineistä.

1. Pyydä Delliltä materiaalin palautusnumero ja kirjoita se selvästi ja näkyvästi laatikon ulkopuolelle. Oman alueesi puhelinnumeron löydät kohdasta "Dellin yhteystiedot" sivulla 87.
2. Liitä mukaan kopio laskusta ja kirje, josta käy ilmi palautuksen syy.
3. Lähetä pakkaukseen mukana kopio diagnostiikan tarkistuslistasta (katso kohta "Diagnostiikan tarkistuslista" sivulla 86), josta selviävät suorittamasi testit ja Dell Diagnostics -ohjelman (katso kohta "Dell Diagnostics -ohjelma" sivulla 68) raportoimat virheilmoitukset.
4. Jos haluat saada korvauksen palautettavasta tuotteesta, liitä mukaan kaikki palautettavaan tuotteeseen liittyvät lisävarusteet (verkkolaitteen johto, ohjelmistot, oppaat jne.).


Jos tarvitset apua

5. Palauta laite alkuperäisessä (tai sitä vastaavassa) pakkauksessa.

 **HUOMAUTUS:** Olet itse vastuussa lähetyksmaksuista. Olet myös vastuussa palautettavan tuotteen vakuuttamisesta sekä mahdollisesta häviämisestä toimituksen aikana. Postiennakolla lähetettyjä paketteja ei lunasteta.


 **HUOMAUTUS:** Jos pakkaus ei ole yllä olevien vaatimusten mukainen, sitä ei hyväksytä Dellin vastaanottolaiturilla ja se palautetaan sinulle.

Ennen kuin soitat

 **HUOMAUTUS:** Varaa pikahuoltokoodisi käden ulottuville ennen kuin soitat. Tämän koodin avulla Dellin automaattinen tukipuhelinpalvelu pystyy ohjaamaan puhelusi oikein. Sinulta voidaan myös kysyä huoltomerkkiä.

Huoltomerkin paikantaminen

Tietokoneen huoltomerkki on tietokoneen pohjassa olevassa tarrassa.



1 Huoltomerkki

Jos tarvitset apua

Muista täyttää diagnostiikan tarkistuslista. Jos mahdollista, käynnistä tietokone, ennen kuin soitat Dellille, ja pysy tietokoneen vieressä puhelun aikana. Tukipalvelu voi pyytää sinua antamaan näppäimistökomentoja, välittämään yksityiskohtaisia tietoja toimintojen aikana tai suorittamaan muita vianmäärittystoimia tietokoneella. Varmista, että tietokoneen mukana toimitetut asiakirjat ovat käden ulottuvilla.

Diagnostiikan tarkistuslista

- Nimi:
- Päivämäärä:
- Osoite:
- Puhelinnumero:
- Huoltonumero (viivakoodi tietokoneen pohjassa):
- Pikahuoltokoodi:
- Materiaalin palautusnumero (jos sellainen on saatu Dellin tukihenkilöltä):
- Käyttöjärjestelmä ja sen versio:


- Laitteet:
- Laajennuskortit:
- Onko tietokone liitetty verkkoon? Kyllä/Ei
- Verkko, sen versio ja verkkokortti:
- Ohjelmat ja niiden versiot:

Määritä tietokoneen käynnistystiedostojen sisältö käyttöjärjestelmän ohjeista. Jos tietokone on kytketty tulostimeen, tulosta kaikki nämä tiedostot. Kopioi muussa tapauksessa tiedostojen sisältö paperille, ennen kuin soitat Dellille.

- Virheilmoitus, äänimerkkikoodi tai diagnostiikkakoodi:
- Ongelman kuvaus ja suoritettut vianmäärittystoimet:

Dellin yhteystiedot

Yhdysvalloista soittavat asiakkaat voivat soittaa numeroon 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **HUOMAUTUS:** Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, löydät yhteystiedot ostolaskusta, pakkaustodistuksesta, laskusta tai Dellin tuoteluettelosta.

Dell tarjoaa useita online- ja puhelinpohjaisia tuki- ja palveluvaihtoehtoja. Saatavuus vaihtelee alueittain ja tuotteittain, eikä kaikkia palveluita välttämättä ole saatavana kaikilla alueilla.

Kun haluat ottaa yhteyttä Delliin myyntiin, tekniseen tukeen tai asiakaspalveluun liittyvissä kysymyksissä:

1. Siirry osoitteeseen **www.dell.com/ContactDell**.
2. Valitse maasi tai alueesi.
3. Valitse tarpeitasi vastaava palvelu- tai tukilinkki.
4. Valitse sopiva tapa ottaa yhteys Delliin.

Muiden lisätietojen ja resurssien löytäminen

Jos haluat:

asentaa käyttöjärjestelmän uudelleen
suorittaa tietokoneella diagnostiikkaohjelma
asentaa järjestelmäohjelmiston uudelleen
saada lisätietoja Microsoft® Windows® -
käyttöjärjestelmästä ja sen ominaisuuksista

asentaa tietokoneeseen uusia tai
lisäkomponentteja, kuten uusi kiintolevy
asentaa uudelleen tai vaihtaa kuluneen tai
viallisen osan

Katso:

”Järjestelmän palautuslevy” sivulla 76
”Dell Diagnostics” sivulla 68
”My Dell Downloads” sivulla 65

support.dell.com

Huoltokäsikirja osoitteessa
support.dell.com/manuals



HUOMAUTUS: Eräissä maissa tietokoneen
avaaminen ja osien vaihtaminen saattaa
mitätöidä takuun. Tarkista takuu- ja
palautuskäytännöt ennen tietokoneen
sisällä työskentelemistä.

Jos haluat:

etsiä parhaat turvallisuuskäytäntötiedot tietokonetta varten
tarkastella takuutietoja, käyttöehtoja (vain Yhdysvallat), turvallisuusohjeita, säädöksiä, ergonomiatietoja ja käyttöoikeussopimusta

löytää huoltomerkin/pikapalvelukoodin – Tarvitset huoltomerkin tunnistaksesi tietokoneen osoitteessa **support.dell.com** tai kun otat yhteyttä tekniseen tukeen

paikantaa ohjaimia ja latauksia; readme-tiedostoja


käyttää teknistä tukea ja tuotteen ohjeita
tarkistaa uusien ostosten tilauksen tilan
löytää ratkaisuja ja vastauksia yleisiin kysymyksiin

löytää tietoja viimeisimmistä päivityksiä tietokoneen teknisistä muutoksista tai teknisiä lisätietoja kokeneille käyttäjille tai tekniikoille

Katso:

tietokoneen mukana toimitetut turvallisuus- ja säädösasiakirjat sekä Regulatory Compliance -sivu osoitteessa **www.dell.com/regulatory_compliance**



tietokoneen pohja

Dell Support Center. Voit käynnistää **Dell Support Center** -sovelluksen napsauttamalla työpöydän ilmoitusalueen  -kuvaketta

support.dell.com

Tekniset tiedot

Tämä osa sisältää tietoja, joita voit tarvita, kun otat tietokoneen käyttöön, päivität sen ohjaimia tai päivität tietokonetta.

 **HUOMAUTUS:** Saatavuus saattaa vaihdella alueittain. Lisätietoja tietokoneen kokoonpanosta on Dell Support Centerin kohdassa **About Your System** (Järjestelmätiedot). Voit käynnistää Dell Support Centerin napsauttamalla työpöydän ilmoitusalueen  -kuvaketta

Tietokoneen malli

Dell™ XPS™ L401X

Tietokoneen tiedot

Järjestelmän piirisarja	Mobile Intel® 5 -sarjan Express Chipset HM57
Suoritintyyppi	Intel Core™ i3 Intel Core i5 Intel Core i7 Intel Pentium®

Muisti

Muistimoduulin liitin	kaksi käyttäjän käytössä olevaa SODIMM-liitintä
Muistimoduulien kapasiteetit	1 Gt, 2 Gt ja 4 Gt
Vähimmäismuisti	1 Gt
Enimmäismuisti	8 Gt

Muisti

Muistin tyyppi 1066 MHz/1333 MHz
SODIMM DDR3

HUOMAUTUS: Ohjeita muistin lisäämisestä on *huoltokäsikirjassa* osoitteessa **support.dell.com**.

Liitännät

Audio yksi mikrofonin
tuloliitin, yksi
stereokuulokkeiden/
kaiuttimien liitin

HUOMAUTUS: Liittimiin voidaan myös kytkeä enintään 5.1-kanavaiset kaiuttimet

S/PDIF yksi kuuloke/
digitaalinen S/PDIF-
komboliitântä

Mini-Card-kortti yksi täysi MiniCard-
korttipaikka

yksi puolikas MiniCard-
korttipaikka

Liitännät

HDMI-liitin yksi 19-nastainen
liitântä

Verkkosovitin yksi RJ45-liitin

USB kaksi 4-nastaista USB
2.0 -yhteensopivaa
liitintä

Mini-DisplayPort yksi 20-nastainen
liitântä

eSATA yksi
seitsemännastainen/
neljänastainen eSATA/
USB-yhdistelmäliitin

Muistikortin lukija yksi 9-in-1-paikka

Antennituloliitântä yksi MCX-liitin
(valinnainen)

Muistikortinlukija

Tuetut kortit	Secure Digital (SD) -muistikortti
	Secure Digital Input/ Output (SDIO)
	Secure Digital High Capacity (SDHC)
	Secure Digital eXtended Capacity (SDXC)
	Memory Stick
	Memory Stick PRO
	MSXC-muistikortti
	MultiMedia Card (MMC) -kortti
	xD-Picture-kortti

Kamera

Kameran tarkkuus	2,0 megapikselin HD
Näyttötarkkuus	1280 x 720

Tietoliikenne

Modeemi (valinnainen)	ulkoinen V.92 56 K USB-modeemi
Verkkosovitin	10/100/1000 Ethernet LAN emolevyllä
Langaton	WLAN, WWAN (valinnainen), WiMax/Wi-Fi abgn/agn ja langaton Bluetooth®-tekniikka (valinnainen)/WiDi (valinnainen)
TV	Televisioviritinkortti (valinnainen)

Audio

Ääniohjain	Realtek ALC665 audio
Kaiuttimet	2 x 2 wattia
Äänenvoimakkuuden säätimet	ohjelmavalikot ja mediaohjaimet

Video

Integroitu

Näytönohjainkortti	Intel HM55
Näytönohjaimen muisti	enintään 256 MB

Erillinen

Näytönohjainkortti	NVIDIA GeForce GT 420M NVIDIA GeForce GT 425M
Näytönohjaimen muisti	1 Gt/2 Gt DDR3

näyttö

Tyyppi	14,0 tuuman HD WLED-taustavalo, TrueLife Monikosketuksinen 14,0 tuuman HD WLED-taustavalo, TrueLife (valinnainen)
--------	---

näyttö

Mitat:

Korkeus	192,50 mm (7,58 tuumaa)
Leveys	324,00 mm (12,75 tuumaa)
Halkaisija	355,60 mm (14,0 tuumaa)
Enimmäistarkkuus	1366 x 768
Virkistystaajuus	60 Hz
Käyttökulma	0° (suljettu) – 135°
Vaakasuuntainen katselukulma	40/40
Pystysuuntainen katselukulma	15/30 (H/L)
Pikselitiheys	0,2265 mm x 0,2265 mm

Akku

9 kennon "älykäs" litiumioni:

Korkeus	221,07 mm (8,70 tuumaa)
Leveys	54,35 mm (2,14 tuumaa)
Syvyys	42,53 mm (1,67 tuumaa)
Paino	0,49 kg (1,08 naulaa)

6 kennon "älykäs" litiumioni:

Korkeus	209,19 mm (8,24 tuumaa)
Leveys	54,35 mm (2,14 tuumaa)
Syvyys	20,40 mm (0,80 tuumaa)
Paino	0,33 kg (0,73 naulaa)

Jännite 11,1 V (6/9 kennoa)

Latausaika (noin) 4 tuntia (kun tietokone on sammutettu)

Akku

Käyttöaika	akun käyttöaika vaihtelee käyttöolojen mukaan
Nappiparisto	CR-2032

verkkolaite



HUOMAUTUS: Käytä ainoastaan tietokoneelle tarkoitettua verkkolaitetta. Katso tietokoneen mukana tulleita turvaohjeita.

Tulojännite	100-240 VAC/ 11-16 VDC
Tulovirta (maksimi)	1,8 A/9 A
Tulotaajuus	50-60 Hz
Lähtöteho	90 W/130 W

verkkolaite

Lähtövirta:	
90 W	4,62 A (jatkuva)
130 W	6,70 A (jatkuva)
Nimellislähtöjännite	19,5 VDC
Käyttölämpötila	0–40 °C (32–104 °F)
Säilytyslämpötila	–40–70 °C (–40–158 °F)

Näppäimistö (taustavalaistu)

Näppäimien lukumäärä	86 (USA ja Kanada); 87 (Eurooppa); 90 (Japani); 87 (Brasilia)
Asettelu	QWERTY/AZERTY/Kanji

Kosketuslevy

X/Y-asennon tarkkuus (grafiikkataulutila)	240 cpi
Koko:	
Leveys	81 mm (3,19 tuumaa)
Korkeus	42 mm (1,65 tuumaa)

Mitat

Korkeus	31,10–37,25 mm (1,22–1,47 tuumaa)
Leveys	353 mm (13,8 tuumaa)
Syvyys	247,50 mm (9,74 tuumaa)
Paino (6 kennon akulla ja optisella asemalla)	Määritettävissä kevyemmäksi kuin 2,45 kg (5,40 naulaa)

Tietokoneympäristö

Lämpötila-alue:

Käytön aikana 0–35 °C
(32–95 °F)

Tallennustila –40–65 °C
(–40–149 °F)

Suhteellinen kosteus (maksimi):

Käytön aikana 10–90 % (tiivistymätön)

Tallennustila 5–95 % (tiivistymätön)

Maksimivärähtely (käytettäessä satunnaista värähtelykirjoa, joka simuloi käyttöympäristöä):

Käytön aikana 0,66 GRMS

Ei käytön aikana 1,30 GRMS

Tietokoneympäristö

Iskunkestävyys (käytön aikana – mitattu kiintolevyllä käynnissä olevalla Dell Diagnostics -ohjelmalla ja 2 ms:n sinipulssilla; käytön ulkopuolella – mitattu kiintolevyn lukupää pysäköintiasennossa ja 2 ms:n puolisinipulssilla):

Käytön aikana 110 G

Ei käytön aikana 160 G

Korkeus (maksimi):

Käytön aikana –15,2–3048 m
(–50–10 000 jalkaa)

Tallennustila –15,2–10 668 m
(–50–35 000 jalkaa)

Ilman mukana kulkeva epäpuhtaustaso G2 tai alhaisempi normin ISA-S71.04-1985 määrittämisen mukaan

Liite

Macrovision-tuotteita koskevat huomautukset

Tämä tuote sisältää tekijänoikeuksien suojaustekniikan, joka on suojeltu USA:n patenttioikeuksilla ja muilla tekijänoikeuksilla, jotka ovat Macrovision Corporationin ja muiden oikeuksien haltijoiden omaisuutta. Tämän tekijänoikeuksien suojaustekniikan käyttö vaatii luvan Macrovisionilta, ja on tarkoitettu vain kotikäyttöön ja muuhun rajoitettuun käyttöön, ellei Macrovision ole antanut erillistä lupaa. Koodin murtaminen tai purkaminen lähdekoodiksi on kielletty.

NOM (Official Mexican Standard) -tiedot (vain Meksiko)

Seuraavat tiedot koskevat tässä asiakirjassa kuvattuja laitteita Official Mexican Standard -standardin (NOM) mukaisesti:

Maahantuoja:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Säädösten mukainen

mallinumero	Jännite	Taajuus	Sähkönkulutus	Lähtöjännite	Lähtöintensiiteetti
P12G	100-240 VAC/ 11-16 VDC	50-60 Hz	1,8 A/9 A	19,5 VDC	4,62 A/6,70 A

Lisätietoja on tietokoneen mukana toimitetuissa turvaohjeissa.

Lisää parhaita turvallisuuskäytäntötietoja on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

Hakemisto

A

- akun tilavalo **31**
- asennus, ennen aloittamista **7**
- asiakaspalvelu **80**
- audio-ohjauspaneeli **41**

B

- B-CAS-kortti **14**

C

- CD:t, soittaminen ja luominen **53**

D

- DataSafe Local Backup **74**
- DellConnect **80**
- Dell Diagnostics **68**
- Dell Factory Image Restore -ohjelma **77**

- Dellin online-yhteystiedot **87**
- Dell Stage **46**
- Dell Support Center **64**
- diagnostiikan tarkistuslista **86**
- DVD:t, toistaminen ja luominen **53**

F

- FTP-kirjautuminen, nimetön **81**

H

- haaroituspistorasiat, käyttäminen **8**

I

- ilmavirta, salliminen **7**
- Internet-yhteys **20**
- ISP
 - Internet-palveluntarjoaja **20**

J

- järjestelmän asetukset **38**
 - käynnistäminen **38**
 - toimintonaappainten toiminta **38**
- järjestelmän palauttaminen **73**
- järjestelmän palautuslevy **76**
- järjestelmän uudelleenasetusvaihtoehdot **72**
- järjestelmäviestit **65**

K

- kamera **45**
- kiintolevyn toimintavalo **31**
- kosketuslevy
 - eleet **36**
- kosketusnäyttö **46**
 - eleet **48**

L

- laiteongelmat
 - vianmääritys **67**
- laitteiston vianmääritys **67**
- langallinen verkko
 - verkkokaapeli, kytkeminen **9**
- langaton
 - näyttö **18**
- langaton verkkoyhteys **59**

M

- mini-DisplayPort-liitin **29**
- muistiongelmät
 - ratkaiseminen **61**
- multimediaohjauspainikkeet **38**

N

- näpätys **48**
- nVidia Optimus -teknologia **54**

O

ohjaimet ja ladattavat tiedostot **89**

ohjausrivi **31**

ohje

avun ja tuen saaminen **79**

ohjelmisto-ominaisuudet **52**

ohjelmisto-ongelmat **62**

ongelmat, ratkaiseminen **57**

optinen asema

Käyttö **42**

R

ratkaiseminen, ongelmat **57**

resurssit, etsiminen **88**

S

S/PDIF-liitin **27**

sähköpostiosoitteet

tekninen tuki **81**

SIM-kortti **14**

soittaminen Dellille **85**

T

takuupalautukset **83**

tehdaslevykuvan palauttaminen **77**

tekniset tiedot **90**

tietojen etsiminen **88**

tietokone, määrittäminen **7**

tietokoneen ominaisuudet **52**

tuen sähköpostiosoitteet **81**

tukisivustot

maailmanlaajuiset **81**

tuotteet

tietoja ja ostaminen **82**

tuotteiden lähettäminen

palautusta tai korjausta varten **83**

TV-viritin **19**

Hakemisto

U

USB PowerShare **25**

V

varmuuskopiointi ja palautus **53**

verkkoyhteys

korjaaminen **59**

virtaongelmat, ratkaiseminen **60**

W

Windows

ohjattu ohjelman yhteensopivuuden
varmistaminen **62**

Windows Mobility Center **38**

Y

yhteyden muodostaminen

Internetiin **20**

Painettu Irlannissa.

www.dell.com | support.dell.com



090785A00