

Dell P2018H

Dell Display Manager

Korisnički vodič

Model monitora: P2018H
Regulatorni model: P2018Hc





NAPOMENA: NAPOMENA označava važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite vaš računar.

Autorsko pravo © 2017 Dell Inc. ili njene pridružene kompanije. Sva prava zadržana.
Dell, EMC i ostale trgovačke marke su trgovačke marke kompanije Dell Inc. ili njenih pridruženih kompanija. Druge trgovačke marke mogu biti trgovačke marke njihovih vlasnika.

2017 – 09

Rev. A00


Sadržaj

Pregled.....	4
Upotreba dijaloga brzih podešavanja	5
Podešavanje osnovnih funkcija prikaza	6
Dodela unapred podešenih režima aplikacijama.....	7
Primenjivanje opcija za štednju energije.....	9
Upravljanje sa više video ulaza.....	10
Rešavanje problema	12




Pregled

Dell Display Manager je Windows aplikacija koja se koristi za upravljanje monitorom ili grupom monitora. Ona omogućava ručno podešavanje prikazane slike, dodelu automatskih podešavanja, upravljanje energijom, organizaciju prozora, rotaciju slike i ostale funkcije na određenim Dell monitorima. Nakon instalacije, Dell Display Manager se pokreće svaki put prilikom pokretanja računara i njegova ikona se smešta u sistemsku paletu. Informacije o monitorima povezanim sa računarom se prikazuju kada postavite pokazivač miša iznad ikone u sistemskoj paleti.




 **NAPOMENA:** Dell Display Manager mora da koristi DDC/CI kanal za komunikaciju sa monitorom. Uverite se da je DDC/CI omogućen u meniju na način prikazan u nastavku.



Upotreba dijaloga brzih podešavanja

Klikom na ikonu aplikacije Dell Display Manager na sistemskoj paleti otvara se dijalog **Quick Settings (Brze postavke)**. Kada je sa sistemom povezano više podržanih Dell modela, određeni ciljni monitor se može izabrati pomoću obezbeđenog menija.

Dijalog **Quick Settings (Brze postavke)** omogućava jednostavno podešavanje nivoa osvetljenosti i kontrasta monitora. Možete ručno da izaberete unapred podešeni režim ili da omogućite automatski izbor unapred podešenog režima u zavisnosti od aktivne aplikacije.




Dijalog **Quick Settings (Brze postavke)** takođe obezbeđuje pristup naprednom korisničkom interfejsu aplikacije Dell Display Manager koja se koristi za podešavanje osnovnih funkcija, konfiguraciju Automatskog režima, kao i za pristup drugim funkcijama.



Podešavanje osnovnih funkcija prikaza

Unapred podešeni režim za izabrani monitor se može ručno primeniti pomoću menija na kartici **Basic (Osnovno)**. U suprotnom, može se omogućiti Automatski režim. Automatski režim automatski primenjuje vaš željeni unapred podešeni režim kada su aktivne određene aplikacije. Poruka se momentalno pojavljuje na ekranu i prikazuje izabrani unapred podešeni režim.

Osvetljenost i kontrast koji su izabrani za monitor takođe se mogu promeniti sa kartice **Basic (Osnovno)**.



Dodela unapred podešenih režima aplikacijama

Kartica **Auto Mode (Automatski režim)** vam omogućava da povežete određeni unapred podešeni režim sa određenom aplikacijom i da ga automatski primenite. Kada je omogućen Automatski režim, aplikacija Dell Display Manager automatski prebacuje na odgovarajući unapred podešeni režim svaki put kada se aktivira povezana aplikacija. Unapred podešeni režim dodeljen određenoj aplikaciji može biti isti na svakom povezanom monitoru ili se može razlikovati između monitora.

Aplikacija Dell Display Manager je unapred konfigurisana za veliki broj popularnih aplikacija. Da biste dodali novu aplikaciju na listu dodela, jednostavno prevucite aplikaciju sa radne površine, iz Windows Start menija ili sa drugog mesta i otpustite je na trenutnu listu.

 **NAPOMENA:** Dodele unapred podešenog režima koje imaju za cilj datoteke komandi, skripte i module za učitavanje, kao i datoteke koje nisu izvršne kao što su zip arhive ili pakovane datoteke nisu podržane i neće imati efekta.

Dodatno može i da se omogući opcija koja aktivira unapred podešeni režim **Game (Igra)** kada se Direct3D aplikacija pokrene u režimu punog ekrana. Da biste zaobišli ovo ponašanje u slučaju pojedinačnih naslova igre, dodajte ih na listu dodela s drugim unapred podešenim režimom. Aplikacije koje su prisutne u listi dodela imaju prioritet u odnosu na opšte Direct3D podešavanje.




The screenshot shows the Dell Display Manager application window. At the top, there's a header bar with the Dell logo, the title "Display Manager", the monitor model "Dell P2018H", and a help icon. Below the header is a navigation bar with tabs: "Basic" (selected), "Auto Mode", "Input Manager", and "Options". A status message below the tabs says: "Assign a preset mode to a specific application. To add an application, drag it to the list:". The main content area is a table mapping applications to preset modes:

Application	Preset Mode
(Default for desktop apps)	Standard
(Default for fullscreen Direct3D)	Game
(Default for universal Windows apps)	Standard
Internet Explorer	Standard
Microsoft Edge	Standard



Primenjivanje opcija za štednju energije

Na podržanim Dell modelima kartica **Options (Opcije)** će biti dostupna sa PowerNap opcijama za uštedu energije. Kada se aktivira čuvan ekrana, Svetlina monitora se može automatski podešiti na minimalni nivo ili se monitor može postaviti u režim spavanja kako bi se dodatno uštedela energija.




Upravljanje sa više video ulaza


Kartica **Input Manager (Menadžer ulaza)** obezbeđuje vam jednostavan način za upravljanje sa više video ulaza na vašem Dell monitoru. Na taj način je prebacivanje između ulaza veoma jednostavno dok radite sa više računara.

Navedeni su svi ulazni portovi za video na vašem monitoru. Svakom ulazu možete da date ime koje želite. Sačuvajte promene posle uređivanja.

Možete da definišite taster prečice da biste brzo prebacili na omiljeni ulaz i drugi taster prečice da biste brzo prebacivali između dva ulaza ako često radite sa njima.



Možete koristiti padajuću listu za prebacivanje na bilo koji ulazni izvor.



 NAPOMENA: DDM komunicira s vašim monitorom čak i kada monitor prikazuje video sa drugog računara. DDM možete instalirati na računaru koji često koristite i kontrolisati prebacivanje ulaza sa njega. Takođe možete instalirati DDM na druge računare povezane s monitorom.




Rešavanje problema

Ako DDM ne može da radi sa vašim monitorom, DDM će prikazati sledeću ikonu u sistemskoj paleti.



Kliknite na ikonu i DDM će prikazati detaljniju poruku o grešci.



Imajte u vidu da DDM radi samo sa monitorima marke Dell. Ako koristite monitore od drugih proizvođača, DDM ih ne podržava.

Ako DDM nije u mogućnosti da otkrije i/ili komunicira sa podržanim Dell monitorom, preuzmite sledeće radnje za rešavanje problema:

1. Uverite se da je video kabl dobro povezan sa monitorom i/ili računarom, a naročito da su konektori dobro ubačeni na odgovarajuće mesto.
2. Proverite ekranski prikaz monitora da biste se uverili da je DDC/CI omogućen.
3. Uverite se da imate odgovarajući i najnoviji upravljački program za monitor od proizvođača grafičke kartice (Intel, AMD, NVidia itd.). Upravljački program za monitor je često uzrok nefunkcionisanja DDM-a.
4. Uklonite sve priključne stanice ili ekstendere ili konverttere kablova koji se nalaze između monitora i priključka grafičke kartice. Pojedini ekstenderi, čvorišta ili konverteri niske cene možda ne podržavaju DDC/CI na odgovarajući način i mogu da spreče rad DDM-a. Ažurirajte upravljački program takvog uređaja ako je najnovija verzija dostupna.
5. Ponovo pokrenite sistem.



DDM možda neće raditi sa sledećim monitorima:

- Modeli Dell monitora stariji od 2013. godine i D-serija Dell monitora. Više informacija potražite na veb-sajtovima Dell podrške za proizvode
- Igrački monitori koji koriste NVidia-zasnovanu G-sync tehnologiju
- Virtuelni i bežični ekranii ne podržavaju DDC/CI
- Pojedini raniji modeli DP 1.2 monitora, možda će biti potrebno da onemogućite MST/DP 1.2 koristeći meni na ekranu monitora

Ako se vaš računar povezan sa internetom, bićete obavešteni porukom kada novija verzija DDM aplikacije bude dostupna. Preporučuje se da preuzmete i instalirate najnoviju DDM aplikaciju.

Možete i da proverite postojanje nove verzije desnim klikom na ikonu DDM-a dok držite pritisnut taster Shift.

