

# دليل المستخدم

**Dell E1916HV**

**Dell E1916HL**

**Dell E1916HM**

**Dell E2016HV**

**Dell E2016HL**

**Dell E2016HM**

**Dell E2216HV**

**Dell E2216HVM**

طراز اعتيادي: E1916HVf / E2016HVf / E2216HVf



ملاحظة: الملاحظة: تشير الملاحظة إلى معلومات مفيدة تساعدك في استخدام جهاز الكمبيوتر خاصتك على نحو أفضل.



تنبيه: يشير التنبيه إلى احتمال حدوث تلف بالجهاز أو فقدان للبيانات إذا لم يتم إتباع الإرشادات.



تحذير: التحذير: يشير التحذير إلى احتمالية حدوث أضرار للممتلكات أو تعرض الأشخاص للإصابة أو الوفاة.



#### © 2015 - 2020 Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة.

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير دون سابق إخطار. يمنع منعًا باتًا نسخ هذه المواد بأية وسيلة كانت دون الحصول على إذن كتابي من شركة Dell Inc.

العلامات التجارية المستخدمة في هذه الوثيقة: تعد Dell™ وشعار DELL علامتان تجاريتان مملوكتان لشركة Dell Inc، أما كلمات Microsoft® وWindows® وشعار زر بدء Windows فهما إما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى.

قد تُستخدم العلامات والأسماء التجارية الأخرى في هذه الوثيقة للإشارة إلى الكيانات التي تحمل العلامات والأسماء أو المنتجات الخاصة بتلك الكيانات. وتخلي شركة Dell Inc مسؤوليتها عن أية منفعة تتعلق بملكية العلامات والأسماء التجارية بخلاف التي تعود ملكيتها إليها.

A10 12 - 2020

# جدول المحتويات

|    |  |
|----|--|
| ٥  | تعرف على الشاشة                                    |
| ٥  | محتويات العبوة                                     |
| ٦  | خصائص المنتج                                       |
| ٧  | التعرف على الأجزاء وعناصر التحكم                   |
| ٩  | مواصفات الشاشة                                     |
| ١٢ | إمكانية التوصيل والتشغيل                           |
| ١٧ | سياسة الجودة والبكسل بشاشة LCD                     |
| ١٨ | إرشادات الصيانة                                    |
| ١٩ | إعداد الشاشة                                       |
| ١٩ | تثبيت الحامل                                       |
| ٢٠ | توصيل الشاشة                                       |
| ٢٠ | تنظيم الكبلات                                      |
| ٢١ | فك حامل الشاشة                                     |
| ٢٢ | التثبيت على الحائط (اختياري)                       |
| ٢٣ | تشغيل الشاشة                                       |
| ٢٣ | بدء تشغيل الشاشة                                   |
| ٢٣ | استخدام مفاتيح التحكم في المعلومات اللوحة الأمامية |
| ٢٤ | استخدام قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (OSD)  |
| ٤٨ | ضبط الحد الأقصى للدقة                              |
| ٥٠ | استخدام الإمالة                                    |

|    |  |
|----|--|
| ٥١ | استكشاف الأعطال وإصلاحها   |
| ٥١ | الاختبار الذاتي  |
| ٥٢ | التشخيصات المضمنة  |
| ٥٣ | المشكلات الشائعة   |
| ٥٦ | مشاكل معينة للمنتج   |
| ٥٧ | مشكلات شريط الصوت Dell   |
| ٥٩ | الملحق   |
| ٥٩ | تعليمات السلامة  |
| ٥٩ | إشعارات لجنة الاتصالات الفيدرالية (الولايات المتحدة فقط) والمعلومات التنظيمية الأخرى |
| ٥٩ | الاتصال بشركة Dell   |
| 60 | قاعدة بيانات منتجات الاتحاد الأوروبي لملصق الطاقة وصحيفة معلومات المنتج              |



# تعرف على الشاشة

## محتويات العبوة

يتم شحن الشاشة مع المحتويات المبينة أدناه. تأكد من استلام جميع هذه العناصر وفي حال فقدان أي منها، يرجى **Contact Dell (الاتصال بشركة Dell).**

**ملاحظة:** قد تكون بعض العناصر اختيارية وقد لا تشحن مع الشاشة. قد تكون بعض المزايا أو الوسائط غير متاحة في بلدان معينة.

|   |  |
|---|--|
| • شاشة العرض  |     |
| • رافعة الحامل                                      |     |
| • قاعدة الحامل                                      |     |
| • البراغي المثبتة على غطاء VESA                     |     |
| • كبل الطاقة (يختلف حسب الدولة)                     |    |
| • كبل VGA   |   |
| • دليل الإعداد السريع<br>• معلومات السلامة والتنظيم |  |


## خصائص المنتج

تحتوي شاشة العرض المسطحة Dell E1916HV/E1916HL/E1916HM / E2016HV/E2016HL/E2016HM على مصفوفة نشطة وترانزستور بغشاء رقيق وشاشة الكريستال السائل وإضاءة خلفية LED. وتشمل مزايا الشاشة ما يلي:

- **E1916HV/E1916HL/E1916HM**: حجم الصورة المرئية القطرية ٤٧,٠١ سم (١٨,٥١ بوصة)، ودقة ٧٦٨ × ١٣٦٦، بالإضافة إلى دعم الشاشة الكامل لدرجات الدقة الأقل.
- **E2016HV/E2016HL/E2016HM**: حجم الصورة المرئية القطرية ٤٩,٤١ سم (١٩,٥ بوصة)، ودقة ٩٠٠ × ١٦٠٠، بالإضافة إلى دعم الشاشة الكامل لدرجات الدقة الأقل.
- **E2216HV/E2216HVM**: حجم الصورة المرئية القطرية ٥٤,٦٩ سم (٢١,٥٣ بوصة)، ودقة ١٠٨٠ × ١٩٢٠، بالإضافة إلى دعم الشاشة الكامل لدرجات الدقة الأقل.
- إمكانية ضبط الإمالة.
- قاعدة عمود قابلة للإزالة وفتحات تثبيت (VESA) Video Electronics Standards Association ١٠٠ ملم لحلول التثبيت المرن.
- إمكانية التوصيل والتشغيل إذا كان نظامك يدعمها.
- تعديلات العرض على الشاشة (OSD) لسهولة التثبيت وتحسين الشاشة.
- منفذ قفل الأمان.
- إمكانية إدارة الأصول.
- برنامج ترشيد استهلاك الطاقة في الصين (CECP) (للصين).
- التوافق مع RoHS.
- ويوضح مقياس الطاقة المستوى الذي تستهلكه الشاشة من الطاقة في الوقت الفعلي.
- تحكم في حقل الإضاءة الخلفية التناظرية للشاشة الوامضة الفارغة.

# التعرف على الأجزاء وعناصر التحكم


العرض الأمامي



| الرقم | الوصف                             | الإستخدام   |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1     | أزرار الوظائف                     | للوصول إلى قائمة OSD وتغيير الإعدادات إذا لزم الأمر. (لمزيد من المعلومات ، إستخدام أزرار التحكم في اللوحة الأمامية).  |
| 2     | زر التشغيل والإيقاف (مع مؤشر LED) | لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها. يشير الضوء الأبيض الثابت إلى أن الشاشة قيد التشغيل وتعمل بشكل طبيعي. يشير الضوء الأبيض الوامض إلى أن الشاشة في وضع الاستعداد. |

الجانب الخلفي

:E1916HV/E1916HL/E1916HM/E2016HV/E2016HL/E2016HM




المنظر الخلفي وحامل الشاشة




المنظر الخلفي وحامل الشاشة

| التسمية | الوصف                        | استخدام   |
|---------|------------------------------|---|
| ١       | فتحات تثبيت VESA (١٠٠ ملم)   | لتثبيت الشاشة.  |
| ٢       | ملصق التقييم الاعتيادي       | يسرد الموافقات الاعتيادية.  |
| ٣       | ملصق الرقم التسلسلي الباركود | راجع هذا الملصق إذا كنت تريد الاتصال بشركة Dell للحصول على الدعم الفني. |
| ٤       | منفذ قفل الأمان              | يؤمن الشاشة باستخدام قفل الأمان (قفل الأمان غير مرفق).                  |
| ٥       | منفذ إدارة الكابيل           | استخدمه لتنظيم الكابلات بوضعها عبر المنفذ.                              |

عرض جانبي



الجانب الأيمن




| التسمية | الوصف                     | استخدام  |
|---------|---------------------------|--|
| ١       | موصل طاقة التيار المتردد  | لتوصيل كبل الطاقة الخاص بالشاشة.               |
| ٢       | موصل VGA                  | لتوصيل جهاز الكمبيوتر بالشاشة عن طريق كبل VGA. |
| ٣       | منافذ تثبيت شريط صوت Dell | إرفاق شريط Dell الصوتي الاختياري.              |

## مواصفات الشاشة

يقدم القسم التالي معلومات حول تعيينات pin لموصلات الشاشة المختلفة.

## تعين الدبابيس

موصل D-Sub ذو ١٥ دبوس



| رقم Pin | جانب كبل الإشارة الجانبي من الشاشة مزود بـ ١٥ دبوساً |
|---------|--|
| ١       | الفيديو-الأحمر                                       |
| ٢       | الفيديو-الأخضر                                       |
| ٣       | الفيديو-الأزرق                                       |
| ٤       | GND  |
| ٥       | الاختبار الذاتي                                      |
| ٦       | GND-R  |
| ٧       | GND-G  |
| ٨       | GND-B  |
| ٩       | DDC +5 V   |
| ١٠      | تزامن-GND  |
| ١١      | GND  |
| ١٢      | DDC data   |
| ١٣      | المزامنة الأفقية                                     |
| ١٤      | المزامنة الرأسية                                     |
| ١٥      | ساعة DDC   |

## إمكانية التوصيل والتشغيل

يمكنك تثبيت الشاشة في أي قابس وتشغيل نظام متوافق. تزود الشاشة الكمبيوتر ببيانات تعريف العرض الممتد (EDID) تلقائيًا باستخدام بروتوكولات قناة عرض البيانات (DDC) حتى يتمكن النظام من تهيئة نفسه وتهيئة إعدادات الشاشة. تعتبر معظم عمليات تثبيت الشاشة تلقائية. حيث يمكنك اختيار إعدادات مختلفة إذا أردت.

## مواصفات اللوحة المسطحة

| رقم الطراز            | E1916HV/E1916HL/<br>E1916HM                                 | E2016HV   |
|-----------------------|---|---|
| نوع الشاشة            | مصفوفة نشطة - TFT LCD                                       | مصفوفة نشطة - TFT LCD                                       |
| نوع اللوحة            | TN  | TN  |
| الصورة المرئية        | ٤٩٤,١ ± ٠,٠٢ مم   | ٤٩٥,٣ مم  |
| القطر                 | (١٩,٥ ± ٠,٠٥ بوصة)  | (١٩,٥ بوصة)   |
| منطقة نشطة أفقية      | ٤٣٢,٠ ± ١,٩٢ مم   | ٤٣٢,٠ ± ١,٩٢ مم   |
| منطقة نشطة رأسية      | (١٧,٠ ± ٠,٠٨ بوصة)  | (١٧,٠ ± ٠,٠٨ بوصة)  |
| المنطقة               | ٢٣٩,٧٦ ± ٣,٤٢ مم  | ٢٣٩,٧٦ ± ٣,٤٢ مم  |
|                       | (٩,٤٤ ± ٠,١٣ بوصة)  | (٩,٤٤ ± ٠,١٣ بوصة)  |
|                       | ١٠٥٨,٨٤ ± ١,٥٦ بوصة مربعة                                   | ١٠٥٨,٨٤ ± ١,٥٦ بوصة مربعة                                   |
| درجة البكسل           | ٣٠ × ٣٠ مم  | ٣٠ × ٣٠ مم  |
| زاوية العرض:          |   |   |
| Horizontal (أفقي)     | ٩٠° نموذجي  | ٩٠° نموذجي  |
| Vertical (رأسي)       | ٦٥° نموذجي  | ٥٠° إلى ٦٥° نموذجي  |
| خرج الإشراق           | ٢٠٠ cd/m <sup>2</sup> (نموذجي)                              | ٢٠٠ cd/m <sup>2</sup> (نموذجي)                              |
| نسبة التباين          | ٦٠٠ إلى ١ (نموذجي)  | ٦٠٠ إلى ١ (نموذجي)  |
| طبقة الرقاقة الأمامية | مضاد للوهج مع طبقة صلبة 3H                                  | مضاد للوهج مع طبقة صلبة 3H                                  |
| إضاءة خلفية           | نظام حامل مصباح LED   | نظام حامل مصباح LED   |
| وقت الاستجابة         | ٥ مللي ثانية نموذجية (الأبيض إلى الأسود، الأسود إلى الأبيض) | ٥ مللي ثانية نموذجية (الأبيض إلى الأسود، الأسود إلى الأبيض) |
| عمق اللون             | ١٦,٧ مليون لون  | ١٦,٧ مليون لون  |
| سلسلة ألوان كاملة     | ٨٥٪ (نموذجي)**  | ٨٥٪ (نموذجي)**  |

| E2216HV/E2216HVM  | E2016HL/E2016HM   | رقم الطراز            |
|---|---|-----------------------|
| مصفوفة نشطة - TFT LCD                                       | مصفوفة نشطة - TFT LCD                                       | نوع الشاشة            |
| TN  | TN  | نوع اللوحة            |
| الصورة المرئية  | الصورة المرئية  | القطر                 |
| ٥٤٦,٨٦ مم<br>(٢١,٥٣ بوصة)                                   | ٤٩٤,١ ± ٠,٠٢ مم<br>(١٩,٥ ± ٠,٠٥ بوصة)                       | منطقة نشطة أفقية      |
| ٤٧٦,٦٤ مم<br>(١٨,٧٧ بوصة)                                   | ٤٣٢,٠ ± ١,٩٢ مم<br>(١٧,٠ ± ٠,٠٨ بوصة)                       | منطقة نشطة رأسية      |
| ٢٦٨,١١ مم<br>(١٠,٥٦ بوصة)                                   | ٢٣٩,٧٦ ± ٣,٤٢ مم<br>(٩,٤٤ ± ٠,١٣ بوصة)                      | المنطقة               |
| ١٢٧٧٩١,٩٥ مم <sup>٢</sup><br>(١٩٨,٢١ بوصة <sup>٢</sup> )    | ١٠٥٠ ± ١٠٢٥٥٢,٦٥ مم <sup>٢</sup><br>(١٠٥٨,٨٤ بوصة مربعة)    | درجة البكسل           |
| ٠,٢٤٨ x ٠,٢٤٨ مم  | ± ٠,٢٦٢٦ x ٠,٠٠١٢ ± ٠,٢٧١٢ مم<br>٠,٠٠٧٤                     | زاوية العرض:          |
| ٩٠° نموذجي  | ١٧٠° نموذجي   | Horizontal (أفقي)     |
| ٥٠° إلى ٦٥° نموذجي  | ١٦٠° نموذجي   | Vertical (رأسي)       |
| ٢٠٠ م <sup>٢</sup> /cd (نموذجي)                             | ٢٥٠ م <sup>٢</sup> /cd (نموذجي)                             | خرج الإشراق           |
| ١ إلى ٦٠٠ (نموذجي)  | ١ إلى ١٠٠٠ (نموذجي)   | نسبة التباين          |
| مضاد للوهج مع طبقة صلبة 3H                                  | مضاد للوهج مع طبقة صلبة 3H                                  | طبقة الرقاقة الأمامية |
| نظام حامل مصباح LED   | نظام حامل مصباح LED   | إضاءة خلفية           |
| ٥ مللي ثانية نموذجية (الأبيض إلى الأسود، الأسود إلى الأبيض) | ٥ مللي ثانية نموذجية (الأبيض إلى الأسود، الأسود إلى الأبيض) | وقت الاستجابة         |
| ١٦,٧ مليون لون  | ١٦,٧ مليون لون  | عمق اللون             |
| ٨٥٪ (نموذجي) **   | ٨٦٪ (نموذجي) **   | سلسلة ألوان كاملة     |

E1916HV/E1916HL/E1916HM / E2016HV/E2016HL/E2016HM / E2216HV/E2216HVM \*\*

يكون التدرج اللوني (نموذجي) قائمًا على معايير اختبار CIE1976 (٨٥٪) و CIE1931 (٧٢٪) / E2016HL/

E2016HM يكون التدرج اللوني (نموذجي) قائمًا على معايير اختبار CIE1976 (٨٦٪) و CIE1931 (٧٢٪).



## مواصفات الدقة

| رقم الطراز   | E1916HV/<br>E1916HL/<br>E1916HM                                    | E2016HV/<br>E2016HL/<br>E2016HM | E2216HV/<br>E2216HVM    |
|--|--|---------------------------------|-------------------------|
| نطاق المسح<br>Horizontal<br>(أفقي)<br>Vertical<br>(رأسي) | من ٣٠ إلى ٨٣ كيلو هرتز (تلقائي)<br>من ٥٦ هرتز إلى ٧٦ هرتز (تلقائي) |                                 |                         |
| أقصى دقة مسبقة الدقة                                     | ١٣٦٦ × ٧٦٨ عند ٦٠ هرتز   | ١٦٠٠ × ٩٠٠ عند ٦٠ هرتز          | ١٩٢٠ × ١٠٨٠ عند ٦٠ هرتز |

## المواصفات الكهربائية

| رقم الطراز                       | E1916HV/E1916HL/E1916HM / E2016HV/E2016HL/<br>E2016HM / E2216HV/E2216HVM  |   |  |
|----------------------------------|---|---|--|
| إشارات دخل الفيديو               | input impedance ٧٥ أوم ± ٥٪، فولت ٠,٧ فولت RGB تناظري   |   |  |
| إشارات دخل التزامن               | تزامنات أفقية ورأسية منفصلة، مستوى TTL خالٍ من القطبية، SOG (تزامن مركب باللون الأخضر)  |   |  |
| تردد/جهد دخل التيار المتردد تيار | من ١٠٠ إلى ٢٤٠ فولت تيار متردد/٥٠ أو ٦٠ هرتز ± ٣ هرتز/١,٠ أمبير (نموذجي)  |   |  |
| تيار متدفق                       | ١٢٠ فولت: ٣٠ أمبير (الحد الأقصى)<br>٢٤٠ فولت: ٦٠ أمبير (حد أقصى)  |   |  |
| استهلاك الطاقة                   | W 0.2 (وضع إيقاف التشغيل) <sup>1</sup><br>W 0.3 (وضع الاستعداد) <sup>1</sup><br>W 8.6 (وضع التشغيل) <sup>1</sup><br>W 17 (كحد أقصى) <sup>2</sup><br>W 10 (P <sub>ON</sub> ) <sup>3</sup><br>33.2 kWh (TEC) <sup>3</sup> | W 0.2 (وضع إيقاف التشغيل) <sup>1</sup><br>W 0.3 (وضع الاستعداد) <sup>1</sup><br>W 10.6 (وضع التشغيل) <sup>1</sup><br>W 17 (كحد أقصى) <sup>2</sup><br>W 11.98 (P <sub>ON</sub> ) <sup>3</sup><br>37.9 kWh (TEC) <sup>3</sup> | W 0.2 (وضع إيقاف التشغيل) <sup>1</sup><br>W 0.3 (وضع الاستعداد) <sup>1</sup><br>W 12.9 (وضع التشغيل) <sup>1</sup><br>W 24 (كحد أقصى) <sup>2</sup><br>W 15.5 (P <sub>ON</sub> ) <sup>3</sup><br>49.6 kWh (TEC) <sup>3</sup> |

<sup>1</sup> كما هو محدد في الاتحاد الأوروبي 2021/2019 وفي الاتحاد الأوروبي 2013/2019.

<sup>2</sup> الحد الأقصى للسطوع وإعداد التباين.

<sup>3</sup> P<sub>ON</sub>: يتم قياس استهلاك الطاقة في وضع التشغيل بالرجوع إلى طريقة اختبار Energy Star.

TEC: يتم قياس إجمالي الطاقة المستهلكة بالكيلو وات/ ساعة بالرجوع إلى طريقة اختبار Energy Star.

هذه الوثيقة للتعريف فقط وتعكس الأداء في المعمل. وقد يختلف أداء الجهاز في الواقع حسب البرمجيات المثبتة عليه والمكونات والملحقات التي طلبتها به، وبالتالي لا يوجد إلزام على الشركة المصنعة بتحديث هذه المعلومات. وعليه يجب على العميل عدم الاعتماد على هذه المعلومات في اتخاذ القرارات حول نسب التجاوز الكهربائية وغيرها. ولا تضمن الشركة المصنعة ضمانًا أو صريحًا دقة أو تمام هذه المعلومات.

## أوضاع العرض المعدة مسبقاً

يسرد الجدول التالي الأوضاع سابقة الضبط والتي تضمن من خلالها شركة Dell حجم الصورة والتمركز:

**:E1916HV/E1916HL/E1916HM**

| قطبية التزامن<br>(أفقي/رأسي) | ساعة البكسل<br>(ميغا هرتز) | التردد الرأسي<br>(هرتز) | التردد الأفقي<br>(كيلو هرتز) | وضع العرض          |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| +/-                          | ٢٨,٣                       | ٧٠,١                    | ٣١,٥                         | ٤٠٠ × ٧٢٠,٠ VESA   |
| -/-                          | ٢٥,٢                       | ٥٩,٩                    | ٣١,٥                         | ٤٨٠ × ٦٤٠,٠ VESA   |
| -/-                          | ٣١,٥                       | ٧٥,٠                    | ٣٧,٥                         | ٤٨٠ × ٦٤٠,٠ VESA   |
| +/+                          | ٤٠,٠                       | ٦٠,٣                    | ٣٧,٩                         | ٦٠٠ × ٨٠٠,٠ VESA   |
| +/+                          | ٤٩,٥                       | ٧٥,٠                    | ٤٦,٩                         | ٦٠٠ × ٨٠٠,٠ VESA   |
| -/-                          | ٦٥,٠                       | ٦٠,٠                    | ٤٨,٤                         | ٧٦٨ × ١٠٢٤,٠ VESA  |
| +/+                          | ٧٨,٨                       | ٧٥,٠                    | ٦٠,٠                         | ٧٦٨ × ١٠٢٤,٠ VESA  |
| +/+                          | ١٣٥,٠                      | ٧٥,٠                    | ٨٠,٠                         | ١٠٢٤ × ١٢٨٠,٠ VESA |
| +/+                          | ٨٥,٥                       | ٥٩,٨                    | ٤٧,٧                         | ٧٦٨ × ١٣٦٦,٠ VESA  |

**:E2016HV/E2016HL/E2016HM**

| وضع العرض         | التردد الأفقي<br>(كيلو هرتز) | التردد الرأسي<br>(هرتز) | ساعة اليكسل<br>(ميجاهرتز) | قطبية التزامن<br>(أفقي/رأسي) |
|-------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| ٤٠٠ × ٧٢٠، VESA   | ٣١،٥                         | ٧٠،١                    | ٢٨،٣                      | +/-                          |
| ٤٨٠ × ٦٤٠، VESA   | ٣١،٥                         | ٥٩،٩                    | ٢٥،٢                      | -/-                          |
| ٤٨٠ × ٦٤٠، VESA   | ٣٧،٥                         | ٧٥،٠                    | ٣١،٥                      | -/-                          |
| ٦٠٠ × ٨٠٠، VESA   | ٣٧،٩                         | ٦٠،٣                    | ٤٠،٠                      | +/+                          |
| ٦٠٠ × ٨٠٠، VESA   | ٤٦،٩                         | ٧٥،٠                    | ٤٩،٥                      | +/+                          |
| ٧٦٨ × ١٠٢٤، VESA  | ٤٨،٤                         | ٦٠،٠                    | ٦٥،٠                      | -/-                          |
| ٧٦٨ × ١٠٢٤، VESA  | ٦٠،٠                         | ٧٥،٠                    | ٧٨،٨                      | +/+                          |
| ٨٦٤ × ١١٥٢، VESA  | ٦٧،٥                         | ٧٥،٠                    | ١٠٨،٠                     | +/+                          |
| ١٠٢٤ × ١٢٨٠، VESA | ٦٤،٠                         | ٦٠،٠                    | ١٠٨،٠                     | +/+                          |
| ١٠٢٤ × ١٢٨٠، VESA | ٨٠،٠                         | ٧٥،٠                    | ١٣٥،٠                     | +/+                          |
| ٩٠٠ × ١٦٠٠، VESA  | ٥٥،٥                         | ٦٠،٠                    | ٩٧،٨                      | -/+                          |

**:E2216HV/E2216HVM**

| وضع العرض         | التردد الأفقي<br>(كيلو هرتز) | التردد الرأسي<br>(هرتز) | ساعة اليكسل<br>(ميجاهرتز) | قطبية التزامن<br>(أفقي/رأسي) |
|-------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| ٤٠٠ × ٧٢٠، VESA   | ٣١،٥                         | ٧٠،١                    | ٢٨،٣                      | +/-                          |
| ٤٨٠ × ٦٤٠، VESA   | ٣١،٥                         | ٥٩،٩                    | ٢٥،٢                      | -/-                          |
| ٤٨٠ × ٦٤٠، VESA   | ٣٧،٥                         | ٧٥،٠                    | ٣١،٥                      | -/-                          |
| ٦٠٠ × ٨٠٠، VESA   | ٣٧،٩                         | ٦٠،٣                    | ٤٠،٠                      | +/+                          |
| ٦٠٠ × ٨٠٠، VESA   | ٤٦،٩                         | ٧٥،٠                    | ٤٩،٥                      | +/+                          |
| ٧٦٨ × ١٠٢٤، VESA  | ٤٨،٤                         | ٦٠،٠                    | ٦٥،٠                      | -/-                          |
| ٧٦٨ × ١٠٢٤، VESA  | ٦٠،٠                         | ٧٥،٠                    | ٧٨،٨                      | +/+                          |
| ٨٦٤ × ١١٥٢، VESA  | ٦٧،٥                         | ٧٥،٠                    | ١٠٨،٠                     | +/+                          |
| ١٠٢٤ × ١٢٨٠، VESA | ٦٤،٠                         | ٦٠،٠                    | ١٠٨،٠                     | +/+                          |
| ١٠٢٤ × ١٢٨٠، VESA | ٨٠،٠                         | ٧٥،٠                    | ١٣٥،٠                     | +/+                          |
| ٩٠٠ × ١٦٠٠، VESA  | ٦٠،٠                         | ٦٠،٠                    | ١٠٨،٠                     | +/+                          |
| ١٠٨٠ × ١٩٢٠، VESA | ٦٧،٥                         | ٦٠،٠                    | ١٤٨،٥                     | +/+                          |

## الخصائص المادية

يسرد الجدول التالي الخصائص المادية للشاشة:

| E2216HV/<br>E2216HVM                         | E2016HV/<br>E2016HL/<br>E2016HM | E1916HV/<br>E1916HL/<br>E1916HM | رقم الطراز   |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| D-subminiature مزود بـ ١٥ دبوسًا (موصل أسود) |                                 |                                 | نوع الموصل   |
| D-Sub مزود بـ ١٥ دبوسًا                      |                                 |                                 | نوع كبل الإشارة  |
|  |                                 |                                 | الأبعاد:<br>(مع الحامل)  |
| ٣٩٦,٧ مم<br>(بوصة ١٥,٦٢)                     | ٣٦٨,٩ مم<br>(بوصة ١٤,٥٢)        | ٣٥٩,٠ مم<br>(بوصة ١٩,٦٩)        | ارتفاع   |
| ٥١٢,٢ مم<br>(بوصة ٢٠,١٧)                     | ٤٧١,٥ مم<br>(بوصة ١٨,٥٦)        | ٤٤٥,٤ مم<br>(بوصة ١٧,٥٤)        | عرض  |
| ١٨٠,٠ مم<br>(بوصة ٧,٠٩)                      | ١٦٧,٠ مم<br>(بوصة ٦,٥٧)         | ١٦٧,٠ مم<br>(بوصة ٦,٥٧)         | العمق  |
|  |                                 |                                 | الأبعاد:<br>(بدون الحامل)  |
| ٣٠٣,٧ مم<br>(بوصة ١١,٩٦)                     | ٢٧٥,٤ مم<br>(بوصة ١٠,٨٤)        | ٢٦٦,٠ مم<br>(بوصة ١٠,٤٧)        | ارتفاع   |
| ٥١٢,٢ مم<br>(بوصة ٢٠,١٧)                     | ٤٧١,٥ مم<br>(بوصة ١٨,٥٦)        | ٤٤٥,٤ مم<br>(بوصة ١٧,٥٤)        | عرض  |
| ٥٠,٥ مم<br>(بوصة ١,٩٩)                       | ٥١,٥ مم<br>(بوصة ٢,٠٣)          | ٥١,٥ مم<br>(بوصة ٢,٠٣)          | العمق  |
|  |                                 |                                 | أبعاد الحامل:  |
| ١٧٧,٠ مم<br>(بوصة ٦,٩٧)                      | ١٥٦,٠ مم<br>(بوصة ٦,١٤)         | ١٥٦,٠ مم<br>(بوصة ٦,١٤)         | ارتفاع   |
| ٢٥٠,٠ مم<br>(بوصة ٩,٨٤)                      | ٢٢٠,٠ مم<br>(بوصة ٨,٦٦)         | ٢٢٠,٠ مم<br>(بوصة ٨,٦٦)         | عرض  |
| ١٨٠,٠ مم<br>(بوصة ٧,٠٩)                      | ١٦٧,٠ مم<br>(بوصة ٦,٥٧)         | ١٦٧,٠ مم<br>(بوصة ٦,٥٧)         | العمق  |
|  |                                 |                                 | الوزن:   |
| ٤,٣٠ كجم<br>(رطل ٩,٤٨)                       | ٣,٦٥ كجم<br>(رطل ٨,٠٥)          | ٣,٦٠ كجم<br>(رطل ٧,٩٤)          | الوزن مع العبوة  |
| ٣,٦٣ كجم<br>(رطل ٨,٠٠)                       | ٣,٠٢ كجم<br>(رطل ٦,٦٦)          | ٣,٠٠ كجم<br>(رطل ٦,٦١)          | الوزن مع مجموعة الحامل<br>والكبلات   |
| ٢,٨٣ كجم<br>(رطل ٦,٢٤)                       | ٢,٢٦ كجم<br>(رطل ٤,٩٨)          | ٢,٢٦ كجم<br>(رطل ٤,٩٨)          | الوزن بدون مجموعة الحامل<br>(للتثبيت على الحائط أو تثبيت<br>VESA - بدون كبلات) |
| ٠,٥٢ كجم<br>(رطل ١,١٥)                       | ٠,٤٦ كجم<br>(رطل ١,٠١)          | ٠,٤٦ كجم<br>(رطل ١,٠١)          | وزن مجموعة الحامل  |

## الخصائص البيئية

يسرد الجدول التالي الظروف البيئية لشاشتك:

| E2216HV/<br>E2216HVM   | E2016HL/<br>E2016HM         | E1916HV/<br>E1916HL/<br>E1916HM/<br>E2016HV | رقم الطراز  |
|--|-----------------------------|---|---|
| <p>من ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية (٣٢ إلى ١٠٤ درجة فهرنهايت)<br/>التخزين: من -٢٠ إلى ٦٠ درجة مئوية (-٤ إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت)<br/>الشحن: من -٢٠ إلى ٦٠ درجة مئوية (-٤ إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت)</p> |                             |   | <p>درجة الحرارة</p> <p>التشغيل</p> <p>عدم التشغيل</p> |
| <p>١٠ ٪ إلى ٨٠ ٪ (في حالة عدم التكتيف)<br/>التخزين: ٥ ٪ إلى ٩٠ ٪ (في حالة عدم التكتيف)<br/>الشحن: ٥ ٪ إلى ٩٠ ٪ (في حالة عدم التكتيف)</p>   |                             |   | <p>الرطوبة</p> <p>التشغيل</p> <p>عدم التشغيل</p>      |
| <p>الحد الأقصى ٥,٠٠٠ م (١٦,٤٠٤ قدم)<br/>١٢,١٩١ م (٤٠,٠٠٠ قدم) الحد الأقصى</p>  |                             |   | <p>خط الارتفاع</p> <p>التشغيل</p> <p>عدم التشغيل</p>  |
| ٨١,٩ BTU/ساعة<br>(كحد أقصى)  | ٦٤,٨ BTU/ساعة<br>(كحد أقصى) | ٥٨,٠ BTU/ساعة<br>(كحد أقصى)                 | التبديد الحراري                                       |
| ٦٨,٣ BTU/ساعة<br>(نموذجي)  | ٥١,٢ BTU/ساعة<br>(نموذجي)   | ٤٧,٨ BTU/ساعة<br>(نموذجي)                   |   |

# سياسة الجودة والبكسل بشاشة LCD


خلال عملية تصنيع شاشة LCD، من الطبيعي أن يكون لبكسل واحد أو أكثر أن يكون ثابتًا في حالة لا تتغير. النتيجة المرئية هي البكسل الثابت الذي يظهر كنقطة صغيرة جدًا فقدت لونها إلى الداكن أو الفاتح. عندما يظل البكسل مضاء بشكل ثابت، يعرف ذلك باسم "النقطة الساطعة". عندما يظل البكسل أسود اللون، يعرف ذلك بـ "النقطة الداكنة".


في كل الحالات تقريبًا، تكون وحدات البكسل الثابتة هذه صعبة الرؤية ولا تقلل من جودة الشاشة أو إمكانية استخدامها. إن شاشة بها ١ إلى ٥ بكسل تعتبر طبيعية وذات مستوى تنافسي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع Dell Support:

<http://www.dell.com/support/monitors>

## إرشادات الصيانة

### العناية بالشاشة

**تنبيه:** اقرأ واتبع تعليمات الأمان قبل تنظيف الشاشة. 

**تنبيه:** قبل تنظيف الشاشة، افصل كبل طاقة الشاشة من المأخذ الكهربائي. 

للاستخدام الأمثل، اتبع التعليمات في القائمة أدناه خلال فتح الشاشة، وتنظيفها، والتعامل معها:

بلل قطعة قماش ناعمة ونظيفة بالماء لتنظيف الشاشة المضادة للكهرباء الإستاتيكية برفق. إن أمكن، استخدم منديلًا خاصًا لتنظيف الشاشة أو محلولًا مناسبًا لطلاء الشاشة غير الإستاتيكية. تجنب استخدام البنزين أو التتر أو الأمونيا أو المنظفات القوية أو الهواء المضغوط.

استخدم قطعة قماش رطبة دافئة لتنظيف البلاستيك. تجنب استخدام أي نوع من المنظفات حيث إن بعض المنظفات تترك أثرًا دهنيًا على البلاستيك.

إن لاحظت مسحوقًا أبيض عند فتح الشاشة؛ امسحها بقطعة قماش. حيث ينتج المسحوق الأبيض بسبب عملية شحن الشاشة. تعامل مع الشاشة بعناية لأن الشاشة ذات اللون الغامق قد تتعرض للخدش أو ظهور علامات بيضاء أكثر من الشاشة ذات اللون الفاتح.


للمساعدة في الحفاظ على أفضل جودة للصور على شاشتك، استخدم برنامج حفظ شاشة متغير ديناميكيًا وأغلق الشاشة في حالة عدم الاستخدام.

# إعداد الشاشة

## تثبيت الحامل

ملاحظة: يتم فك قاعدة الحامل عند شحن الشاشة من المصنع.

١- ركب رافعة الحامل بقاعدته.



أ- احرص على وضع قاعدة حامل الشاشة على سطح منضدة ثابت.

ب- قم بتثبيت حامل الشاشة في الاتجاه الصحيح لأسفل بالقاعدة حتى يستقر في مكانه.

٢- أرفق أجزاء الحامل مع الشاشة:



E1916HV/E1916HL/E1916HM  
E2016HV/E2016HL/E2016HM



E2216HV/E2216HVM

أ- ضع الشاشة على قطعة قماش ناعمة أو وسادة بالقرب من حافة المكتب.

ب- قم بمحاذاة أجزاء الحامل المقوسة مع حز الشاشة.

- قم بتثبيت الذراع على الشاشة حتى يستقر في مكانه.

## توصيل الشاشة

⚠️ تحذير: قبل الشروع في تنفيذ أي من الإجراءات الواردة في هذا القسم، يرجى اتباع **Safety Instructions** (تعليمات السلامة).

لتوصيل الشاشة بالكمبيوتر:

- 1- قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وافصل كبل الطاقة.
- 2- توصيل كبل cable بمنفذ الفيديو المناسب بالجهة الخلفية من جهاز الكمبيوتر.

## توصيل كبل VGA



ملاحظة: تستخدم الرسومات بغرض التوضيح فقط. قد يختلف المظهر على الكمبيوتر.

## تنظيم الكبلات



بعد الانتهاء من تركيب جميع الكبلات الضرورية بالشاشة وجهاز الكمبيوتر (راجع توصيل الشاشة لتركيب الكبل)، قم بتنظيمها كما هو موضح أعلاه.




## فك حامل الشاشة

ملاحظة ينطبق ذلك على الشاشة المزودة بحامل. في حالة شراء أي حامل آخر، يرجى الرجوع الي دليل تركيب الحامل لاتباع التعليمات الخاصة به.  
١- انزع غطاء VESA.



- أ- ضع لوحة الشاشة على قطعة قماش ناعمة أو بطانة.
  - ب- ارفع من أحد الجانبين في نفس الوقت، ثم قم بإزالة غطاء VESA من الشاشة.
- ٢- ثبت أجزاء الحامل بالشاشة.



- ١- استخدم مفك براغي طويل لدفع المزلاج المتحرر الموجود عند فتحة أعلى الحامل.
- ٢- بمجرد تحرير المزلاج، قم بفك القاعدة من الشاشة.

## التثبيت على الحائط (اختياري)



(أبعاد المسامير: ١٠ ملم x M4). راجع التعليمات المرفقة مع مجموعة تثبيت القاعدة المتوافقة مع VESA.

١- ضع الشاشة اللوحية علي قطعة ملابس ناعمة أو بطانة علي سطح منضدة مستو وثابت.

٢- فك الحامل.

٣- استخدم مفكاً لإزالة المسامير الأربعة الخاصة بإحكام غلق الغطاء البلاستيكي. (الشكل ٢)

٤- وصل حامل التثبيت بمجموعة التثبيت علي الحائط ومنها الي الشاشة.

٥- ثبت الشاشة علي الحائط من خلال اتباع التعليمات المرفقة مع مجموعة تثبيت القاعدة.

**ملاحظة:** الاستخدام فقط مع استخدام حامل تثبيت حائط معتمد من هيئة UL بحجم أقله ٢,٢٦ كجم.

(E1916HV/E1916HL/E1916HM) / ٢,٢٦ كجم (E2016HV/E2016HL/E2016HM) / ٢,٨٣ كجم

(E2216HV/E2216HVM).

# تشغيل الشاشة


## بدء تشغيل الشاشة






اضغط على زر  لتشغيل شاشة العرض.




## استخدام مفاتيح التحكم في المعلومات اللوحة الأمامية



Use the keys في مقدمة الشاشة لضبط إعدادات الصورة.



| الوصف  | مفاتيح اللوحة الأمامية   |   |
|--|--|---|
| استخدم مفتاح <b>Preset modes</b> (الأوضاع المعدة مسبقاً) للاختيار من قائمة أوضاع الألوان المعدة مسبقاً. يرجى الرجوع إلى <b>Using the OSD Menu</b> (استخدام قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة). | <br>أوضاع مسبقاً الضبط                            | A |
| استخدم زر <b>Brightness/Contrast</b> (السطوع / التباين) للوصول مباشرة إلى قائمة التحكم في "Brightness" (السطوع) و "Contrast" (التباين).  | <br>Brightness / Contrast<br>(السطوع/التباين)     | B |
| استخدم زر <b>Menu</b> (القائمة) لعرض المعلومات المعروضة على الشاشة.  | <br>Menu (القائمة)                               | C |
| استخدم مفتاح <b>Exit</b> (خروج) للخروج من شاشة المعلومات سواء المعروضة على القائمة أو القوائم الفرعية.   | <br>Exit (خروج)                                 | D |
| لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.<br>يشير الضوء الأبيض الثابت إلى أن الشاشة قيد التشغيل وتعمل بشكل طبيعي. يشير الضوء الأبيض الوامض إلى أن الشاشة في وضع الاستعداد.                                 | <br>زر التشغيل<br>(مع ضوء يشير إلى حالة الطاقة) | E |

## مفاتيح اللوحة الأمامية




| الوصف   | مفاتيح اللوحة الأمامية  |   |
|---|---|---|
| استخدم زر <b>Up (الأعلى)</b> لضبط عناصر قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (زيادة النطاقات). |  | A |
| استخدم زر <b>Down (الأسفل)</b> لضبط عناصر قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (خفض النطاقات). |  | B |
| انقر فوق مفتاح <b>OK (موافق)</b> لتأكيد الاختيار.   |  | C |
| استخدم مفتاح <b>Back (رجوع)</b> للرجوع إلى القائمة السابقة.                                   |  | D |


## استخدام قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (OSD)


### الوصول إلى نظام القائمة








**ملاحظة:** في حالة تغيير الإعدادات ثم المتابعة إلى قائمة أخرى أو الخروج من قائمة الخيارات المعروضة على الشاشة، تقوم الشاشة تلقائيًا بحفظ هذه التغييرات. تحفظ التغييرات إذا قمت بتغيير الإعدادات ثم انتظار اختفاء قائمة الخيارات المعروضة على الشاشة.


١- اضغط على زر  لتشغيل قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة وعرض القائمة الرئيسية.

القائمة الرئيسية


Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM
Energy Use 

 **Brightness / Contrast**

-  Auto Adjust
-  Color
-  Display
-  Energy
-  Menu
-  Personalize
-  Others



75%





75%


Resolution: 800 x 600, 60Hz      Maximum: 1366 x 768, 60Hz





 Brightness / Contrast


 Auto Adjust


 Color

 Display

 Energy

 Menu

 Personalize

 Others



75%




75%


Resolution: 1280 x 1024, 60Hz


Maximum: 1600 x 900, 60Hz





 Brightness / Contrast

 Auto Adjust

 Color

 Display

 Energy

 Menu

 Personalize

 Others



75%





75%













Resolution: 1280 x 1024, 60Hz

Maximum: 1920 x 1080, 60Hz



- ٢- اضغط على الزرين ⏪ و ⏩ للتبديل بين الخيارات في القائمة. عند التنقل من رمز واحد إلى آخر، يتم تمييز اسم الخيار.
- ٣- لتحديد العنصر المميز في القائمة اضغط على الزر ⏩ مرة أخرى.
- ٤- اضغط على الزرين ⏪ و ⏩ لاختيار المعلمات المطلوبة.
- ٥- اضغط على الزر ⏩ للدخول إلى شريط التمرير ثم استخدم الزرين ⏪ أو ⏩ حسب المؤشرات في القائمة، لإجراء التغييرات.
- ٦- حدد ⏩ للرجوع إلى القائمة السابقة بدون قبول الإعدادات الحالية أو ⏪ للقبول والرجوع إلى القائمة السابقة. يوضح الجدول الوارد أدناه قائمة بجميع خيارات قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة ووظائفها.

| أيقونة   | قائمة وقوائم فرعية | الوصف   |
|--|--------------------|---|
|  | استخدام الطاقة     | يوضح هذا العداد مستوى الطاقة المستخدم من قبل الشاشة في الوقت الفعلي.  |
|  | السطوع/التباين     | استخدم قائمة <b>Brightness (السطوع)</b> و <b>Contrast (التباين)</b> لضبط Contrast/Brightness (السطوع/التباين).  |
|  |                    |  <p>The screenshot shows the Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use menu. At the top, there is an 'Energy Use' indicator with a green bar. Below it, the 'Brightness / Contrast' menu is open, showing two sliders: 'Brightness' (75%) and 'Contrast' (75%). The menu includes options like 'Auto Adjust', 'Color', 'Display', 'Energy', 'Menu', 'Personalize', and 'Others'. At the bottom, the resolution is shown as 'Resolution: 800 x 600, 60Hz' and 'Maximum: 1366 x 768, 60Hz'. Navigation arrows are visible at the bottom right.</p> |

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| <p><b>Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM</b> Energy Use </p> <p><b>Brightness / Contrast</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auto Adjust</li> <li>Color</li> <li>Display</li> <li>Energy</li> <li>Menu</li> <li>Personalize</li> <li>Others</li> </ul> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz</p> <p> </p> <p></p> |                                       |  |
| <p><b>Dell E2216HV</b> Energy Use </p> <p><b>Brightness / Contrast</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auto Adjust</li> <li>Color</li> <li>Display</li> <li>Energy</li> <li>Menu</li> <li>Personalize</li> <li>Others</li> </ul> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</p> <p> </p> <p></p>                  |                                       |  |
| <p>يسمح بضبط السطوع أو إضاءة الخلفية.<br/>اضغط على المفتاح  لزيادة السطوع واضغط على المفتاح  لتقليل السطوع (الحد الأدنى ~ الحد الأقصى ١٠٠).</p>   | <p><b>Brightness</b><br/>(السطوع)</p> |  |
| <p>يسمح بضبط التباين أو درجة الاختلاف بين الظلام والإضاءة على الشاشة. اضبط السطوع أولاً، ثم اضبط التباين فقط إذا كنت تحتاج إلى مزيد من الضبط.<br/>اضغط على المفتاح  لزيادة التباين واضغط على المفتاح  لتقليل التباين (الحد الأدنى ~ الحد الأقصى ١٠٠).</p>   | <p><b>Contrast</b><br/>(التباين)</p>  |  |

استخدم هذا الزر لتمكين خاصية الإعداد التلقائي وقائمة الضبط.

ضبط تلقائي



**Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM** Energy Use

Brightness / Contrast

Auto Adjust Press to adjust the screen automatically.

Color

Display

Energy

Menu

Personalize

Others

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz



**Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM** Energy Use

Brightness / Contrast

Auto Adjust Press to adjust the screen automatically.

Color

Display

Energy

Menu


Personalize


Others



Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz








Dell E2216HV Energy Use 


 Brightness / Contrast


 Auto Adjust Press  to adjust the screen automatically.


 Color

 Display

 Energy

 Menu

 Personalize

 Others

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz



تظهر الرسالة التالية على شاشة سوداء أثناء إجراء الشاشة لعملية الضبط التلقائي مع الدخل الحالي:





تتيح خاصية الضبط التلقائي للشاشة إجراء ضبط ذاتي حتى تتوافق مع إشارة الفيديو الواردة. بعد استخدام خاصية الضبط التلقائي، يمكن توليف الشاشة باستخدام Pixel Clock (ساعة البكسل) (Coarse) (رديء) Phase controls (مفاتيح تحكم الفارق الزمني) (Fine) (جيد) المدرجة في **Display (عرض الشاشة)**.  
**ملاحظة:** لا تنشيط خاصية Auto Adjust (الضبط التلقائي) إذا تم الضغط على الزر حال عدم وجود إشارة دخل فيديو نشطة أو في حالة عدم توصيل الكبلات.


استخدم قائمة **Color (اللون)** لضبط إعدادات ألوان الشاشة.


Color (اللون)





Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use 


 Brightness / Contrast Input Color Format RGB


 Auto Adjust Preset Modes Standard


 Color Reset Color

 Display

 Energy



 Menu

 Personalize

 Others

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz




|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| <p><b>Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM</b></p> <p>Energy Use </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Brightness / Contrast</li> <li>Auto Adjust</li> <li>Color</li> <li>Display</li> <li>Energy</li> <li>Menu</li> <li>Personalize</li> <li>Others</li> </ul> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz</p> | <p>Input Color Format: RGB</p> <p>Preset Modes: Standard</p> <p>Reset Color</p> <p>Maximum: 1600 x 900, 60Hz</p> <p>⬆️ ⬇️ ➡️ ❌</p>  |                          |
| <p><b>Dell E2216HV</b></p> <p>Energy Use </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Brightness / Contrast</li> <li>Auto Adjust</li> <li>Color</li> <li>Display</li> <li>Energy</li> <li>Menu</li> <li>Personalize</li> <li>Others</li> </ul> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz</p>                     | <p>Input Color Format: RGB</p> <p>Preset Modes: Standard</p> <p>Reset Color</p> <p>Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</p> <p>⬆️ ⬇️ ➡️ ❌</p> |                          |
| <p>يسمح بضبط وضع إدخال الفيديو على RGB أو YPbPr</p>   |   | <p>تنسيق لون الإدخال</p> |

يسمح بالاختيار من قائمة أوضاع الألوان مسبقة الضبط.

## Preset modes


(أوضاع مسبقة  
الضبط)

**Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM** Energy Use 

|                       |                    |  |
|-----------------------|--------------------|--|
| Brightness / Contrast | Input Color Format | <input checked="" type="checkbox"/> Standard |
| Auto Adjust           | Preset Modes       | Multimedia                                   |
| Color                 | Reset Color        | Paper  |
| Display               |                    | Warm   |
| Energy                |                    | Cool   |
| Menu                  |                    | Custom Color                                 |
| Personalize           |                    |  |
| Others                |                    |  |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz





**Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM** Energy Use 

|                       |                    |  |
|-----------------------|--------------------|--|
| Brightness / Contrast | Input Color Format | <input checked="" type="checkbox"/> Standard |
| Auto Adjust           | Preset Modes       | Multimedia                                   |
| Color                 | Reset Color        | Paper  |
| Display               |                    | Warm   |
| Energy                |                    | Cool   |
| Menu                  |                    | Custom Color                                 |
| Personalize           |                    |  |
| Others                |                    |  |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



| Dell E2216HV  |                    | Energy Use  |
|---|--------------------|--|
| Brightness / Contrast   | Input Color Format | <input checked="" type="checkbox"/> Standard   |
| Auto Adjust   | Preset Modes       | Multimedia   |
| Color   | Reset Color        | Paper  |
| Display   |                    | Warm   |
| Energy  |                    | Cool   |
| Menu  |                    | Custom Color   |
| Personalize   |                    |  |
| Others  |                    |  |
| Resolution: 1280 x 1024, 60Hz   |                    | Maximum: 1920 x 1080, 60Hz   |
|    |                    |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Standard (قياسي):</b> يُحمل إعدادات الألوان الافتراضية للشاشة. هذا هو الوضع مسبق الضبط الافتراضي.</li> <li>• <b>Multimedia (وسائط متعددة):</b> يُحمل إعدادات الألوان المثالية لتطبيقات الوسائط المتعددة.</li> <li>• <b>Paper (الورق):</b> تحميل إعدادات الحدة والسطوع المثالية لعرض النص. ويمزج خلفية النص لمحاكاة الوسائط الورقية دون أن يؤثر ذلك على الصور الملونة. ينطبق على تنسيق دخل RGB فقط.</li> <li>• <b>Warm (دافئ):</b> يُزيد درجة اللون. تظهر الشاشة أكثر دفئاً مع لون خفيف أحمر/أصفر.</li> <li>• <b>Cool (بارد):</b> يُقلل درجة اللون. تظهر الشاشة أهدأ مع لون خفيف أزرق.</li> <li>• <b>Custom Color (لون مخصص):</b> يسمح بال ضبط اليدوي لإعدادات الألوان. اضغط على المفاتيح <b>⬆</b> و <b>⬇</b> لضبط قيم الألوان الأحمر والأخضر والأزرق وقم بإنشاء وضع لون مسبق الضبط خاص بك.</li> </ul> |                    |  |
| إعادة ضبط إعدادات ألوان الشاشة إلى الإعدادات الافتراضية.  |                    | <b>Reset Color</b><br>(إعادة ضبط اللون)  |

استخدم قائمة Display (شاشة العرض) لضبط إعدادات عرض الشاشة.

## Display (شاشة العرض)



**Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM** Energy Use

|                       |                     |           |
|-----------------------|---------------------|-----------|
| Brightness / Contrast | Aspect Ratio        | Wide 16:9 |
| Auto Adjust           | Horizontal Position | 50        |
| Color                 | Vertical Position   | 50        |
| Display               | Sharpness           | 50        |
| Energy                | Pixel Clock         | 50        |
| Menu                  | Phase               | 50        |
| Personalize           | Reset Display       |           |
| Others                |                     |           |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz









**Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM** Energy Use

|                       |                     |           |
|-----------------------|---------------------|-----------|
| Brightness / Contrast | Aspect Ratio        | Wide 16:9 |
| Auto Adjust           | Horizontal Position | 50        |
| Color                 | Vertical Position   | 50        |
| Display               | Sharpness           | 50        |
| Energy                | Pixel Clock         | 50        |
| Menu                  | Phase               | 50        |
| Personalize           | Reset Display       |           |
| Others                |                     |           |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



| Dell E2216HV   |                     | Energy Use  |
|--|---------------------|--|
|  Brightness / Contrast  | Aspect Ratio        | Wide 16:9  |
|  Auto Adjust  | Horizontal Position | 50   |
|  Color  | Vertical Position   | 50   |
|  Display  | Sharpness           | 50   |
|  Energy   | Pixel Clock         | 50   |
|  Menu   | Phase               | 50   |
|  Personalize  | Reset Display       |  |
|  Others   |                     |  |
| Resolution: 1280 x 1024, 60Hz  |                     | Maximum: 1920 x 1080, 60Hz   |
|   |                     |  |
| <p>ضبط نسبة عرض الصورة إلى ارتفاعها كـ ٩:١٦ أو ٣:٤ أو ٤:٥<br/> <b>ملاحظة:</b> لا يتطلب الأمر ضبط الوضع ٩:١٦ عند استخدام الحد الأقصى لدقة الوضع المسبق<br/>           ١٣٦٦ x ٧٦٨ (لطراز E1916HV/E1916HL/E1916HM) أو ١٦٠٠ x ٩٠٠<br/>           (لطراز E2016HV/E2016HL/E2016HM) أو<br/>           ١٩٢٠ x ١٠٨٠ (لطراز E2216HV/E2216HVM).</p> |                     | <b>Aspect Ratio</b><br>(نسبة العرض إلى الارتفاع)   |
| <p>استخدم الزر  أو  لضبط الصورة يساراً أو يميناً. الحد الأدنى '٠' (-). الحد الأقصى '١٠٠' (+).</p>  |                     | <b>Horizontal Position</b><br>(الوضع الأفقي)   |
| <p>استخدم الزر  أو  لضبط الصورة لأعلى أو لأسفل. الحد الأدنى '٠' (-). الحد الأقصى '١٠٠' (+).</p>  |                     | الوضع الرأسى   |
| <p>بإمكان هذه الميزة أن تجعل الصورة تبدو أكثر حدة أو أكثر نعومة. استخدم  أو  لضبط الحدة من ٠ حتى ١٠٠.</p>  |                     | <b>Sharpness</b><br>(حدة اللون)  |
| <p>تتيح إعدادات خاصية Pixel Clock (ساعة البكسل) و Phase (الفارق الزمني) ضبط الشاشة حسبما ترغب. استخدم الزر  أو  لضبط أفضل جودة للصورة.</p>                         |                     | ساعة البكسل  |
| <p>إن لم تصل إلى النتيجة المرغوب فيها باستخدام إعدادات Phase (الفارق الزمني)، استخدم إعدادات Pixel Clock (ساعة البكسل) (رديء) ثم استخدم Phase (الفارق الزمني) (جيد) مرة أخرى.</p>  |                     | المرحلة  |
| <p>حدد هذا الخيار لاستعادة إعدادات العرض الافتراضية.</p>   |                     | <b>Reset Display</b><br>(إعادة ضبط العرض)  |



**Dell E1916HV**
Energy Use

|                       |                  |               |
|-----------------------|------------------|---------------|
| Brightness / Contrast | Power Button LED | On in On Mode |
| Auto Adjust           | Reset Energy     |               |
| Color                 |                  |               |
| Display               |                  |               |
| Energy                |                  |               |
| Menu                  |                  |               |
| Personalize           |                  |               |
| Others                |                  |               |

Resolution: 800 x 600, 60Hz
Maximum: 1366 x 768, 60Hz


^
v
→
✕









**Dell E1916HL / E1916HM**
Energy Use

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Brightness / Contrast | Power Button LED | On During Active |
| Auto Adjust           | Reset Energy     |                  |
| Color                 |                  |                  |
| Display               |                  |                  |
| Energy                |                  |                  |
| Menu                  |                  |                  |
| Personalize           |                  |                  |
| Others                |                  |                  |

Resolution: 800 x 600, 60Hz
Maximum: 1366 x 768, 60Hz


^
v
→
✕









**Dell E2016HV** Energy Use 

|   |                  |               |
|---|------------------|---------------|
|  Brightness / Contrast | Power Button LED | On in On Mode |
|  Auto Adjust           | Reset Energy     |               |
|  Color                 |                  |               |
|  Display               |                  |               |
|  Energy                |                  |               |
|  Menu                  |                  |               |
|  Personalize           |                  |               |
|  Others                |                  |               |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



**Dell E2016HL / E2016HM** Energy Use 





|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
|  Brightness / Contrast | Power Button LED | On During Active |
|  Auto Adjust           | Reset Energy     |                  |
|  Color                 |                  |                  |
|  Display               |                  |                  |
|  Energy                |                  |                  |
|  Menu                  |                  |                  |
|  Personalize           |                  |                  |
|  Others                |                  |                  |
























































Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz














|  |   |                  |               |             |              |    |       |       |     |         |      |        |        |            |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
|--|---|------------------|---------------|-------------|--------------|----|-------|-------|-----|---------|------|--------|--------|------------|--|------|--|--|-------------|--|--|--------|--|--|--|--|
| <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> <span style="float: left;">Dell E2216HV</span> <span style="float: right;">Energy Use <div style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #90EE90, #ccc);"></div></span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"> Brightness / Contrast</td> <td>Power Button LED</td> <td>On in On Mode</td> </tr> <tr> <td> Auto Adjust</td> <td>Reset Energy</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Color</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Display</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Energy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <span>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz</span> <span style="float: right;">Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</span> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>                                  | Brightness / Contrast                     | Power Button LED | On in On Mode | Auto Adjust | Reset Energy |    | Color |       |     | Display |      |        | Energy |            |  | Menu |  |  | Personalize |  |  | Others |  |  |  |  |
| Brightness / Contrast  | Power Button LED                          | On in On Mode    |               |             |              |    |       |       |     |         |      |        |        |            |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Auto Adjust  | Reset Energy                              |                  |               |             |              |    |       |       |     |         |      |        |        |            |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Color  |   |                  |               |             |              |    |       |       |     |         |      |        |        |            |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Display  |   |                  |               |             |              |    |       |       |     |         |      |        |        |            |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Energy   |   |                  |               |             |              |    |       |       |     |         |      |        |        |            |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Menu   |   |                  |               |             |              |    |       |       |     |         |      |        |        |            |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Personalize  |   |                  |               |             |              |    |       |       |     |         |      |        |        |            |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Others   |   |                  |               |             |              |    |       |       |     |         |      |        |        |            |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| <p>يسمح بضبط مؤشر LED على وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل بغية توفير الطاقة.<br/>(E1916HV/E2016HV/E2216HV)<br/>يسمح بتشغيل مؤشر LED أو إيقاف تشغيله أثناء تنشيطه لتوفير الطاقة.<br/>( E1916HL/E1916HM/E2016HL/E2016HM)</p>  | زر LED للطاقة                             |                  |               |             |              |    |       |       |     |         |      |        |        |            |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| <p>حدد هذا الخيار لاستعادة إعدادات الطاقة الافتراضية.</p>  | <b>Reset Energy</b><br>(إعادة ضبط الطاقة) |                  |               |             |              |    |       |       |     |         |      |        |        |            |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| <p>حدد هذا الخيار لضبط إعدادات الخيارات المعروضة على الشاشة مثل لغات الخيارات المعروضة على الشاشة والمدة الزمنية التي تظهر فيها القائمة على الشاشة وما إلى ذلك.</p>  | <b>Menu (القائمة)</b>                     |                  |               |             |              |    |       |       |     |         |      |        |        |            |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> <span style="float: left;">Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM</span> <span style="float: right;">Energy Use <div style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #90EE90, #ccc);"></div></span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"> Brightness / Contrast</td> <td>Language</td> <td>English</td> </tr> <tr> <td> Auto Adjust</td> <td>Transparency</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td> Color</td> <td>Timer</td> <td>20s</td> </tr> <tr> <td> Display</td> <td>Lock</td> <td>Unlock</td> </tr> <tr> <td> Energy</td> <td>Reset Menu</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <span>Resolution: 800 x 600, 60Hz</span> <span style="float: right;">Maximum: 1366 x 768, 60Hz</span> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div> | Brightness / Contrast                     | Language         | English       | Auto Adjust | Transparency | 20 | Color | Timer | 20s | Display | Lock | Unlock | Energy | Reset Menu |  | Menu |  |  | Personalize |  |  | Others |  |  |  |  |
| Brightness / Contrast  | Language                                  | English          |               |             |              |    |       |       |     |         |      |        |        |            |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Auto Adjust  | Transparency                              | 20               |               |             |              |    |       |       |     |         |      |        |        |            |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Color  | Timer                                     | 20s              |               |             |              |    |       |       |     |         |      |        |        |            |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Display  | Lock                                      | Unlock           |               |             |              |    |       |       |     |         |      |        |        |            |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Energy   | Reset Menu                                |                  |               |             |              |    |       |       |     |         |      |        |        |            |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Menu   |   |                  |               |             |              |    |       |       |     |         |      |        |        |            |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Personalize  |   |                  |               |             |              |    |       |       |     |         |      |        |        |            |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |
| Others   |   |                  |               |             |              |    |       |       |     |         |      |        |        |            |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |  |  |


|  |                                   |          |         |               |              |    |         |       |     |           |      |        |          |            |  |        |  |  |               |  |  |          |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------|----------|---------|---------------|--------------|----|---------|-------|-----|-----------|------|--------|----------|------------|--|--------|--|--|---------------|--|--|----------|--|--|--|--|
| <p><b>Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM</b> <span style="float: right;">Energy Use </span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">☀️ Brightness / Contrast</td> <td>Language</td> <td>English</td> </tr> <tr> <td>↻ Auto Adjust</td> <td>Transparency</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>🎨 Color</td> <td>Timer</td> <td>20s</td> </tr> <tr> <td>📺 Display</td> <td>Lock</td> <td>Unlock</td> </tr> <tr> <td>🔥 Energy</td> <td>Reset Menu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>📁 Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>★ Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☰ Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Resolution: 1280 x 1024, 60Hz <span style="float: right;">Maximum: 1600 x 900, 60Hz</span></p> <p style="text-align: center;"></p> | ☀️ Brightness / Contrast          | Language | English | ↻ Auto Adjust | Transparency | 20 | 🎨 Color | Timer | 20s | 📺 Display | Lock | Unlock | 🔥 Energy | Reset Menu |  | 📁 Menu |  |  | ★ Personalize |  |  | ☰ Others |  |  |  |  |
| ☀️ Brightness / Contrast   | Language                          | English  |         |               |              |    |         |       |     |           |      |        |          |            |  |        |  |  |               |  |  |          |  |  |  |  |
| ↻ Auto Adjust  | Transparency                      | 20       |         |               |              |    |         |       |     |           |      |        |          |            |  |        |  |  |               |  |  |          |  |  |  |  |
| 🎨 Color  | Timer                             | 20s      |         |               |              |    |         |       |     |           |      |        |          |            |  |        |  |  |               |  |  |          |  |  |  |  |
| 📺 Display  | Lock                              | Unlock   |         |               |              |    |         |       |     |           |      |        |          |            |  |        |  |  |               |  |  |          |  |  |  |  |
| 🔥 Energy   | Reset Menu                        |          |         |               |              |    |         |       |     |           |      |        |          |            |  |        |  |  |               |  |  |          |  |  |  |  |
| 📁 Menu   |                                   |          |         |               |              |    |         |       |     |           |      |        |          |            |  |        |  |  |               |  |  |          |  |  |  |  |
| ★ Personalize  |                                   |          |         |               |              |    |         |       |     |           |      |        |          |            |  |        |  |  |               |  |  |          |  |  |  |  |
| ☰ Others   |                                   |          |         |               |              |    |         |       |     |           |      |        |          |            |  |        |  |  |               |  |  |          |  |  |  |  |
| <p><b>Dell E2216HV</b> <span style="float: right;">Energy Use </span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">☀️ Brightness / Contrast</td> <td>Language</td> <td>English</td> </tr> <tr> <td>↻ Auto Adjust</td> <td>Transparency</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>🎨 Color</td> <td>Timer</td> <td>20s</td> </tr> <tr> <td>📺 Display</td> <td>Lock</td> <td>Unlock</td> </tr> <tr> <td>🔥 Energy</td> <td>Reset Menu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>📁 Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>★ Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☰ Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Resolution: 1280 x 1024, 60Hz <span style="float: right;">Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</span></p> <p style="text-align: center;"></p>                  | ☀️ Brightness / Contrast          | Language | English | ↻ Auto Adjust | Transparency | 20 | 🎨 Color | Timer | 20s | 📺 Display | Lock | Unlock | 🔥 Energy | Reset Menu |  | 📁 Menu |  |  | ★ Personalize |  |  | ☰ Others |  |  |  |  |
| ☀️ Brightness / Contrast   | Language                          | English  |         |               |              |    |         |       |     |           |      |        |          |            |  |        |  |  |               |  |  |          |  |  |  |  |
| ↻ Auto Adjust  | Transparency                      | 20       |         |               |              |    |         |       |     |           |      |        |          |            |  |        |  |  |               |  |  |          |  |  |  |  |
| 🎨 Color  | Timer                             | 20s      |         |               |              |    |         |       |     |           |      |        |          |            |  |        |  |  |               |  |  |          |  |  |  |  |
| 📺 Display  | Lock                              | Unlock   |         |               |              |    |         |       |     |           |      |        |          |            |  |        |  |  |               |  |  |          |  |  |  |  |
| 🔥 Energy   | Reset Menu                        |          |         |               |              |    |         |       |     |           |      |        |          |            |  |        |  |  |               |  |  |          |  |  |  |  |
| 📁 Menu   |                                   |          |         |               |              |    |         |       |     |           |      |        |          |            |  |        |  |  |               |  |  |          |  |  |  |  |
| ★ Personalize  |                                   |          |         |               |              |    |         |       |     |           |      |        |          |            |  |        |  |  |               |  |  |          |  |  |  |  |
| ☰ Others   |                                   |          |         |               |              |    |         |       |     |           |      |        |          |            |  |        |  |  |               |  |  |          |  |  |  |  |
| <p>يسمح بتعيين عرض الخيارات المعروضة على الشاشة بلغة من ثمانية لغات: الإنجليزية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية أو البرتغالية البرازيلية أو الروسية أو الصينية المبسطة أو اليابانية.</p>   | <b>Language</b><br>(اللغة)        |          |         |               |              |    |         |       |     |           |      |        |          |            |  |        |  |  |               |  |  |          |  |  |  |  |
| <p>يسمح بضبط خلفية الخيارات المعروضة على الشاشة من غير شفاف إلى شفاف.</p>  | <b>Transparency</b><br>(الشفافية) |          |         |               |              |    |         |       |     |           |      |        |          |            |  |        |  |  |               |  |  |          |  |  |  |  |
| <p>يسمح بتعيين الوقت الذي ستبقى فيه الخيارات المعروضة على الشاشة نشطة بعد الضغط على مفتاح على الشاشة.</p> <p>استخدم الزرين Ⓐ و Ⓑ لضبط شريط التمرير بزيادة 1 ثانية لكل ضغطة، بداية من ٥ إلى ٦٠ ثانية.</p>   | عداد الوقت                        |          |         |               |              |    |         |       |     |           |      |        |          |            |  |        |  |  |               |  |  |          |  |  |  |  |

|   |   |                       |              |   |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |                |              |  |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|---|---|-----------------------|--------------|---|----------------|-----------------------|---|-----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|----------------|--------------|--|----------------|-----------------------|---|-----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|
| <p>يتحكم في وصول المستخدم إلى عمليات الضبط. عند تحديد "قفل"، لا يسمح بعمليات ضبط المستخدم. جميع المفاتيح مغلقة باستثناء مفتاح .</p> <p><b>ملاحظة:</b> عند قفل الخيارات المعروضة على الشاشة، سيؤدي الضغط على مفتاح القائمة إلى انتقالك مباشرة إلى قائمة إعدادات الخيارات المعروضة على الشاشة مع "قفل الخيارات المعروضة على الشاشة" المحدد مسبقاً في الإدخال. اضغط مع الاستمرار على المفتاح  لمدة 6 ثانية لإلغاء القفل والسماح للمستخدم بالوصول إلى جميع الإعدادات القابلة للتطبيق.</p>   | <p>تأمين</p>  |                       |              |   |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |                |              |  |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
| <p>حدد هذا الخيار لاستعادة إعدادات القائمة الافتراضية.</p>  | <p>قائمة Reset (إعادة الضبط)</p>  |                       |              |   |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |                |              |  |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
| <p>تحديد هذا الخيار يتيح تحديد مفاتيح للاختصار.</p> <div data-bbox="84 359 789 790"> <p><b>Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM</b> Energy Use </p> <table border="1"> <tr> <td> Brightness / Contrast</td> <td>Shortcut Key 1</td> <td>Preset Modes</td> </tr> <tr> <td> Auto Adjust</td> <td>Shortcut Key 2</td> <td>Brightness / Contrast</td> </tr> <tr> <td> Color</td> <td colspan="2">Reset Personalization</td> </tr> <tr> <td> Display</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Energy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Menu</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Personalize</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Others</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz</p> <p></p> </div> <div data-bbox="84 877 789 1308"> <p><b>Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM</b> Energy Use </p> <table border="1"> <tr> <td> Brightness / Contrast</td> <td>Shortcut Key 1</td> <td>Preset Modes</td> </tr> <tr> <td> Auto Adjust</td> <td>Shortcut Key 2</td> <td>Brightness / Contrast</td> </tr> <tr> <td> Color</td> <td colspan="2">Reset Personalization</td> </tr> <tr> <td> Display</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Energy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Menu</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Personalize</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Others</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz</p> <p></p> </div> |  Brightness / Contrast | Shortcut Key 1        | Preset Modes |  Auto Adjust | Shortcut Key 2 | Brightness / Contrast |  Color | Reset Personalization |  |  Display |  |  |  Energy |  |  |  Menu |  |  |  Personalize |  |  |  Others |  |  |  Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes |  Auto Adjust | Shortcut Key 2 | Brightness / Contrast |  Color | Reset Personalization |  |  Display |  |  |  Energy |  |  |  Menu |  |  |  Personalize |  |  |  Others |  |  | <p>تخصيص</p>  |  |
|  Brightness / Contrast   | Shortcut Key 1  | Preset Modes          |              |   |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |                |              |  |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  Auto Adjust   | Shortcut Key 2  | Brightness / Contrast |              |   |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |                |              |  |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  Color   | Reset Personalization   |                       |              |   |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |                |              |  |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  Display   |   |                       |              |   |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |                |              |  |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  Energy  |   |                       |              |   |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |                |              |  |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  Menu  |   |                       |              |   |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |                |              |  |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  Personalize   |   |                       |              |   |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |                |              |  |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  Others  |   |                       |              |   |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |                |              |  |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  Brightness / Contrast   | Shortcut Key 1  | Preset Modes          |              |   |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |                |              |  |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  Auto Adjust  | Shortcut Key 2  | Brightness / Contrast |              |   |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |                |              |  |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  Color   | Reset Personalization   |                       |              |   |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |                |              |  |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  Display   |   |                       |              |   |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |                |              |  |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  Energy  |   |                       |              |   |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |                |              |  |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  Menu  |   |                       |              |   |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |                |              |  |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  Personalize   |   |                       |              |   |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |                |              |  |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  Others  |   |                       |              |   |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |                |              |  |                |                       |   |                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |

**Dell E2216HV** Energy Use 


|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
|  Brightness / Contrast | Shortcut Key 1        | Preset Modes          |
|  Auto Adjust           | Shortcut Key 2        | Brightness / Contrast |
|  Color                 | Reset Personalization |                       |
|  Display               |                       |                       |
|  Energy                |                       |                       |
|  Menu                  |                       |                       |
|  <b>Personalize</b>    |                       |                       |
|  Others                |                       |                       |









Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz




يمكن للمستخدم الاختيار من بين "الأوضاع مسبقة الضبط" و"السطوع/التباين" و"الضبط التلقائي" نسبة العرض وضبطها كمفتاح اختصار.


مفتاح الاختصار ١









**Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM** Energy Use 

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
|  Brightness / Contrast | Shortcut Key 1        | <input checked="" type="checkbox"/> Preset Modes |
|  Auto Adjust           | Shortcut Key 2        | Brightness / Contrast                            |
|  Color                 | Reset Personalization | Auto Adjust                                      |
|  Display               |                       | Aspect Ratio                                     |
|  Energy                |                       |  |
|  Menu                  |                       |  |
|  <b>Personalize</b>    |                       |  |
|  Others              |                       |  |


Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz












**Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM** Energy Use 

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
|  Brightness / Contrast | Shortcut Key 1        | <input checked="" type="checkbox"/> Preset Modes |
|  Auto Adjust           | Shortcut Key 2        | Brightness / Contrast                            |
|  Color                 | Reset Personalization | Auto Adjust                                      |
|  Display               |                       | Aspect Ratio                                     |
|  Energy                |                       |  |
|  Menu                  |                       |  |
|  Personalize           |                       |  |
|  Others                |                       |  |


Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



**Dell E2216HV** Energy Use 









|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
|  Brightness / Contrast | Shortcut Key 1        | <input checked="" type="checkbox"/> Preset Modes |
|  Auto Adjust           | Shortcut Key 2        | Brightness / Contrast                            |
|  Color                 | Reset Personalization | Auto Adjust                                      |
|  Display               |                       | Aspect Ratio                                     |
|  Energy                |                       |  |
|  Menu                  |                       |  |
|  Personalize           |                       |  |
|  Others                |                       |  |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz



يمكن للمستخدم الاختيار من بين "الأوضاع مسبقة الضبط" و"السطوع/التباين" و"الضبط التلقائي" نسبة العرض وضبطها كمفتاح اختصار.









Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM
Energy Use

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
|  Brightness / Contrast | Shortcut Key 1        | Preset Modes  |
|  Auto Adjust           | Shortcut Key 2        | <input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast |
|  Color                 | Reset Personalization | Auto Adjust   |
|  Display               |                       | Aspect Ratio  |
|  Energy                |                       |   |
|  Menu                  |                       |   |
|  Personalize           |                       |   |
|  Others                |                       |   |

Resolution: 800 x 600, 60Hz
Maximum: 1366 x 768, 60Hz

⬆ ⬇ ✓ ↶

Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM
Energy Use

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
|  Brightness / Contrast | Shortcut Key 1        | Preset Modes  |
|  Auto Adjust           | Shortcut Key 2        | <input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast |
|  Color                 | Reset Personalization | Auto Adjust   |
|  Display               |                       | Aspect Ratio  |
|  Energy                |                       |   |
|  Menu                  |                       |   |
|  Personalize           |                       |   |
|  Others                |                       |   |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz
Maximum: 1600 x 900, 60Hz

⬆ ⬇ ✓ ↶


|  |   |   |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |      |  |
|--|---|---|--------------|-------------|------------------|---|-------|-----------------------|-------------|---------|---------------|--------------|--------|--|--|------|--|--|-------------|--|--|--------|--|--|------|--|
| <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px;"> <span style="float: left;">Dell E2216HV</span> <span style="float: right;">Energy Use <span style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green, white); display: inline-block;"></span></span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"> Brightness / Contrast</td> <td>Shortcut Key 1</td> <td>Preset Modes</td> </tr> <tr> <td> Auto Adjust</td> <td>Shortcut Key 2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast</td> </tr> <tr> <td> Color</td> <td>Reset Personalization</td> <td>Auto Adjust</td> </tr> <tr> <td> Display</td> <td></td> <td>Aspect Ratio</td> </tr> <tr> <td> Energy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 5px;">         Resolution: 1280 x 1024, 60Hz <span style="float: right;">Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</span> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 10px;">^</span> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 10px;">v</span> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 10px;">✓</span> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 10px;">↶</span> </div> | Brightness / Contrast                               | Shortcut Key 1  | Preset Modes | Auto Adjust | Shortcut Key 2   | <input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast | Color | Reset Personalization | Auto Adjust | Display |               | Aspect Ratio | Energy |  |  | Menu |  |  | Personalize |  |  | Others |  |  |      |  |
| Brightness / Contrast  | Shortcut Key 1                                      | Preset Modes  |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |      |  |
| Auto Adjust  | Shortcut Key 2                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |      |  |
| Color  | Reset Personalization                               | Auto Adjust   |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |      |  |
| Display  |   | Aspect Ratio  |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |      |  |
| Energy   |   |   |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |      |  |
| Menu   |   |   |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |      |  |
| Personalize  |   |   |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |      |  |
| Others   |   |   |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |      |  |
| يتيح لك إعادة مفتاح الاختصار إلى الإعداد الافتراضي.  | <b>Reset Personalization</b><br>(إعادة ضبط التخصيص) |   |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |      |  |
| <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px;"> <span style="float: left;">Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM</span> <span style="float: right;">Energy Use <span style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green, white); display: inline-block;"></span></span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"> Brightness / Contrast</td> <td>DDC/CI</td> <td>Enable</td> </tr> <tr> <td> Auto Adjust</td> <td>LCD Conditioning</td> <td>Disable</td> </tr> <tr> <td> Color</td> <td>Reset Other</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Display</td> <td>Factory Reset</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Energy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 5px;">         Resolution: 800 x 600, 60Hz <span style="float: right;">Maximum: 1366 x 768, 60Hz</span> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 10px;">v</span> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 10px;">^</span> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 10px;">→</span> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 10px;">✗</span> </div>  | Brightness / Contrast                               | DDC/CI  | Enable       | Auto Adjust | LCD Conditioning | Disable   | Color | Reset Other           |             | Display | Factory Reset |              | Energy |  |  | Menu |  |  | Personalize |  |  | Others |  |  | أخرى |  |
| Brightness / Contrast  | DDC/CI  | Enable  |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |      |  |
| Auto Adjust  | LCD Conditioning                                    | Disable   |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |      |  |
| Color  | Reset Other   |   |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |      |  |
| Display  | Factory Reset                                       |   |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |      |  |
| Energy   |   |   |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |      |  |
| Menu   |   |   |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |      |  |
| Personalize  |   |   |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |      |  |
| Others   |   |   |              |             |                  |   |       |                       |             |         |               |              |        |  |  |      |  |  |             |  |  |        |  |  |      |  |









**Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM** Energy Use 

|   |                  |         |
|---|------------------|---------|
|  Brightness / Contrast | DDC/CI           | Enable  |
|  Auto Adjust           | LCD Conditioning | Disable |
|  Color                 | Reset Other      |         |
|  Display               | Factory Reset    |         |
|  Energy                |                  |         |
|  Menu                  |                  |         |
|  Personalize           |                  |         |
|  Others                |                  |         |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



**Dell E2216HV** Energy Use 

|   |                  |         |
|---|------------------|---------|
|  Brightness / Contrast | DDC/CI           | Enable  |
|  Auto Adjust           | LCD Conditioning | Disable |
|  Color                 | Reset Other      |         |
|  Display               | Factory Reset    |         |
|  Energy                |                  |         |
|  Menu                  |                  |         |
|  Personalize           |                  |         |
|  Others                |                  |         |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz





|  |  |
|--|--|
| <p>يسمح DDC/CI (قناة بيانات العرض/واجهة الأوامر) لبرنامج في الكمبيوتر بضبط إعدادات عرض الشاشة مثل السطوع وتوازن الألوان وغير ذلك.</p> <p>تمكين (افتراضي): يُحسن أداء الشاشة ويوفر تجربة أفضل للعميل.</p> <p>تعطيل: تُعطل خيار DDC/CI وتظهر الرسالة التالية على الشاشة.</p> <p><b>Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV</b></p> <p>The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.</p> <p>Do you wish to disable DDC/CI function?</p> <p><b>NO</b></p> <p><b>YES</b></p>  | <p><b>DDC/CI</b></p>                                   |
| <p>ستساعد هذه الميزة في تقليل حالات بسيطة لاحتجاز الصورة.</p> <p>إذا ظهرت الصورة عالقة، اختر <b>LCD Conditioning (مواصفة LCD)</b> للمساعدة في القضاء على أي احتجاز للصورة. قد يستغرق استخدام ميزة تهيئة LCD بعض الوقت. لا يمكن لميزة تهيئة LCD إزالة الحالات الصعبة لاحتجاز الصورة أو الاحتراق.</p> <p><b>ملاحظة:</b> استخدم تهيئة LCD فقط عندما تواجه مشكلة مع احتجاز الصورة.</p> <p>تظهر رسالة التحذير أدناه بمجرد تحديد المستخدم "تمكين" تهيئة LCD.</p> <p><b>Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV</b></p> <p>The feature will help reduce minor cases of image retention.</p> <p>Depending on the degree of image retention, the program may take some time to run.</p> <p>Do you wish to continue?</p> <p><b>NO</b></p> <p><b>YES</b></p> | <p><b>تهيئة LCD</b></p>                                |
| <p>حدد هذا الخيار لاستعادة إعدادات أخرى الافتراضية، مثل DDC/CI.</p>  | <p><b>Reset Other</b><br/>(إعادة ضبط إعدادات أخرى)</p> |
| <p>يُعيد ضبط كل إعدادات الخيارات المعروضة على الشاشة إلى القيم مسبقة الضبط في المصنع.</p>  | <p><b>ضبط المصنع</b></p>                               |

عندما لا تدعم الشاشة وضع دقة معينة ستشاهد الرسالة التالية:

### Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1366 x 768, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

### Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1600 x 900, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

### Dell E2216HV

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1920 x 1080, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

مما يعني أن الشاشة يتعذر عليها التزامن مع الإشارة التي يتم استلامها من الكمبيوتر. راجع **Monitor Specifications** (مواصفات الشاشة) لمعرفة نطاقات التردد الأفقية والرأسية القابلة للتوجيه باستخدام هذه الشاشة. الوضع الموصى به هو E2016HV/E2016HL/ (لطراز E1916HV/E1916HL/E1916HM) أو ٩٠٠ x ١٦٠٠ (لطراز E2016HV/E2016HL/ E2016HM) أو ١٠٨٠ x ١٩٢٠ (لطراز E2216HV/E2216HVM).

Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV

The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.

Do you wish to disable DDC/CI function?

NO

YES

يُطبق مربع رسالة تحذير الطاقة أدناه على وظائف السطوع لأول مرة عندما يقوم المستخدم بضبط مستوى السطوع فوق المستوى الافتراضي.

Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV

Adjusting to this value will increase power consumption above the default level. Do you want to continue?

NO

YES

عندما تنتقل الشاشة إلى وضع **Standby** (الاستعداد) ، ستظهر الرسالة التالية:

Dell E1916HV / E2016HV / E2216HV

Going into Standby mode...

Dell E1916HL / E1916HM / E2016HL / E2016HM

Going into Standby mode...

قم بتنشيط جهاز الكمبيوتر والشاشة للوصول إلى **OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)**.  
إذا ضغطت على أي زر خلاف زر الطاقة، ستظهر الرسائل التالية حسب الإدخال المحدد:



Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV

There is no signal coming from your computer.


Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.

في حال عدم توصيل كبل VGA، يظهر مربع حوار متحرك كما هو موضح أدناه. ستدخل الشاشة في وضع **Standby** (الاستعداد) بعد ٥ دقائق إذا تركت في هذه الحالة.

Dell E1916HV / E2016HV / E2216HV



  No VGA Cable

The display will go into Standby mode in 5 minutes.



[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

Dell E1916HL / E1916HM / E2016HL / E2016HM

  No VGA Cable

The display will go into Standby mode in 5 minutes.



[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

ثم راجع **Solving Problems (حل المشكلات)** لمزيد من المعلومات.

## ضبط الحد الأقصى للدقة

للحصول على أفضل أداء للعرض عند استخدام أنظمة التشغيل Microsoft Windows، اضبط دقة العرض على ١٣٦٦ x ٧٦٨ (لطرز E1916HV/E1916HL/E1916HM) أو ١٦٠٠ x ٩٠٠ (لطرز E2016HV/E2016HL/E2016HM) أو ١٩٢٠ x ١٠٨٠ (لطرز E2216HV/E2216HVM) بكسل عن طريق اتباع إجراء الخطوات التالية: في أنظمة التشغيل **Windows Vista** أو **Windows 7** أو **Windows 8** أو **Windows 8.1**:

- ١- بالنسبة لنظام التشغيل Windows 8 أو Windows 8.1 فقط، حدد إمالة سطح المكتب للتحويل إلى سطح المكتب التقليدي.
  - ٢- انقر بزر الماوس الأيمن على سطح المكتب ومن ثم انقر فوق "دقة الشاشة".
  - ٣- انقر فوق القائمة المنسدلة لدقة الشاشة وحدد ١٣٦٦ x ٧٦٨ (لطرز E1916HV/E1916HL/E1916HM) أو ١٦٠٠ x ٩٠٠ (لطرز E2016HV/E2016HL/E2016HM) أو ١٩٢٠ x ١٠٨٠ (لطرز E2216HV/E2216HVM).
  - ٤- انقر فوق OK (موافق).
- في نظام Windows 10:**
- ١- انقر بزر الماوس الأيمن على سطح المكتب ثم فوق **Display settings** (إعدادات الشاشة).
  - ٢- انقر فوق **Advanced display settings** (إعدادات الشاشة المتقدمة).
  - ٣- انقر فوق القائمة المنسدلة **Resolution (الدقة)** وحدد ١٣٦٦ x ٧٦٨ (لطرز E1916HV/E1916HL/E1916HM) أو ١٦٠٠ x ٩٠٠ (لطرز E2016HV/E2016HL/E2016HM) أو ١٩٢٠ x ١٠٨٠ (لطرز E2216HV/E2216HVM).
  - ٤- انقر فوق **Apply (تطبيق)**.


إذا لم تحدد ١٣٦٦ x ٧٦٨ (لطرز E1916HV/E1916HL/E1916HM) أو ١٦٠٠ x ٩٠٠ (لطرز E2016HV/E2016HL/E2016HM) أو ١٩٢٠ x ١٠٨٠ (لطرز E2216HV/E2216HVM) كخيار، قد يلزم تحديث برنامج تشغيل الرسومات. يرجى اختيار السيناريو أدناه الذي يشرح نظام الكمبيوتر الذي تستخدمه بأفضل حال، واتباع التعليمات المتوفرة

- ١: إذا كان لديك جهاز كمبيوتر مكتبي أو محمول من Dell بإمكانية الاتصال بالإنترنت
- ٢: إذا كان لديك جهاز كمبيوتر غير مكتبي أو محمول أو بطاقة رسوم ليست من إنتاج لشركة Dell

## إذا كان لديك جهاز كمبيوتر شخصي أو محمول من Dell مزود بإمكانية الاتصال بالإنترنت

١- اذهب إلى موقع <http://www.dell.com/support>، ثم أدخل رقم الخدمة الخاص بك وقم بتنزيل أحدث برنامج تشغيل لبطاقة الرسوم الخاصة بك.

٢- بعد تثبيت برامج التشغيل لمهايئ الرسوم الخاصة بك، حاول ضبط الدقة على ١٣٦٦ x ٧٦٨ (لطرز E1916HV/E1916HL/E1916HM) أو ١٦٠٠ x ٩٠٠ (لطرز E2016HV/E2016HL/E2016HM) أو ١٩٢٠ x ١٠٨٠ (لطرز E2216HV/E2216HVM) مرة أخرى.

 ملاحظة: إذا لم تتمكن من ضبط الدقة على ١٣٦٦ x ٧٦٨ (لطرز E1916HV/E1916HL/E1916HM) أو ١٦٠٠ x ٩٠٠ (لطرز E2016HV/E2016HL/E2016HM) أو ١٩٢٠ x ١٠٨٠ (لطرز E2216HV/E2216HVM)، يرجى الاتصال بشركة Dell للاستفسار عن مهايئ الرسوم الذي يدعم مستويات الدقة هذه.

## إذا كان الكمبيوتر الشخصي أو المحمول أو بطاقة الرسوم غير تابعة لشركة Dell

في أنظمة التشغيل Windows Vista® أو Windows 7® أو Windows 8® أو Windows 8.1:

١- بالنسبة لنظام التشغيل Windows 8.1 أو Windows® 8 فقط، حدد إمالة سطح المكتب للتحويل إلى سطح المكتب التقليدي.

٢- انقر بزر الماوس الأيمن على سطح المكتب وانقر فوق "تخصيص".

٣- انقر فوق تغيير إعدادات العرض.

٤- انقر فوق إعدادات متقدمة.

٥- تعرف على مزود وحدة تحكم الرسومات من الوصف في أعلى النافذة (على سبيل المثال، NVIDIA وATI وIntel وغير ذلك).

٦- برجاء الرجوع إلى موقع مزود بطاقة الرسوم للحصول على برنامج التشغيل المحدث (على سبيل المثال، <http://www.NVIDIA.com> أو <http://www.ATI.com>).

٧- بعد تثبيت برامج التشغيل لمهايئ الرسوم الخاصة بك، حاول ضبط الدقة على ١٣٦٦ x ٧٦٨ (لطرز E1916HV/E1916HL/E1916HM) أو ١٦٠٠ x ٩٠٠ (لطرز E2016HV/E2016HL/E2016HM) أو ١٩٢٠ x ١٠٨٠ (لطرز E2216HV/E2216HVM) مرة أخرى.

في نظام Windows 10:

١- انقر بزر الماوس الأيمن على سطح المكتب ثم فوق **Display settings** (إعدادات الشاشة).


٢- انقر فوق **Advanced display settings** (إعدادات الشاشة المتقدمة).

٣- انقر على **Display adapter properties** (خصائص مهايئ الشاشة).

٤- تعرف على مزود وحدة تحكم الرسومات من الوصف في أعلى النافذة (على سبيل المثال، NVIDIA وATI وغير ذلك).

٥- يرجى الرجوع إلى موقع بطاقة الرسوم للحصول على برامج التشغيل المحدث (على سبيل المثال، <http://www.NVIDIA.com> أو <http://www.ATI.com>).


٦- بعد تثبيت برامج التشغيل الخاصة بمهايئ الرسوم، أعد ضبط درجة الدقة على ١٣٦٦ x ٧٦٨ (لطرز E1916HV/E1916HL/E1916HM) أو ١٦٠٠ x ٩٠٠ (لطرز E2016HV/E2016HL/E2016HM) أو ١٩٢٠ x ١٠٨٠ (لطرز E2216HV/E2216HVM).

 ملاحظة: إذا لم تتمكن من ضبط الدقة على ١٣٦٦ x ٧٦٨ (لطرز E1916HV/E1916HL/E1916HM) أو ١٦٠٠ x ٩٠٠ (لطرز E2016HV/E2016HL/E2016HM) أو ١٩٢٠ x ١٠٨٠ (لطرز E2216HV/E2216HVM)، يرجى الاتصال بالشركة المصنعة لجهاز الكمبيوتر أو التفكير في شراء مهايئ الرسوم الذي يدعم دقة فيديو ١٣٦٦ x ٧٦٨ (لطرز E1916HV/E1916HL/E1916HM) أو ١٦٠٠ x ٩٠٠ (لطرز E2016HV/E2016HL/E2016HM) أو ١٩٢٠ x ١٠٨٠ (لطرز E2216HV/E2216HVM).

# استخدام الإمالة

الميل

بفضل القاعدة المضمنة، يمكنك إمالة الشاشة بالزاوية التي توفر أكثر أوضاع المشاهدة راحة.



ملاحظة: يتم فك قاعدة الحامل عند شحن الشاشة من المصنع.



# استكشاف الأعطال وإصلاحها



⚠️ تحذير: قبل الشروع في تنفيذ أي من الإجراءات الواردة في هذا القسم، يرجى اتباع **Safety Instruction** (تعليمات السلامة).

## الاختبار الذاتي

توفر شاشتك ميزة الاختبار الذاتي الذي يسمح بالتحقق مما إذا كانت الشاشة تعمل بشكل صحيح. إذا كان الكمبيوتر والشاشة متصلان على نحو سليم ولكن الشاشة معتمة، ابدأ في تشغيل خاصية الاختبار الذاتي للشاشة متبعا الخطوات التالية:

- 1- أوقف تشغيل الكمبيوتر والشاشة.
  - 2- افصل كبل الفيديو من خلف الكمبيوتر. لضمان تشغيل الاختبار الذاتي الصحيح، أزل كبلات VGA من خلف الكمبيوتر.
  - 3- قم بتشغيل الشاشة.
- ستلاحظ ظهور مربع الحوار المتحرك على الشاشة (على خلفية سوداء)، ما لم تستشعر الشاشة إشارة الفيديو وكانت تعمل على نحو سليم. أثناء التواجد في وضع الاختبار الذاتي، يبقى مؤشر LED الخاص بالطاقة باللون الأبيض. أيضًا، استنادًا إلى الدخل المحدد، سيتم تمرير أحد مربعات الحوار المعروضة أدناه بشكل مستمر خلال الشاشة.

Dell E1916HV / E2016HV / E2216HV

  No VGA Cable

The display will go into Standby mode in 5 minutes.

[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

Dell E1916HL / E1916HM / E2016HL / E2016HM

  No VGA Cable

The display will go into Power Save Mode in 5 minutes.

[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)


- 4- يظهر مربع الحوار أيضًا أثناء تشغيل النظام العادي، إذا أصبح كبل الفيديو مفصولًا أو تالفًا. سندخل الشاشة في وضع **Standby** (وضع الاستعداد) بعد 5 دقائق إذا تركت في هذه الحالة.
  - 5- أوقف تشغيل الشاشة وأعد توصيل كبل الفيديو، ثم قم بتشغيل الكمبيوتر والشاشة.
- إذا بقيت الشاشة فارغة بعد استخدام الإجراء السابق، تحقق من وحدة تحكم الفيديو والكمبيوتر، لأن الشاشة تعمل بشكل صحيح.



## التشخيصات المضمنة

تشتمل الشاشة على أداة تشخيص مضمنة تساعد في تحديد ما إذا كانت الحالة غير الطبيعية للشاشة التي تواجهها مشكلة مورثة في الشاشة، أو الكمبيوتر وبطاقة الفيديو.



 ملاحظة: يمكن تشغيل التشخيصات المضمنة فقط عند توصيل كبل الفيديو مع كون الشاشة في وضع الاختبار الذاتي.

لتنشغيل التشخيصات المضمنة:

- 1- تأكد من نظافة الشاشة (لا توجد جسيمات أتربة على سطح الشاشة).
- 2- افصل كبل (كبلات) الفيديو من خلف الكمبيوتر أو الشاشة. ثم تدخل الشاشة في وضع الاختبار الذاتي.
- 3- اضغط مع الاستمرار على **Button 1 (زر 1)** و **Button 4 (زر 4)** على اللوحة الأمامية في وقت متزامن لمدة ثانيتين. تظهر شاشة رمادية.
- 4- افحص الشاشة بعناية بحثًا عن أي شيء غير طبيعي.
- 5- اضغط على الزر **Button 4 (الزر 4)** في اللوحة الأمامية مرة أخرى. يتغير لون الشاشة إلى اللون الأحمر.
- 6- افحص الشاشة بحثًا عن أي شيء غير طبيعي.
- 7- كرر الخطوات 5 و 6 لفحص الشاشة أثناء تشغيل الشاشة الخضراء والزرقاء والسوداء والبيضاء.

يكتمل الاختبار عند ظهور شاشة **Text (النص)**. للخروج، اضغط على الزر **Button 4 (الزر 4)** مرة أخرى. إذا لم تكتشف أي شيء غير طبيعي في الشاشة عند استخدام أداة التشخيص المضمنة، فإن الشاشة تعمل بشكل صحيح. تحقق من بطاقة الفيديو والكمبيوتر.

## المشكلات الشائعة

يشتمل الجدول التالي على معلومات عامة حول المشاكل العامة للشاشة التي قد تواجهها والحلول الممكنة.

| الحلول الممكنة  | ماذا تواجه                       | أعراض عامة                          |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من أن كبل الفيديو الذي يوصل الشاشة والكمبيوتر موصل بشكل صحيح ومحكم.</li> <li>• تحقق من أن مأخذ الطاقة يعمل بشكل صحيح باستخدام أي جهاز كهربائي آخر.</li> <li>• تأكد من الضغط على زر الطاقة بالكامل.</li> <li>• تأكد من اختيار مصدر الدخل الصحيح من خلال زر <b>Input Source</b> (اختيار مصدر الدخل).</li> <li>• تحقق من خيار "زر مؤشر حالة الطاقة" المدرج تحت الطاقة في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.</li> </ul> | اختفاء الصورة                    | لا يوجد فيديو/إيقاف مؤشر LED للطاقة |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بزيادة السطوع والتباين عبر OSD (الخيارات المعروضة على الشاشة).</li> <li>• قم بإجراء فحص الاختبار الذاتي للشاشة.</li> <li>• تحقق من وجود مسامير ملتوية أو مكسورة في موصل كبل الفيديو.</li> <li>• تأكد من اختيار مصدر الدخل الصحيح من خلال زر <b>Input Source</b> (اختيار مصدر الدخل).</li> <li>• شغل التشخيصات المضمنة.</li> </ul>   | لا توجد صورة أو لا يوجد سطوع     | لا يوجد فيديو/تشغيل مؤشر LED للطاقة |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإجراء ضبط تلقائي عبر OSD.</li> <li>• اضبط عناصر تحكم المرحلة ومؤشر ساعة البكسل عبر OSD.</li> <li>• تخلص من كبلات امتداد الفيديو.</li> <li>• أعد ضبط الشاشة على <b>Factory Settings</b> (إعدادات المصنع).</li> <li>• قم بتغيير دقة الفيديو إلى نسبة العرض الصحيحة (٩:١٦).</li> </ul>  | الصورة مهزوزة أو باهتة أو شاحبة. | تركيز ضعيف                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإجراء ضبط تلقائي عبر OSD.</li> <li>• اضبط عناصر تحكم المرحلة ومؤشر ساعة البكسل عبر OSD.</li> <li>• أعد ضبط الشاشة على <b>Factory Settings</b> (إعدادات المصنع).</li> <li>• تحقق من العوامل البيئية.</li> <li>• أعد ضبط وضع الشاشة واختبر في غرفة أخرى.</li> </ul>  | صورة متذبذبة أو حركة دقيقة       | فيديو مهزوز/غير مستقر               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بالتشغيل والإيقاف.</li> <li>• وحدات البكسل الموقوفة بشكل دائم هو عيب طبيعي يمكن أن يحدث في تقنية LCD.</li> <li>• للحصول على المزيد من المعلومات حول جودة شاشة Dell وسياسة وحدات البكسل، راجع صفحة Dell Support على الموقع: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</li> </ul>  | شاشة LCD تشتمل على نقاط.         | وحدات بكسل مفقودة                   |

|  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بالتشغيل والإيقاف.</li> <li>• وحدات البكسل الموقوفة بشكل دائم هو عيب طبيعي يمكن أن يحدث في تقنية LCD.</li> <li>• للحصول على المزيد من المعلومات حول جودة شاشة Dell وسياسة وحدات البكسل، راجع صفحة Dell Support على الموقع:<br/><a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</li> </ul>                           | <p>وجود بقع ساطعة على شاشة LCD.</p>          | <p>وحدات بكسل معلقة</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• أعد ضبط الشاشة على <b>Factory Settings</b> (إعدادات المصنع).</li> <li>• قم بإجراء ضبط تلقائي عبر OSD.</li> <li>• اضبط السطوع والتباين عبر OSD.</li> </ul>   | <p>الصورة باهتة جدًا أو ساطعة جدًا</p>       | <p>مشاكل السطوع</p>     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• أعد ضبط الشاشة على <b>Factory Settings</b> (إعدادات المصنع).</li> <li>• قم بإجراء ضبط تلقائي عبر OSD.</li> <li>• اضبط السطوع والتباين عبر OSD.</li> </ul>   | <p>الشاشة لا تتمركز في المنتصف بشكل صحيح</p> | <p>تشوه هندسي</p>       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• أعد ضبط الشاشة على <b>Factory Settings</b> (إعدادات المصنع).</li> <li>• قم بإجراء ضبط تلقائي عبر OSD.</li> <li>• اضبط عناصر تحكم المرحلة وساعة البكسل عبر OSD.</li> <li>• قم بإجراء فحص الاختبار الذاتي للشاشة وحدد ما إذا كانت هذه الخطوط موجودة أيضًا في وضع الاختبار الذاتي.</li> <li>• تحقق من وجود مسامير ملتوية أو مكسورة في موصل كبل الفيديو.</li> </ul> | <p>يوجد خط أو أكثر بالشاشة</p>               | <p>خطوط أفقية/رأسية</p> |

|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| <p><b>Factory Settings</b> على أعد ضبط الشاشة على (إعدادات المصنع).</p> <p>• قم بإجراء ضبط تلقائي عبر OSD.</p> <p>• اضبط عناصر تحكم المرحلة وساعة البكسل عبر OSD.</p> <p>• قم بإجراء فحص الاختبار الذاتي للشاشة لتحديد ما إذا كانت الشاشة المشوشة موجودة أيضًا في وضع الاختبار الذاتي.</p> <p>• تحقق من وجود مسامير ملتوية أو مكسورة في موصل كبل الفيديو.</p> <p>• أعد تشغيل الكمبيوتر في وضع الأمان.</p> | <p>الشاشة مشوشة أو تبدو منقسمة</p>            | <p>مشاكل في التزامن</p>     |
| <p>• لا تقم بتنفيذ أي خطوات لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.</p> <p>• اتصل بشركة Dell على الفور.</p>  | <p>علامات ظاهرة للدخان أو الشرارة.</p>        | <p>مشاكل متعلقة بالأمان</p> |
| <p>• تأكد من أن كبل الفيديو الذي يوصل الشاشة والكمبيوتر موصل بشكل صحيح ومحكم.</p> <p><b>Factory Settings</b> على (إعدادات المصنع).</p> <p>• قم بإجراء فحص الاختبار الذاتي للشاشة لتحديد ما إذا كانت المشاكل المتقطعة موجودة أيضًا في وضع الاختبار الذاتي.</p>   | <p>عطل في الشاشة حيث يتم تشغيلها وإيقافها</p> | <p>مشاكل متقطعة</p>         |
| <p>• قم بإجراء فحص الاختبار الذاتي للشاشة.</p> <p>• تأكد من أن كبل الفيديو الذي يوصل الشاشة والكمبيوتر موصل بشكل صحيح ومحكم.</p> <p>• تحقق من وجود مسامير ملتوية أو مكسورة في موصل كبل الفيديو.</p>   | <p>لون الصورة مفقود</p>                       | <p>لون مفقود</p>            |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>غير وضع إعداد اللون في إعدادات اللون بقائمة المعلومات المعروضة على الشاشة إلى الرسومات أو الفيديو استناداً إلى التطبيق.</p> <p>جرب استخدام إعدادات ضبط مختلفة معدة مسبقاً للألوان في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة. اضبط قيمة R/G/B في إعدادات اللون بقائمة المعلومات المعروضة على الشاشة إذا كانت إدارة اللون قيد الإيقاف.</p> <p>غير تنسيق لون الإدخال إلى PC RGB أو YPbPr في إعداد Color (اللون) بقائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.</p> | <p>لون الصورة غير جيد</p>                                     | <p>لون خطأ</p>  |
| <p>اضبط الشاشة على وضع الإيقاف بعد بضع دقائق من وقت الخمول. ويمكن ضبط هذه الأوضاع في Windows Power Options (خيارات الطاقة لنظام Windows) أو إعداد Mac Energy Saver (توفير الطاقة في نظام Mac). وبشكل بديهي، يستخدم شاشة حفظ تغيير بشكل ديناميكي.</p>   | <p>ظهور ظلال ضعيفة من الصورة الثابتة المعروضة على الشاشة.</p> | <p>صورة باقية على الشاشة من صورة ثابتة تركت على الشاشة لفترة زمنية طويلة.</p> |

## مشاكل معينة للمنتج

| الحلول الممكنة   | ماذا تواجه   | أعراض معينة   |
|--|--|---|
| <p>تحقق من ضبط Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الارتفاع) بقائمة Display (العرض) على الشاشة.</p> <p>أعد ضبط الشاشة على Factory Settings (إعدادات المصنع).</p>  | <p>الصورة متمركزة بالشاشة ولكنها لا تملأ منطقة العرض بالكامل</p>   | <p>صورة الشاشة صغيرة جداً</p>   |
| <p>أوقف تشغيل الشاشة وافصل سلك الطاقة وافصل الجزء الخلفي، ثم أعد تشغيل الشاشة.</p> <p>تحقق مما إذا كانت قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة مغلقة. إذا كانت الإجابة نعم، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود بجانب زر الطاقة لمدة ١٠ ثواني لإلغاء القفل (للمزيد من المعلومات، يمكنك الاطلاع على القفل).</p> | <p>عدم ظهور قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة</p>  | <p>لا يمكن ضبط الشاشة باستخدام الأزرار الموجودة على اللوحة الأمامية</p> |
| <p>تحقق من مصدر الإشارة. تأكد أن الكمبيوتر ليس في وضع توفير الطاقة عن طريق تحريك الماوس أو الضغط على أي مفتاح في لوحة المفاتيح.</p> <p>تحقق من توصيل كبل الإشارة بشكل صحيح. أعد توصيل كبل الإشارة إذا لزم الأمر.</p> <p>أعد ضبط الكمبيوتر أو مشغل الفيديو.</p>   | <p>لا توجد صورة، مصباح LED باللون الأبيض. عند الضغط على مفتاح "لأعلى" أو "لأسفل" أو "القائمة"، تظهر الرسالة "لا توجد إشارة دخل".</p> | <p>لا توجد إشارة دخل عند الضغط على مفاتيح تحكم المستخدم</p>             |
| <p>بسبب تنسيقات الفيديو المختلفة (نسبة الارتفاع إلى العرض) لأقرص DVD، قد تعرض الشاشة بالشاشة الكاملة.</p> <p>شغل التشخيصات المضمنة.</p>  | <p>الصورة لا تملأ ارتفاع أو عرض الشاشة</p>   | <p>الصورة لا تملأ الشاشة بالكامل</p>                                    |

## مشكلات شريط الصوت Dell

| أعراض عامة  | ماذا تواجه  | الحلول الممكنة   |
|---|---|--|
| لا يوجد صوت بالنظام حيث يستمد شريط الصوت الطاقة من مهايئ تيار متردد | لا توجد طاقة بالشريط الصوتي - مؤشر الطاقة مغلق        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• شغل زر الطاقة/الصوت على الشريط الصوتي في اتجاه عقارب الساعة على الوضع المتوسط؛ تحقق من إضاءة مؤشر الطاقة (مؤشر البيان الأبيض) على الشريط الصوتي الأمامي.</li> <li>• تحقق من اتصال كبل الطاقة بالمهايئ من خلال الشريط الصوتي.</li> </ul>   |
| لا يوجد صوت   | وجود طاقة بالشريط الصوتي - مؤشر الطاقة في وضع التشغيل | <ul style="list-style-type: none"> <li>• وصل كبل خط الصوت في مقبس خرج الصوت بجهاز الكمبيوتر.</li> <li>• اضبط مستوى الصوت على أعلى درجة وتأكد من عدم تمكين كاتم الصوت.</li> <li>• شغل بعض المحتويات الصوتية على الكمبيوتر (مثل قرص مضغوط صوتي أو مشغل MP3).</li> <li>• قم بتشغيل زر الطاقة/الصوت من الشريط الصوتي في اتجاه عقارب الساعة على أعلى درجة للصوت.</li> <li>• قم بتنظيف وإعادة تثبيت خط الصوت في المقبس.</li> <li>• اختبر شريط الصوت باستخدام مصدر صوت آخر (مثل مشغل الأقراص المضغوطة المحمول، مشغل MP3)</li> </ul>   |
| الصوت مشوش  | استخدام بطاقة الصوت بالكمبيوتر كمصدر للصوت            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإزالة أي عوائق بين شريط الصوت والمستخدم.</li> <li>• تأكد من أن خط الصوت تم إدخاله بالكامل في مقبس بطاقة الصوت.</li> <li>• اضبط مستوى الصوت في نظام Windows على مستوى متوسط.</li> <li>• اخفض مستوى الصوت بتطبيق الصوت.</li> <li>• قم بتشغيل زر الطاقة/الصوت من الشريط الصوتي عكس عقارب الساعة على درجة صوت منخفضة.</li> <li>• قم بتنظيف مقبس خط الصوت وإعادة تثبيته.</li> <li>• قم باستكشاف أعطال بطاقة الصوت بالكمبيوتر وإصلاحها.</li> <li>• اختبر شريط الصوت باستخدام مصدر صوت آخر (مثل مشغل الأقراص المضغوطة المحمول، مشغل MP3)</li> <li>• تجنب استخدام كبل الصوت المستخدم للإطالة أو محول مقبس الصوت.</li> </ul> |

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإزالة أي عوائق بين شريط الصوت والمستخدم.</li> <li>• تأكد من أن خط الصوت تم إدخاله بالكامل في مقيس مصدر الصوت.</li> <li>• قم بخفض مستوى مصدر الصوت.</li> <li>• قم بتنشغيل زر الطاقة/الصوت من الشريط الصوتي عكس عقارب الساعة على درجة صوت منخفضة.</li> <li>• قم بتنظيف وإعادة تثبيت خط الصوت في المقيس.</li> </ul>   | <p>استخدام مصدر صوت آخر</p>                    | <p>الصوت مشوش</p>           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإزالة أي عوائق بين شريط الصوت والمستخدم.</li> <li>• تأكد من أن مقيس دخل الصوت تم إدخاله بالكامل في مقيس بطاقة الصوت أو مصدر الصوت.</li> <li>• اضبط أدوات التحكم في توازن الصوت بنظام Windows (يسار-يمين) على النقطة المتوسطة.</li> <li>• قم بتنظيف وإعادة تثبيت خط الصوت في المقيس.</li> <li>• قم باستكشاف أعطال بطاقة الصوت بالكمبيوتر وإصلاحها.</li> <li>• اختبر شريط الصوت باستخدام مصدر صوت آخر (مثل مشغل الأقراص المضغوطة المحمول، مشغل MP3)</li> </ul> | <p>يخرج الصوت من جانب واحد بالشريط الصوتي.</p> | <p>خرج الصوت غير متوازن</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإزالة أي عوائق بين شريط الصوت والمستخدم.</li> <li>• قم بتنشغيل زر الطاقة/الصوت من الشريط الصوتي في اتجاه عقارب الساعة لضبط أعلى درجة للصوت.</li> <li>• اضبط مستوى الصوت في نظام Windows على أعلى درجة.</li> <li>• قم برفع مستوى الصوت بتطبيق الصوت.</li> <li>• اختبر شريط الصوت باستخدام مصدر صوت آخر (مثل مشغل الأقراص المضغوطة المحمول، مشغل MP3)</li> </ul>   | <p>درجة الصوت منخفضة جدًا</p>                  | <p>درجة الصوت منخفضة</p>    |

## الملحق

### تعليمات السلامة:

⚠️ تحذير: قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو عمليات ضبط أو إجراءات خلاف المحددة في هذا المستند إلى التعرض لصدمة أو مخاطر كهربائية و/أو مخاطر ميكانيكية.

لمزيد من المعلومات حول تعليمات السلامة، يرجى الرجوع إلى دليل معلومات المنتج.

## إشعارات لجنة الاتصالات الفيدرالية (الولايات المتحدة فقط) والمعلومات التنظيمية الأخرى

وفيما يتعلق بإشعارات لجنة الاتصالات الفيدرالية والمعلومات التنظيمية الأخرى، يرجى زيارة الموقع الخاص بالالتزام التنظيمي على الرابط التالي: [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

يمثل هذا الجهاز للجزء 15 من قواعد اللجنة الفيدرالية للاتصالات. ويخضع تشغيله إلى الشرطين التاليين:

- (1) قد لا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار.
- (2) يجب أن يقلل هذا الجهاز أي تداخلات يتم استقبالها، بما في ذلك التداخلات التي قد تتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

## الاتصال بشركة Dell

للعلماء في الولايات المتحدة، يرجى الاتصال بـ 800-WWW-DELL (800-999-3355).

📌 ملاحظة إذا لم يكن لديك اتصال نشط بالإنترنت، يمكنك الحصول على معلومات الاتصال من خلال فاتورة الشراء أو إيصال التعبئة أو الفاتورة أو كتالوج منتجات شركة Dell.

تقدم شركة Dell خيارات دعم وخدمة متعددة سواء عبر شبكة الإنترنت أو الهاتف، إلا أن توافر هذه الخدمات يختلف تبعاً لاختلاف البلد والمنتج وبعض الخدمات، ومن ثم قد لا يتوافر بعضها في منطقتك. للحصول على محتوى دعم الشاشة عبر الإنترنت:

1. تفضلوا بزيارة [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

للإتصال بشركة Dell للحصول على الدعم الفني أو للاستفسار عن أمور تتعلق بالمبيعات أو بخدمة العملاء:

- 1- تفضلوا بزيارة [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- 2- تحقق من البلد أو المنطقة التي توجد بها من القائمة المنسدلة Choose A Country/Region (اختر بلد/منطقة) الموجودة أعلى يسار الصفحة.
- 3- انقر فوق **Contact Us** (اتصل بنا) الموجود في أعلى الجانب الأيسر من الصفحة.
- 4- حدد رابط الخدمة أو الدعم المناسب وفقاً لاحتياجاتك.
- 5- اختر الطريقة التي تفضلها للاتصال بالشركة.

## قاعدة بيانات منتجات الاتحاد الأوروبي لملصق الطاقة وصحيفة معلومات المنتج

E1916HV: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/345972>

E2016HV: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/345962>

E2216HV: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/345967>