



# Memoria del sistema—Actualización de información

Este documento proporciona información acerca de las configuraciones de la memoria admitidas por los siguientes sistemas Dell PowerEdge:

- R410
- T410
- R510

Para obtener más información sobre las pautas de configuración de la memoria, consulte el *Manual del propietario del hardware* del sistema en [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

Los sistemas PowerEdge R410, T410 y R510 admiten módulos DIMM (RDIMM) registrados de 16 GB duales y de bajo voltaje a 1 333 MHz.

Tabla 1 enumera las configuraciones de memoria adicionales empleando módulos RDIMM de 16 GB.

**Tabla 1. Configuraciones de memoria (por procesador)**

Modo de memoria	Tamaño del módulo de memoria (GB)	Zócalos de memoria				1 procesador		2 procesadores	
		4	1	2	3	Memoria física (GB)	Memoria disponible (GB)	Memoria física (GB)	Memoria disponible (GB)
Optimización	16 GB		X			16	toda	32	toda
			X	X		32		64	
			X	X	X	48		96	
		X	X	X	X	64		128	
ECC avanzado <sup>1</sup>	16 GB		X	X		32	toda	64	toda
Duplicación	16 GB		X	X		32	16	64	32

1. Requiere módulos de memoria basados en x4 o x8.

© 2012 Dell Inc.

Las marcas comerciales que se utilizan en este texto: Dell™, el logotipo de DELL y PowerEdge™ son marcas comerciales de Dell Inc.

2012 - 06

