Dell Pro Stereo Headset UC300 Bedienungsanleitung

Regulierungsmodell: HSC011





HINWEIS: Ein HINWEIS enthält wichtige Informationen für eine bessere Nutzung Ihres Computers.

- ACHTUNG: Mit ACHTUNG wird auf mögliche Schäden der Hardware oder den Verlust von Daten hingewiesen, wenn die Anweisungen nicht beachtet werden.
- MARNUNG: Eine WARNUNG bedeutet, dass es zu Eigentumsschäden, Personenschäden oder zum Tod führen kann.

Einschränkungen und Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, einschließlich aller Anweisungen, Warnhinweise und behördlicher Genehmigungen und Zertifizierungen, werden vom Lieferanten bereitgestellt und wurden nicht unabhängig von Dell überprüft oder getestet. Dell übernimmt keine Haftung für Schäden, die sich aus der Befolgung oder Missachtung dieser Bedienungsanleitung ergeben.

Alle Aussagen oder Behauptungen zu den Eigenschaften, Funktionen, Geschwindigkeiten oder Oualifikationen des in diesem Dokuments referenzierten Geräts stammen vom Lieferanten und nicht von Dell. Dell übernimmt insbesondere keine Haftung für die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Begründung solcher Aussagen. Alle Fragen oder Kommentare zu solchen Aussagen oder Behauptungen sind an den Lieferanten zu richten.

Exportvorschriften

Der Kunde erkennt an, dass diese Produkte, die Technologie und Software enthalten können, den Zoll- und Exportkontrollgesetzen und -vorschriften der Vereinigten Staaten ("USA") unterliegen und außerdem den Zoll- und Exportgesetzen und -vorschriften des Landes unterliegen können, in dem sie gefertigt und/oder erhalten werden. Der Kunde erklärt sich mit diesen Gesetzen und Vorschriften einverstanden. Nach US-Gesetzen dürfen die Produkte nicht verkauft, vermietet oder anderweitig an eingeschränkte Endbenutzer oder eingeschränkte Länder übertragen werden. Die Produkte dürfen außerdem nicht verkauft, vermietet oder anderweitig an Endbenutzer übertragen oder von Endbenutzern verwendet werden, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen verwickelt sind, einschließlich Aktivitäten gemäß "Dell - Kritische Umgangsweisen - Vertraulich 3" zu Design, Entwicklung, Produktion oder Verwendung von Atomwaffen, Materialien oder Anlagen, Raketen oder der Unterstützung von Raketenprojekten und chemischen oder biologischen Waffen.

© 2014 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Eine Reproduktion dieser Materialien ist ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. streng verboten.

Verwendete Handelszeichen: Dell™, das DELL Logo und Inspiron™ sind Handelszeichen von Dell Inc.; Microsoft[®], Windows[®] und das Logo der Windows-Startschaltfläche sind entweder Handelszeichen oder eingetragene Handelszeichen von Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Andere Handelszeichen und Handelsnamen können in diesem Dokument bezüglich der Personen verwendet werden, die die Handelszeichen oder Namen für ihre Produkte verwenden. Dell Inc. verzichtet auf Eigentumsansprüche bezüglich Handelszeichen und Handelsnamen von Dritten.

Inhalt

Über Ihr Headset
Produkteigenschaften
Ausgezeichnete Klangqualität
Komfortables Kunstleder
Verstellbares Lautsprechergehäuse
Mikrofon mit optimaler Geräuschunterdrückung
Flexibler Mikrofonarm
Intuitive Anrufsteuerung
Plug & Play USB-Anschluss
Kompatibel mit PCs und Mobilgeräten
Packungsinhalt
Bestandteile und Tasten 8
Headset
Anrufsteuerung
Headset einrichten10
Headset an den Computer anschließen
Headset am Computer konfigurieren
Konfiguration für Microsoft (MS) Lync
Konfiguration für andere Softphones (z.B. Skype) für Microsoft (MS Lync
Konfiguration zum Musikhören
Headset anpassen

Anruf annehmen/beenden	15
Annahme eines Anrufs am Computer	15
Beenden eines Anrufs am Computer	15
Lautstärke regulieren	16
Anruf stummschalten/Stummschaltung aufheben	16
Fehlersuche	17
Typische Probleme	.17
Technische Daten	24
Allgemein	24
Größe	24
Umgebung	24
Gesetzliche Angaben	25
Gewährleistung	25
Eingeschränkte Gewährleistung und Rückgaberecht	25
Für Kunden in den USA:	25
Für Kunden aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika:	25
Für Kunden außerhalb der USA:	25
Gesetzliche Bestimmungen	26
Gesetzliche Informationen	26
Von Agenturen genehmigt	26

Über Ihr Headset

Produkteigenschaften

Das Dell Pro Stereo Headset UC300 hat folgende Eigenschaften:

Ausgezeichnete Klangqualität

Das Dell Pro Stereo Headset UC300 hat einen besonders klaren Klang – perfekt für Softphone-Anrufe, Konferenzgespräche, Videokonferenzen, Live-Präsentationen und andere Multimedia-Anwendungen.

Komfortables Kunstleder

Das Dell Pro Stereo Headset UC300 ist am Kopfbügel und den Ohrpolstern mit weichem Kunstleder abgepolstert.

Verstellbares Lautsprechergehäuse

Das Dell Pro Stereo Headset UC300 hat verstellbare Lautsprechergehäuse für einen optimalen Sitz am Ohr.

Mikrofon mit optimaler Geräuschunterdrückung

Das Mikrofon ist mit einer Geräuschunterdrückungsfunktion ausgestattet, mit der Hintergrundgeräusche herausgefiltert werden.

Flexibler Mikrofonarm

Der flexible Mikrofonarm ermöglicht eine optimale Platzierung des Mikrofons, um Hintergrundgeräusche zu reduzieren.

Intuitive Anrufsteuerung

Mit der intuitiven Anrufsteuerung am Kabel lassen sich Anrufe schnell und einfach steuern. Per Knopfdruck können Sie Anrufe annehmen, stummschalten und beenden und auch die Lautsprecherlautstärke anpassen. So können Sie sofort alle Vorteile der Dell Pro Stereo Headset UC300 Anwendungen genießen.

Plug & Play USB-Anschluss

Das Dell Pro Stereo Headset UC300 ist zertifiziert und optimiert für die führenden Unified-Communications-Plattformen, u.a. für MS Lync und Skype, damit die Installation besonders schnell vorgenommen werden kann. Dank Plug & Play kann das Headset schnell in Betrieb genommen werden, schließen Sie es einfach an den Computer an und schon ist es einsatzbereit.

Kompatibel mit PCs und Mobilgeräten

Das Dell Pro Stereo Headset UC300 kann mit allen Computern mit USB-Schnittstelle verwendet werden. So können Sie mit Ihrem PC, Laptop oder Tablet telefonieren und haben die Hände frei.

Packungsinhalt

Im Lieferumfang Ihres Headsets sind folgende Komponenten enthalten:

HINWEIS: Die im Lieferumfang des Headsets enthaltenen Dokumente können je nach Land unterschiedlich sein.



1	Headset	3	Transporthülle
2	Kurzanleitung	4	Warnhinweise und Erklärung

Headset

1



2	Ohrpolster aus Kunstleder	6	Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
3	Verstellbares Lautsprechergehäuse	7	Flexibler Mikrofonarm
4	Anrufsteuerung	8	Lautsprecher

Anrufsteuerung



1	Stummschalt-Taste	4	Telefon-Taste
2	Rote Stummschalt-LED	5	Grüne Telefon-LED
3	Lautstärketasten		

Headset einrichten

Headset an den Computer anschließen

Verbinden Sie das Headset mit einem USB-Port an Ihrem PC.



Headset am Computer konfigurieren

Konfiguration für Microsoft (MS) Lync

Das Dell Pro Stereo Headset UC300 ist für MS Lync zertifiziert und optimiert. Verbinden Sie Ihr Gerät einfach per USB mit Ihrem Headset. Sobald das Headset erkannt wurde, ist es einsatzbereit.

Konfiguration für andere Softphones (z.B. Skype) für Microsoft (MS) Lync

Das Dell Pro Stereo Headset UC300 ist auch für führende Unified-Communications-Plattformen zertifiziert und optimiert. Um alle Funktionen der Anrufsteuerung nutzen zu können, müssen Sie die Jabra PC Suite Software auf Ihrem Computer installieren.

- 1. Verbinden Sie das Headset mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.
- 2. Laden Sie die aktuelle Version der Jabra PC Suite auf http://www.jabra.com/support/jabra-pc-suite/jabra-pc-suite-guide herunter und folgen Sie den Installationshinweisen auf http://www.dell. com/support.
- 3. Nach der Installation ist das Headset einsatzbereit.

Konfiguration zum Musikhören

Wenn Sie mit Ihrem Headset Musik von Ihrem Computer anhören möchten, müssen Sie das Headset in den Windows Audioeinstellungen als Standard-Wiedergabegerät festlegen.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol in der Windows-Symbolleiste, um die **Windows Audioeinstellungen** zu öffnen.



Für Windows 7 und 8



Für Windows XP

2. Stellen Sie das Headset (Jabra UC Voice 550a MS) als Standard-Wiedergabegerät ein.



Für Windows 7 und 8

olume	Sounds	Audio	Voice	Hardware
Sound	playback			
0.	Default device	c		
9)	Jabra UC VOI	ICE 550a MS		~
		Volume	Ad	vanced
-	_			
Sound	recording			
K	Default device	¢	<u></u>	
A	Jabra UC VOI	ICE 550a MS		*
		Volume	Ad	vanced
MIDI m	usic playback			
ed a	Default device			
nen	Microsoft GS	Wavetable S	W Synth	~
				639
		Volume		About
10		.03		
J Use o	niy default devid	ces		

Für Windows XP

Headset anpassen

Sie können das Headset für einen optimalen Sitz individuell anpassen. Stellen Sie den Mikrofonarm so ein, dass das Mikrofon etwa 2 cm vom Mund entfernt ist.



Anruf annehmen/beenden

Annahme eines Anrufs am Computer

Bei einem eingehenden Anruf vom Softphone hören Sie im Headset einen Klingelton. Sie können den Anruf auf verschiedene Arten annehmen:

- 1. Akzeptieren Sie den Anruf am Softphone.
- 2. Drücken Sie am Headset auf die Telefon-Taste (siehe Abbildung unten).



Die LED über der Telefon-Taste leuchtet während eines Gesprächs am Headset grün.

Beenden eines Anrufs am Computer

Sie können einen Anruf auf folgende Arten beenden:

- 1. Drücken Sie am Softphone auf die Schaltfläche zum Beenden.
- 2. Drücken Sie am Headset auf die Telefon-Taste (siehe Abbildung unten).



Lautstärke regulieren

Mit den Tasten "+" und "-" in der Mitte der Anrufsteuerung können Sie die Lautstärke einstellen. Drücken Sie "+" bzw. "-", um die Lautstärke lauter oder leiser zu stellen.



Anruf stummschalten/Stummschaltung aufheben

Drücken Sie die Stummschalt-Taste, um das Mikrofon stummzuschalten bzw., um die Stummschaltung aufzuheben (siehe Abbildung unten). Wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist, leuchtet eine rote LED auf. Wenn die Stummschaltung aufgehoben wird, erlischt die rote LED.



Fehlersuche

Typische Probleme

Die folgende Tabelle enthält allgemeine Informationen zu typischen Problemen des Dell Pro Stereo Headset UC300 und Lösungsvorschläge.

Typische Probleme	So zeigt es sich	Mögliche Abhilfe
Headset schaltet sich beim Anschließen an den Computer nicht ein	Rote und grüne LED an der Anrufsteuerung leuchten nach dem Anschließen nicht	 Schalten Sie den Computer ein. Verbinden Sie das Headset mit einem USB- Anschluss am Computer. Schließen Sie das Headset an einen anderen USB- Anschluss an. Schließen Sie das Headset direkt an den USB- Anschluss am Computer und NICHT an einen USB-Hub an. Testen Sie das Headset an einem anderen Compu- ter.
Computer erkennt Headset nicht	Wird vom Computer nicht erkannt	 Schalten Sie den Computer ein. Verbinden Sie das Headset mit einem USB- Anschluss am Computer.

		 Stellen Sie sicher, dass der USB- Anschluss nicht deaktiviert ist. Schließen Sie das Headset an einen anderen USB-An- schluss an. Schließen Sie das Headset direkt an den USB-Anschluss am Computer und NICHT an einen USB-Hub an. Testen Sie das Headset an einem anderen Computer. Stellen Sie sicher, dass Einstellun- gen in Windows oder anderen Anwendungen wie Firewall, Anti- Virus-Programm, Schutzprogram- me usw. nicht die Verbindung mit der USB-Schnittstelle blockieren.
Kein Ton im Headset – bei Verwendung mit Softphone am Com- puter	Softphone kann nicht im Headset gehört werden	 Schließen Sie das Headset an und schalten Sie es ein. Stellen Sie die Laut-
		sprecherlautstärke am Headset ein.
		 Der Lautsprecher darf nicht stumm- geschaltet sein und die Lautstärke muss normal eingestellt sein.

		 Stellen Sie sicher, dass der Anrufer sein Mikrofon nicht stummgeschaltet hat. Der Ton muss vom Softphone auf das Headset gelenkt werden. Überprü- fen Sie die Audio- einstellungen am Softphone. Überprüfen Sie die korrekte Einrich- tung des Headsets in den Audioein- stellungen bei Windows. Stellen Sie sicher, dass Einstellun- gen in Windows oder anderen Anwendungen wie Firewall, Anti- Virus-Program- me usw. nicht die Verbindung mit der USB-Schnittstelle blockieren.
Kein Ton im Head- set – bei Verwendung mit Media Player am Computer	Ton vom Media Player kann nicht im Headset gehört werden	 Schließen Sie das Headset an und schalten Sie den Computer ein. Die Lautsprecher- lautstärke am Headset muss auf ein angemessenes Level eingestellt sein

		•	Der Lautsprecher am Media Player darf nicht stumm- geschaltet sein. Die Lautstärke am Me- dia Player muss auf ein angemessenes Level eingestellt sein. Überprüfen Sie die korrekte Einrich- tung des Headsets in den Audioein- stellungen bei Windows.
Unklarer Ton im Head- set	Der Ton klingt nicht rein	•	Stellen Sie die Lautstärke in den Audioeinstellungen von Windows, dem Softphone und dem Media Player auf ein angemes- senes Level ein. Make sure that the person on the other end has set the transmit volu- me to the approp- riate level. Der Gesprächs- partner am an- deren Ende der Leitung muss die Sendelautstärke auf ein angemessenes Level einstellen. Der Gesprächs- partner am an- deren Ende der Leitung muss die Sendelautstärke auf ein angemessenes Level einstellen.

Kein Mikrofonton vom Headset – bei Verwen-	Der Gesprächspartner kann Sie nicht hören	•
dung mit Softphone		
am Computer		٠

- Schließen Sie das Headset an und schalten Sie es ein.
- Das Mikrofon darf nicht stummgeschaltet sein und die Sendelautstärke muss am Softphone und Headset auf ein angemessenes Level eingestellt sein.
- Der Ton muss vom Softphone auf das Headset (Jabra UC VOICE 550a MS) gelenkt werden. Überprüfen Sie die Audioeinstellungen am Softphone.
- Überprüfen Sie die korrekte Einrichtung des Headsets in den Audioeinstellungen bei Windows.
- Vergewissern Sie sich, dass der Anrufer den Lautsprecher nicht stummgeschaltet hat und die Lautstärke auf ein angemessenes Level eingestellt ist.

Kein Mikrofonton vom	Mikrofon funktioniert	Schließen Sie das
Headset – bei Ver-	bei Sprach-/Aufnah-	Headset an und
wendung mit Sprach-/	me-Programm nicht	schalten Sie den
Aufnahme-Programm am Computer		Computer ein.

		 Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon am Headset nicht stummgeschaltet ist. Das Headset muss in den Windows Audioeinstellungen korrekt eingerichtet sein (siehe Link zu Audioeinstellungen in Windows).
Unklarer Mikrofonton vom Headset	Der Gesprächspartner kann Sie nicht deutlich hören	 Stellen Sie die Mikrofonlautstärke in den Audioein- stellungen des Softphone auf ein angemessenes Level ein. Stellen Sie die Mikrofonlautstärke in den Windows Audioeinstellungen auf ein angemes- senes Level ein. Das Mikrofon muss nahe genug am Mund sein, etwa 2 cm entfernt. Der Gesprächs- partner am an- deren Ende der Leitung muss seine Lautsprecher-laut- stärke am Compu- ter / Tischtelefon und Headset auf ein angemessenes Level einstellen.

Windows Media Player	Musik vom Windows	Installieren Sie die
kann während eines	Media Player wird beim	Jabra PC Suite auf
eingehenden/ausge-	Telefonieren nicht un-	dem Computer.
henden Anrufs nicht	terbrochen	Laden Sie die ak-
angehalten werden		tuellste Version de

guide. • Öffnen Sie die Anwendung "Jabra Device Service" und wählen Sie die Registerkarte "Preferences" (Einstellungen) aus.

Jabra PC Suite herunter und folgen Sie den Installationshinweisen: http://www.jabra. com/support/ jabra-pc-suite/ jabra-pc-suite-

der

• Wählen Sie "Pause Windows Media Player when a call is initiated" (Windows Media Player bei einem Anruf anhalten) aus.

Technische Daten

Allgemein

Modellnummer	UC300
USB-Standard	USB 2.0
	(Allgemeine und Audioklassen-Daten)
LED	Grün: in Gebrauch, Rot: Stummschaltung
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP, 7 (32 oder 64 Bit), 8 und 8.1

Größe

Gewicht	110 g ohne Verpackung
Maße	Headset 190 mm x 150 mm
	Controller 62 mm x 21 mm
Kabellänge	PC zu USB 1,5 m, USB zu Headset 1,2 m
Waschbare Teile	Keine (Reinigung mit feuchtem Tuch)

Umgebung

Betriebstemperatur	-10° bis +60° C
Betriebsluftfeuchte	<90% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur	-20° bis +85° C

Gewährleistung

Eingeschränkte Gewährleistung und Rückgaberecht

Alle Produkte der Marke Dell haben eine Hardware-Gewährleistung von 1 Jahr. Beim Kauf zusammen mit einem Dell-System gilt die Gewährleistung für das System.

Für Kunden in den USA:

Der Kauf und die Verwendung dieses Produkts unterliegt der Endbenutzervereinbarung von Dell, einsehbar auf http://www.dell.com/ terms. Dieses Dokument enthält eine verbindliche Schlichtungsklausel.

Für Kunden aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika:

Alle verkauften und verwendeten Produkte der Marke Dell unterliegen den anwendbaren nationalen Verbraucherrechten, den Geschäftsbedingungen des Händlers (geltend für Sie und den Händler) und den Endbenutzer-Vertragsbedingungen von Dell.

Dell kann auch eine zusätzliche Hardware-Gewährleistung bieten – alle Details zum Endbenutzer-Vertrag von Dell und zu den Gewährleistungsbedingungen finden Sie auf http://www.dell.com. Wählen Sie Ihr Land am Ende der Startseite aus und klicken Sie dann auf "Geschäftsbedingungen" für die Endbenutzerbedingungen oder auf "Support" für die Gewährleistungsbedingungen.

Für Kunden außerhalb der USA:

Alle verkauften und verwendeten Produkte der Marke Dell unterliegen den anwendbaren nationalen Verbraucherrechten, den Geschäftsbedingungen des Händlers (geltend für Sie und den Händler) und den Gewährleistungsbedingungen von Dell.

Dell kann auch eine zusätzliche Hardware-Gewährleistung bieten – alle Details zu den Gewährleistungsbedingungen von Dell finden Sie auf http://www.dell.com. Wählen Sie Ihr Land am Ende der Startseite aus und klicken Sie dann auf "Geschäftsbedingungen" für die Endbenutzerbedingungen oder auf "Support" für die Gewährleistungsbedingungen.

Gesetzliche Bestimmungen

Dell Pro Stereo Headset Modell: UC300 Regulierungsmodell: HSC011

Gesetzliche Informationen

Warnung: Changes or modifications on this unit are not expressly approved by the party responsible for compliance which could void the user's authority to operate the equipment.

Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte eines digitalen Geräts der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften ein. Diese Grenzwerte dienen zum angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen beim privaten Gebrauch. Dieses Gerät generiert, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie aus und kann bei unsachgemäßer Installation und Verwendung schädliche Störungen bei Funkkommunikationen verursachen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass es bei einzelnen Installationen nicht trotzdem zu Störungen kommen kann.

Falls dieses Gerät für schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang sorgt, was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störung auf folgende Weise zu beheben:

- Neuausrichtung oder Umsetzung der Empfangsantenne.
- Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschließen des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Schaltkreis als dem, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/TV-Technikers.

Dieses Gerät ist für die Einhaltung der Klasse B FCC Grenzwerte mit abgeschirmten Kabeln zu verwenden.

Von Agenturen genehmigt

Australien (RCM), Kanada (IC), EU/EFTA (CE), Japan (VCCI), Mexiko (NOM), Neuseeland (RCM), Russland (CU), Südkorea (KCC), USA (FCC).